

This Page Is Inserted by IFW Operations  
and is not a part of the Official Record

## **BEST AVAILABLE IMAGES**

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images may include (but are not limited to):

- BLACK BORDERS
- TEXT CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES
- FADED TEXT
- ILLEGIBLE TEXT
- SKEWED/SLANTED IMAGES
- COLORED PHOTOS
- BLACK OR VERY BLACK AND WHITE DARK PHOTOS
- GRAY SCALE DOCUMENTS

**IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.**

**As rescanning documents *will not* correct images,  
please do not report the images to the  
Image Problem Mailbox.**

PCT


WORLD INTELLECTUAL PROPERTY ORGANIZATION  
International Bureau



INTERNATIONAL APPLICATION PUBLISHED UNDER THE PATENT COOPERATION TREATY (PCT)

(51) International Patent Classification 6 : H04B 1/38		A1	(11) International Publication Number: WO 99/50967
			(43) International Publication Date: 7 October 1999 (07.10.99)
(21) International Application Number: PCT/US99/06986		(81) Designated States: AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW, ARIPO patent (GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), Eurasian patent (AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), European patent (AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OAPI patent (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG).	
(22) International Filing Date: 31 March 1999 (31.03.99)			
(30) Priority Data: 60/080,310 1 April 1998 (01.04.98) US 60/089,850 19 June 1998 (19.06.98) US 60/093,669 22 July 1998 (22.07.98) US 60/094,479 29 July 1998 (29.07.98) US			
(71) Applicant (for all designated States except US): MATSUSHITA GRAPHIC COMMUNICATION SYSTEMS, INC. [JP/JP]; 2-3-8, Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo 153 (JP).		Published With international search report. Before the expiration of the time limit for amending the claims and to be republished in the event of the receipt of amendments.	
(72) Inventor; and			
(75) Inventor/Applicant (for US only): PALM, Stephen [US/JP]; Matsushita Graphic Communication Systems, Inc., 2-3-8, Shimomeguro, Meguro-ku, Tokyo 153 (JP).			
(74) Agent: PAPERNER, Leslie, J.; Greenblum & Bernstein, P.L.C., 1941 Roland Clarke Place, Reston, VA 20191 (US).			

(54) Title: ACTIVATION OF MULTIPLE xDSL MODEMS WITH IMPLICIT CHANNEL PROBE



(57) Abstract

Apparatus and method for establishing a communication link. A negotiation data transmitting section (54) transmits carriers to a responding communication device (4). A negotiation data receiving section (54) receives carriers from the responding communication device (4), in response to the transmitted carriers. A selecting device selects an appropriate communication device from a plurality of communication devices in accordance with the responding communication device (4), in order to establish a communication channel (5).

(19) 日本国特許庁 (J P)

(12) 公表特許公報 (A)

(11) 特許出願公表番号

特表2002-500855

(P2002-500855A)

(43) 公表日 平成14年1月8日(2002.1.8)

(51) Int.Cl.<sup>7</sup>

識別記号

F I

テ-コード (参考)

H 0 4 L 29/06

H 0 4 L 13/00

3 0 5 C

29/08

3 0 7 A

審査請求 未請求 予備審査請求 有 (全 80 頁)

(21) 出願番号 特願平11-549695  
(86) (22) 出願日 平成11年3月31日(1999.3.31)  
(85) 翻訳文提出日 平成11年11月30日(1999.11.30)  
(86) 国際出願番号 P C T / U S 9 9 / 0 6 9 8 6  
(87) 国際公開番号 W O 9 9 / 5 0 9 6 7  
(87) 国際公開日 平成11年10月7日(1999.10.7)  
(31) 優先権主張番号 6 0 / 0 8 0 , 3 1 0  
(32) 優先日 平成10年4月1日(1998.4.1)  
(33) 優先権主張国 米国 (U S)  
(31) 優先権主張番号 6 0 / 0 8 9 , 8 5 0  
(32) 優先日 平成10年6月19日(1998.6.19)  
(33) 優先権主張国 米国 (U S)

(71) 出願人 松下電送システム株式会社  
東京都目黒区下目黒2-3-8  
(72) 発明者 バーム ステファン  
東京都目黒区下目黒2-3-8 松下電送  
システム株式会社内  
(74) 代理人 弁理士 磐田 公一

最終頁に続く

(54) 【発明の名称】 インプリサットチャネルブロープ付き多重xDSLモデムの起動

(57) 【要約】

通信リンクを確立するための装置と方法。ネゴシエーションデータ送信部は、複数の開始側通信装置と連携して応答側通信装置にキャリアを送信する。ネゴシエーションデータ受信部は、複数の開始側通信装置と連携して送信されたキャリアに呼応して応答側通信装置からキャリアを受信する。選択装置は、通信チャネルを確立するために応答側通信装置に従って、複数の通信装置から適切な通信装置を選択する。




図 3

## 【特許請求の範囲】

1. 複数の開始側通信装置に連携して、応答側の通信装置にキャリアを送信するネゴシエーションデータ送信部と、

前記送信キャリアに呼応して、複数の開始側通信装置に連携して、前記応答側の通信装置からキャリアを受信するネゴシエーションデータ受信部と、

通信チャネルを確立するために、前記応答側通信装置に応じて複数の通信装置から適切な通信装置を選択する選択部と、を具備することを特徴とする通信リンクを確立するための装置。

2. 前記送信キャリアは、使用可能なキャリア割当てに関するデータを含む請求の範囲第1項に記載の装置。

3. 前記送信キャリアおよび前記受信キャリアは、複数の帯域に分割される請求の範囲第1項に記載の装置。

4. 前記ネゴシエーションデータ送信部は、隣接する受信システムに応じて前記キャリアを送信する請求の範囲第1項に記載の装置。

5. 前記送信キャリアの送信特性は、隣接する受信局との干渉を最小にするために送信動作中再構成が可能な請求の範囲第4項に記載の装置。

6. 音声帯域装置との干渉を最小にするため、複数の帯域を選択するシステムを具備することを特徴とする請求の範囲第3項に記載の装置。

7. 応答側の通信装置に所定のキャリアを送信し、

所定の送信キャリアに呼応して応答側の通信装置から所定のキャリアを受信し

、通信チャネルを確立するために受信した所定のキャリアに応じて複数の通信装置から適切な通信装置を選択することを特徴とする通信リンク確立方法。

8. 送信キャリアと受信キャリアを複数の帯域に分割することを特徴とする請求の範囲第7項に記載の方法。

9. 所定キャリアの送信は、隣接する受信システムに応じてキャリアを送信することを特徴とする請求の範囲第7項に記載の方法。

10. キャリアの送信特性の送信は、隣接する受信局との干渉を最小にするため

に送信動作中キャリアの再構成を行うことを特徴とする請求の範囲第9項に記載の方法。

11. 通信チャンネルを通じて開始側通信装置と応答側の通信装置の間でデータを交換するデータ交換装置と、

前記通信チャンネルの特性を評価するために前記交換データを分析する暗黙チャンネルプローブ装置、とを具備することを特徴とする、通信信号の送信および受信の少なくとも一方を実行する通信装置。

12. 前記データ交換装置は、前記分析済み交換データの結果を前記交換データの一部として送信する送信機を具備することを特徴とする請求の範囲第11項に記載の通信装置。

13. 前記暗黙チャンネルプローブ装置は、前記交換データのスペクトル分析を実行することによって前記通信チャンネルを監視するアナライザを具備することを特徴とする請求の範囲第11項に記載の通信装置。

14. 前記データの交換および前記交換データの分析は、実質的に同時に発生することを特徴とする請求の範囲第13項に記載の通信装置。

15. 前記データの交換および前記交換データの分析は、連続的に発生することを特徴とする請求の範囲第13項に記載の通信装置。

16. 前記交換データは複数の起動キャリアからなり、前記複数の起動キャリアは前記開始側通信装置および前記応答側通信装置の間で交換されることを特徴とする請求の範囲第13項に記載の通信装置。

17. 通信チャンネルを通じて開始側通信装置と応答側通信装置との間でデータを交換し、

通信チャンネルの特性を評価するために交換データに対して暗黙チャンネルプローブ分析を実行することを特徴とする、通信信号の送信および受信の少なくとも一方を行う方法。

18. データの交換は、分析済み交換データの結果を交換データの一部として送信することを特徴とする請求の範囲第17項に記載の方法。

19. 前記暗黙チャンネルプローブ分析の実行は、交換データのスペクトル分析を実行することを特徴とする請求の範囲第17項に記載の方法。

20. データを交換し、実質的に同時に分析を実行することを特徴とする請求の範囲第17項に記載の方法。

21. データの交換とデータ分析の実行が連続的に発生する、範囲第17項に記載の方法。

22. データの交換は、開始側通信装置と応答側通信装置の間で複数の起動キャリアを交換することを特徴とする請求の範囲第17項に記載の方法。

23. 最初に複数のキャリアでデータを送信する通信装置と、

前記通信装置によって送信される前記複数のキャリア数を所定のキャリア低減システムに応じて所定のキャリア数に低減するキャリア判定装置とを具備することを特徴とする通信装置。

24. 前記所定キャリア低減システムは、ペア位相反転システムを具備することを特徴とする請求の範囲第23項に記載の通信装置。

25. 前記所定キャリア低減システムは、変調キャリアシステムを具備することを特徴とする請求の範囲第23項に記載の通信装置。

26. 前記所定キャリア低減システムは、キャリア使用および要求送信システムを具備することを特徴とする請求の範囲第23項に記載の通信装置。

27. 前記キャリア判定装置は、起動手順時に送信電力を制限するために複数のキャリアを前記所定キャリア数に低減する低減装置を具備することを特徴とする請求の範囲第23項に記載の通信装置。

28. 前記キャリア判定装置は、もっとも使用度の高い通信チャネルを決定する判定装置を具備することを特徴とする請求の範囲第23項に記載の通信装置。

29. 前記複数のキャリアの前記初期送信は、通信チャネルを確立する可能性を高めるシステムを具備することを特徴とする請求の範囲第23項に記載の通信装置。

30. 前記キャリア判定装置は、電力送信要件を低減するために前記複数のキャリアの数を前記所定キャリア数に低減することを特徴とする請求の範囲第29項に記載の通信装置。

31. 開始側通信装置と応答側通信装置の間で高速通信リンクのネゴシエーションを行うために非変調キャリアを交換し、

開始側通信装置と応答側通信装置のうち一方が高速通信リンクのネゴシエーションを行うため前記非変調キャリアを処理できない場合、所定の通信リンクを確立するためにフォールバック手順を実行することを特徴とする通信リンクを確立する方法。

32. フォールバック手順の実行は、従来の高速通信装置との通信リンクを確立するため所定のエスケープ手順を実行することを特徴とする請求の範囲第31項に記載の方法。

33. フォールバック手順の実行は、従来の高速通信装置との通信リンクを確立するため所定の明示的接続手順を実行することを特徴とする請求の範囲第31項に記載の方法。

34. フォールバック手順の実行は、音声帯域通信リンクを確立するため音声変調手順を実行することを特徴とする請求の範囲第31項に記載の方法。

35. 第1装置と第2装置の間で通信リンクを確立する方法で、

第1装置と第2装置の一方に第1機能リストを送信し、

第1機能リストに呼応して第1装置と第2装置の残りの一方が送信した第2機能リストを受信し、

通信チャネルを確立するために第2機能リストに従って複数の通信モードから適切な通信モードを選択し、

第1装置と第2装置の一方が非データ交換状態になり、データが第1装置と第2装置の間で交換される場合、通信リンクを再確立するために単純化された初期化手順を実行することを特徴とする第1装置と第2装置の間で通信リンクを確立する方法。

36. 第1装置と第2装置の間で通信リンクを確立する方法で、

第1装置と第2装置の間で共通の通信機能を確立し、

確立された共通通信機能に従って複数の通信モードから適切な通信モードを選択し、

第1装置と第2装置の一方が非データ交換状態になり、データが第1装置と第2装置の間で交換される場合、通信リンクを再確立するために単純化された初期化手順を実行することを特徴とする第1装置と第2装置の間で通信リンクを確立

する方法。

37. 第1通信装置と第2通信装置の間で通信リンクを確立するためにネゴシエーションプロトコルを実行し、

組込み動作チャネルとしての役割を果たすため通信リンクの確立時にネゴシエーションプロトコルのキャリアを維持することを特徴とする通信リンクを確立する方法。

38. 組込み動作チャネルは、管理データを送信することを特徴とする請求の範囲第37項に記載の方法。

39. ハンドシェイク通信手順を実行する手段と、

簡易ネットワーク管理プロトコルを用いて端末からハンドシェイク通信パラメータを構成する手段と、を具備することを特徴とする通信装置。

40. 前記端末から前記ハンドシェイク通信パラメータを監視する手段をさらに具備することを特徴とする請求の範囲第39項に記載の通信装置。

41. 高速通信リンクを確立するためにアドミニストレーション、オペレーションおよびマネージメント(AOM)、簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)を用いてハンドシェイク手順を構成し監視する通信装置。



## 【発明の詳細な説明】

インブリサットチャネルブロープ付き多重XDSLモデムの起動

## 発明の背景

## 1. 発明の分野

本発明はモデムなどの通信装置およびデータ通信を可能にする方法、特に種々の通信構成を検出し適切な通信構成を選択して、通信リンクを確立する装置と方法に関する。

## 2. 背景その他の情報

従来、モデム（アナログおよびデジタル）などのデータ通信装置は、公衆回線網（PSTN）を介してある場所から別の場所にデータを送信するために使用されてきた。このようなモデムは、通常PSTNの従来の音声帯域（例えば約0 kHz～4 kHzの帯域）で動作する。初期のモデムはPSTNを介して毎秒約300ビット（bps）以下の速度でデータを送信していた。時がたつにつれて、またインターネットの普及が進むにしたがって、より高速の通信方式（例えばモデム）が要求され開発された。現在、利用可能な最高速のアナログモデム（国際電気通信連合（ITU-T）が定義するITU-T V.34モデムと称す）は、理想的な条件下で約33,600bpsの速度でデータ通信を行う。ITU-T V.90と呼ばれるハイブリッド・デジタル・アナログモデムは理想的な条件下で約56,000bpsの速度までのデータ通信を実現可能である。これらのモデムはPSTNの約4kHzの帯域でデータ交換を継続して行う。

大きさが数メガバイト（MB）のデータファイルを転送することも珍しくはない。V.34変調を利用して動作するモデムは、そのようなファイルの転送に長時間を必要とする。その結果、さらに高速のモデムとインターネットアクセス方法に対する需要が高まってきた。

したがって、従来の4kHz帯域を超えるスペクトルを使用するローカルツイストワイヤペア上で高速あるいは広帯域のデータを送信するために多くの新しい通信方法が提案され開発されている。様々な“趣き”（バリエーション）のデ

ジタル加入者用回線（DSL）モデムが開発され、また開発中である。例えば、

DSL、ADSL、VDSL、HDSL、SHDSL、SDSL（以上をまとめて一般にxDSLと称す）などを含むが、これには限定されない。

各xDSLバリエーションは種々の通信方式を用いるため、上り、下り転送速度は異なり、また異なる周波数帯域のツイストペア通信チャネルを利用する。種々の構成のツイストペアワイヤには広範囲にわたって物理的、環境的制限が伴うため、可能な通信機能帯域の予測は大きく異なる。例えば、ツイストペアワイヤ（例えばCAT5ワイヤに対してCAT3ワイヤ）の品質によっては、所定のxDSL方式では公表された最高データ転送速度でデータ送信を行うことができない場合がある。

既存のxDSL技術は高速データ転送の問題を解決することを約束しているが、xDSL機器の迅速な開発と起動にはいくつかの障害が存在する。

種々のxDSL方式のうちいくつかは、音声帯域および超音声帯域の周波数帯域で一つのツイストペアによる同時通信を可能にする。音声帯域および音声帯域より高い帯域の同時通信を実現するために、xDSLバリエーションによっては低域フィルタ、高域フィルタなどのフィルタやスプリッタと呼ばれるフィルタの組み合わせを必要とするものがある。フィルタは音声帯域の通信を担う周波数帯域とデータ通信を担う超音声帯域の周波数帯域を分離する。フィルタの使用方法和種類は設備ごとに異なる場合がある。

最近、そのようなフィルタの使用を排除、ないし削減するための技術や市場からの刺激が存在する。このように、特定の通信チャネルにとってフィルタの存在および（または）その種類は不明な場合が往々にしてある。そのようなフィルタはどの通信方法が利用可能であるかに影響するので、通信方法を起動する前にそのようなフィルタの存在および構成を認識するための通信装置が必要である。

多様なxDSLおよび高速アクセステクノロジーによる解決法については、公表標準、専有標準および（または）事実上の標準に記述されている。ある接続の一端にある機器は、互いに互換性を持ち得る（互換性を持たない）標準（または複数の標準）を満たし得る。一般に、種々の標準間に起動および初期化方法について互換性がなかった。

従来の音声帯域（例えば0-4 kHz帯域）内での通信を行う従来のアナログモデムと共存する能力、セントラルオフィス機器におけるバラツキや回線品質などのxDSLデータ通信方式を取り巻く回線環境は、きわめて多種多様で複雑である。したがって、最適かつ干渉のない通信回線を確立するためには、通信機器の機能を判定する機能ばかりではなく通信チャネルの機能を判定する機能が不可欠である。

ユーザのアプリケーションによっては広範なデータ帯域要件を持つものがある。一般に、複数のxDSLボックスに含まれるxDSL標準のうちユーザは常に最高の機能を持つxDSL標準を使用することができたとしても、通信コストは一般に利用帯域に関連しているためもっとも高価なものになるであろう。低い帯域のアプリケーションを使用する場合、ユーザは高い帯域のxDSLサービスを使用するのとは反対に、低い帯域のxDSL（すなわちより低価格の通信サービス）に対する好みを表示する機能を望む場合がある。その結果、ユーザサービスとアプリケーション要件を回線の他端（例えばセントラルオフィス）に自動的に表示するシステムを設けることが望ましい。

通信機器および通信チャネルの物理的構成の他にも、高速データアクセスの持つ複雑性は規制問題による影響も受ける。その結果、通信チャネルの各端部における可能な構成上の組み合わせは著しく増加した。

1996年の米国電気通信法によって、競争力のある(CLEC)使用法およびワイヤを設置した現電話プロバイダ(ILEC)に対して金属ツイストワイヤペアの大規模なインフラストラクチャの道が開かれた。このように、多数のプロバイダが一つのワイヤペアに対する信頼性及び設備を異ならせる場合がある。

特定のセントラルオフィス終端において、特定の通信チャネル(回線)は、音声帯域専用、ISDN、または多くの新しいxDSL(ADSL、VDSL、HDSL、SDSLなど)サービスのどれか一つに対して単独に与えられ得る。カータフォーン裁判の判決以来、電話サービスのユーザ(顧客)は、音声帯域チャネルに通信顧客構内機器(例えば電話、留守番電話、モデムなど)を配置(すなわち設置および利用)する広範な自由がある。ただし、専用回線に関連した顧客構内機器(CPE)は、サービスプロバイダにより設置されることが一般的で

ある。高速通信市場が発展するにしたがって、顧客もまた従来の音声帯域を超える帯域を用いて高速回線用の独自のCPEを選択し設置する選択の自由を期待し要求するようになる。この結果、サービスプロバイダには広範囲の機器が特定の回線に接続されるという予想外の事態に対応しなければならないという重圧がかかることになる。

顧客構内（例えば家庭、オフィスなど）の顧客構内配線条件／構成および配線のノードに設置済みの装置の範囲は多様で、特定することは不可能である。サービスプロバイダにとって技術者および（または）職人を派遣して構内配線を分析し（あるいは）インストレーションを行うことは大きなコスト負担である。したがって、多くの通信方法や構成方法が存在する状況における回線の初期化には効率的で費用のかからない（すなわち人的介入が不要な）方法が必要になる。

さらに、通信チャネルの終端と実際の通信装置の間にはスイッチング機器が存在している。そのスイッチング機器は特定の種類の通信装置に特定の回線を切換えるように機能する場合がある。

このように、種々の機器や通信チャネル、規制環境などの問題を解決する高速データアクセス起動技術（装置および方法）が緊急に必要とされる。

かつてITU-Tは音声帯域チャネル上でデータ通信を開始する推奨方法を発表したことがある。特に、次の2つの勧告が出された。

1) 勧告V. 8 (09/94) - 一般交換電話網上のデータ通信セッションの開始手順、および

2) データ回線終端機器(DCE)間および一般交換電話網上のデータ端末機器(DTE)間の共通動作モードの識別および選択の手順

いずれの勧告も使用する変調方式、プロトコルなどの互いに共通の（共有）動作モードを識別しネゴシエーションを行うために各モデムから転送されるビットシーケンスを使用する。ただし、いずれの起動シーケンス勧告も従来の音声帯域通信方法にしか適用できない。さらに、これらの従来の起動シーケンスは、モデム間の通信チャネルの構成および（または）条件をテスト（および／または指定）しない。

ただし、通信リンクの確立に成功した場合、複数のxDSLモデムが実際の

相互接続を行う前に接続についてネゴシエーションを行う時点で周波数特性、ノイズ特性、スプリッタの有無などの回線条件情報は有用である。

音声帯域プロービング技術は周知の技術であり、音声帯域回線条件の情報を確認するために使用することができる。そのような技術は、V. 34などの特定の 변調方法の最適化のために使用されたが、起動方法および（または）通信選択方法の最適化のためには使用されなかった。複数の 변調方法を持つ装置セットにおいて、V. 8またはV. 8bisはネゴシエーションを実行し特定の 변調を選択するために使用された。 변調起動シーケンスの開始後、回線プロービング技術は通信チャネルの条件のなんらかの表示を受信するために使用される。その時点で所定の通信チャネルが選択した 변調方法を効果的にサポートできないことが判明した場合、従来の技術では効果的な 변調方法を発見するため試行錯誤的（すなわち自動学習的）フォールバック技術が採用される。

より優れた通信リンクを確立するために、最適な通信方法を選択する前に回線条件を観察（試験）する方法が必要である。特定の 변調に対してデータ速度を上げる技術が確立されてはいるが、従来の技術は通信方法の選択を助けるチャネル情報を用いる方法は提供しない。

あいにく、技術の現状において一般的チャネル構成の知識なしに機能に関するネゴシエーションが発生する。スペクトルやスプリッティングなどの明確な知識は、最適な通信メカニズム（ 변調）決定プロセスの選択には不可欠である。

#### 定義

以下の議論において、次のような定義を使用する。

起動局（発呼局） — xDSLサービスを起動するDTE、DCEおよびその他の関連端末機器

着呼局 — GSTN上で発生した発呼に応答するDTE、DCEおよびその他の関連端末機器

キャリアセット — 特定のxDSL勧告のPSDマスクに関連した1つまたは複数の周波数セット

CAT3 - 16MHzの通信に対してクリーンな送信を行うため設計、

テストされるケーブルおよびケーブルコンポーネント。10Mbpsでの音声およびデータ/LANトラフィックに使用

CAT5 - 100MHzの通信に対してクリーンな送信を行うため設計、  
テストされるケーブルおよびケーブル部品

通信方法 - モデム、変調、回線コードなどの名称で呼ばれることがある通信形態

下り - xTU-CからxTU-Rへの送信方向

エラーフレーム - フレームチェックシーケンス(FCS) エラーを含むフレーム

Galff - 81<sub>16</sub>の値を持つオクテット、すなわちHDL Cフラグの1の補数

開始信号 - 起動手順を開始する信号

開始局 - 起動手順を開始するDTE、DCE、およびその他の関連端末機器

無効フレーム - トランスパレンシーオクテットを除いてフラグ間のオクテット数が4未満のフレーム

メッセージ - 変調送信を通じて伝搬されるフレーム化情報

金属ローカルループ - 顧客構内へのローカルループを形成する通信チャネル5、金属ワイヤ

応答信号 - 開始局に応答して送られる信号

応答局 - リモート局からの通信トランザクションの開始に応答する局

セッション - ネットワーク上のコンピュータまたはアプリケーション同士  
の始めから終わりまで測定したアクティブな通信接続

信号 - トーンに基づく通信によって伝搬される情報

信号ファミリー - あるキャリアスペーシング周波数の整数倍のキャリアセットグループ

スプリッター - 金属ローカルループを2つの動作帯域に分割するよう設計

された高域フィルタと低域フィルタの組み合わせ

電話モード — 通信方法として（変調された情報を伝搬するメッセージで

はなく）音声または他のオーディオを選択した動作モード

トランザクション — 肯定的受付[ACK(1)]、否定的受付[NAK]、あるいはタイムアウトのいずれかで終了する一続きのメッセージ

端末 — 局、および

上り — xTU-RからxTU-Cへの送信方向

#### 略語

次の略語は、詳細な議論の全般にわたって使用する。

ACK — 肯定応答メッセージ

ADSL — 非同期デジタル加入者回線

ANS — V. 25 アンサートーン

ANSam — V. 8 変調アンサートーン

AOM — アドミニストレーション、オペレーションおよびマネージメント

CCITT — 国際電信電話諮問委員会

CDSL — 消費者デジタル加入者回線

CR — 機能リクエスト

CLR — 機能リストリクエスト

DCME — デジタル回路多重化機器

DPSK — 差動位相偏移変調

DIS — デジタル識別信号

DMT — ディスクリット・マルチトーン

DSL — デジタル加入者回線

EC — 反響消去

EOC — 組込み式動作チャネル

ES — エスケープ信号

FCS — フレームチェックシーケンス

FDM — 周波数分割多重伝送方式

FSK - 周波数偏移変調

GSTN - 一般交換電話網 (PSTNと同じ)  
HDSL - ハイレベルデータリンクコントロール  
HSTU - ハンドシェイクトランシーバユニット  
IETF - インターネットエンジニアリングタスクフォース  
ISO - 国際標準化機構  
ITU-T - 国際電気通信連合電気通信標準化セクタ  
LSB - 最下位ビット  
LTU - 電線成端装置 (セントラルオフィス終端)  
MR - モードリクエスト  
MS - モードセレクト  
MSB - 最上位ビット  
NAK - 否定応答メッセージ  
NTU - ネットワーク成端装置 (顧客構内終端)  
OGM - 発信メッセージ (録音音声またはその他のオーディオ)  
ONU - 光学ネットワーク装置  
POTS - 普通の従来電話サービス  
PSD - スペクトル密度  
PSTN - 公衆交換電話網  
RADSL - レートアダプティブDSL  
REQ - リクエストメッセージタイプメッセージ  
RFC - コメント用リクエスト  
RTU - RADSL端末装置  
SAVD - 同時または交互音声およびデータ  
SNR - 信号対ノイズ比  
VDSL - 超高速デジタル加入者回線  
xDSL - 種々のデジタル加入者回線 (DSL) のいずれか  
xTU-C - xDSLのセントラル端末装置、および



## xTU-R - xDSLのリモート端末装置

## 発明の要約

本発明は、かかる点に鑑みてなされたものであり、既存の回線条件に適した特定の(xDSL)通信標準を規定するために通信チャネル、関連機器、および規制環境の種々の構成、能力および限界を検出する通信方法、モデム装置およびデータ通信システムを対象としている。この目標を達成するため、本発明はシステムとしていくつかの個別技術を使用する。

本発明の側面によれば、通信セッションに使用する単一の共通通信標準を選択するために、多数(複数)の通信方法(例えばDSL標準)を実現するモデム間におけるネゴシエーションを行う方法および装置が用意されている。通信制御部は、通信交換機において使用されるxDSLのタイプ識別情報などの高速データ通信に関する情報を取得するためのネゴシエーションチャネルにおいてハンドシェイク手順(プロトコル)を実行する。通信標準とは、事実上の標準、専有標準、あるいは業界または政府機関が発行する標準などあらゆる種類の標準を意味する。

本発明の別の側面によれば、セントラル通信システムおよびリモート通信システム間の通信チャネルの特性は、試験信号を用いて確認される。試験信号は、セントラルシステムとリモートシステムの間で識別、検出される周波数ロールオフおよびノイズなど(を含むがこれには限定されないものとする)の障害を検出する。通信チャネルの質に関する情報により本発明は通信標準の選択(ADSLの代わりにCDSLを用いるか、あるいはVDSLの代わりにCDSLを用いるかなど)に関して情報に基づく判定を行うことができる。

本発明の様々な側面のすべてを組み合わせることによって、最適な通信方法を選択するために通信チャネルおよびインストール済みの機器の効果的かつ効率的検査を実行するための方法と装置が得られる。システム設計者、設置者、およびプロバイダは、最適な通信手段の意味を効果的に定義するネゴシエーションプロセスにおいて本発明の方法および装置が検討する種々のパラメータをあらかじめ決定し設定することができる。

本発明により、可能な高速通信を決定する手順、高速データ通信のための搭

載機能の選択、および通信回線特性の試験は同時に実行することが可能になり、所定のデータ通信手順に該当するハンドシェイクプロトコルに直ちに移行することができる。この点で、手順は連続的にも実行することが可能であると理解される。

本発明は最適のネゴシエーションのために通信チャネルの両側に含めることができる。ただし、本発明の利点を生かすという点で、通信チャネルの一方の側のみに取り入れる（含める）ことができる。そのような構成は通信システムに正確に通知され、通信システムが従来の（アナログ）通信方法を提供し従来の通信方法に立ち帰ることが適切な場合は、そうすることも可能である。

本発明は実際の高速通信装置で実施する必要はなく、通信チャネルを終端し、あるいは分割するインテリジェントスイッチにおいて実施することも可能である。これにより通信システムは、セントラルシステムとリモート通信システムの機能と条件の明示的なネゴシエーションを通じて（必要に応じて）正しく割り当てることが可能な独立した装置（またはモデム）において実現される様々な通信標準を使用することができる。

本発明の利点によれば、起動キャリアを選択する環境にやさしい方法が提供される。

本発明の他の利点によれば、ITU-T G. 997. 1を用いて情報フィールドレジスタを構成することができる。

本発明の他の利点により、ユニークなデータフォーマット、コード化フォーマット、およびメッセージ用のデータ構造が提供される。

本発明の目的によれば、通信リンクを確立する装置は、開始側の複数の通信装置と連携して応答側の通信装置にキャリアを送信するネゴシエーションデータ送信部、開始側の複数の通信装置と連携し、送信キャリアに呼応して応答側の通信装置からキャリアを受信するネゴシエーションデータ受信部、および通信チャネルを確立するために応答側の通信装置に応じて複数の通信装置から適切な通信装置を選択する選択装置を具備する。

本発明の特徴によれば、送信キャリアは利用可能なキャリアの割当てに関連したデータを含む。また、送信キャリアおよび受信キャリアは複数の帯域に分割

することができる。システムは音声帯域装置に対する干渉を最小にするため複数の帯域を選択する。

本発明の利点の一つは、ネゴシエーションデータ送信部が隣接する受信システムに応じてキャリアを送信することである。送信キャリアの送信特性は、隣接する受信局に対する干渉を最小にするために送信動作中に再構成が可能である。

本発明の目的によれば、通信リンクを確立するための方法が開示される。この方法は応答側の通信装置に所定のキャリアを送信し、所定の送信キャリアに呼応して応答側の通信装置から所定のキャリアを受信し、受信した所定のキャリアに応じて複数の通信装置から適切な通信装置を選択して通信チャネルを確立する。

本発明のこの目的の特徴は、送信キャリアおよび受信キャリアを複数の帯域に分割することである。

本発明の他の特徴は、所定のキャリアの送信が隣接する受信システムに応じたキャリアの送信であることである。キャリアの送信特性の送信には、隣接する受信局に対する干渉を最小にするために送信動作時にキャリアを再構成することが含まれる。

本発明の他の目的は、通信チャネルを通じて開始側の通信装置と応答側の通信装置の間でデータをやりとりするデータ交換装置、およびやりとりしたデータを分析して通信チャネルの特性を評価する暗黙チャネルプローブとを具備する、通信信号の送信または受信の少なくとも一方を行う通信装置を提供することである。

本発明のデータ交換装置は、交換データの一部として分析した交換データの結果を送信する送信機を具備する。

暗黙チャネルプローブは、交換データのスペクトル分析を実行することによって通信チャネルを監視するアナライザを具備する。データの交換および交換データの分析は、実質的に同時に発生するか、時間的に連続して発生する場合がある。

本発明の特徴によれば、交換データは複数の起動キャリアを具備し、複数の起動キャリアは開始側の通信装置と応答側の通信装置の間で交換される。

本発明の他の目的によれば、通信チャネルを通じて開始側の通信装置と応答

側の通信装置の間でデータを交換し、交換データの暗黙チャネルプローブ分析を行い通信チャネルの特性を評価する、通信信号の送信および受信の少なくともいずれか一方を行う方法を開示する。

本発明の利点は、データ交換に交換データの一部として分析した交換データの結果の送信が含まれることである。

本発明の他の利点は、暗黙チャネルプローブ分析の実行に交換データのスペクトル分析が含まれることである。

本発明の特徴によれば、その方法にはさらにデータ交換と分析を実質的に同時か、交互または時間的に連続して実行することが含まれる。

本発明の利点は、開始側の通信装置と応答側の通信装置の間で複数の起動キャリアの交換を行うことである。

本発明の他の目的は、複数のキャリアで送信を開始する通信装置、および所定のキャリア低減システムにしたがって前記通信装置が送信する複数のキャリアを所定数のキャリアに低減するキャリア判定装置を具備する通信装置に関する。

本発明の特徴によれば、所定のキャリア低減システムはベア位相反転システム、変調キャリアシステム、あるいはキャリア使用および要求送信システムを具備する。

本発明の他の特徴によれば、キャリア判定装置は起動手順の実行時に送信電力を制限するため複数のキャリアを所定数のキャリアに低減する低減装置を具備する。

また、本発明の他の特徴は、もっとも利用度の高い通信チャネルを判定する判定装置を具備するキャリア判定装置に関する。

本発明によれば、複数キャリアの初期送信には通信チャネルを確立する可能性を高めるシステムが含まれる。キャリア判定装置は、電力送信要件を低減するために複数のキャリアを所定数のキャリアに低減する。

本発明の他の目的によれば、高速通信リンクのネゴシエーションを行うために開始側の通信装置と応答側の通信装置の間で非変調キャリアを交換し、高速通信リンクのネゴシエーションを行うために開始側の通信装置と応答側の通信装置の一方が非変調キャリアを処理できない場合、所定の通信リンクを確立するため

のフォールバック手順を実行する通信リンクを確立するための方法が開示される。

フォールバック手順の実行は、従来の高速通信装置との通信リンクを確立する所定のエスケープ手順の実行、あるいはもう一つの方法として従来の高速通信装置との通信リンクを確立するための所定の明示的接続手順の実行からなる。

本発明の特徴によれば、フォールバック手順の実行には音声帯域通信リンクを確立するための音声帯域変調手順の実行が含まれる。

また、本発明の他の目的は、第一の機能リストを第一装置および第二装置のいずれか一方に送信し、第一の機能リストに呼応して第一装置および第二装置の他方が送信する第二機能リストを受信し、通信チャネルを確立するため第二機能リストに従って複数の通信モードから適切な通信モードを選択し、第一装置および第二装置のいずれか一方が非データ交換状態になり、第一装置および第二装置の間でデータが交換される場合に通信リンクを再確立するための単純化された起動手順を実行する、第一装置および第二装置の間の通信リンクを確立するための方法に関する。

本発明の他の目的は、第一装置および第二装置の間で共通の通信機能を確認し、確認された共通の通信機能にしたがって複数の通信モードから適切な通信モードを選択し、通信チャネルを確立するため第二機能リストにしたがって複数の通信モードから適切な通信モードを選択し、第一装置および第二装置のいずれか一方が非データ交換状態になり、第一装置および第二装置の間でデータが交換される場合に通信リンクを再確立するための単純化された起動手順を実行する、第一装置および第二装置の間の通信リンクを確立するための方法に関する。

本発明の他の目的は、第一通信装置および第二通信装置の間で通信リンクを確立するためのネゴシエーションプロトコルを実行し、組み込み動作チャネルとし

て通信リンクの確立時にネゴシエーションプロトコルのキャリアを維持する、通信リンクを確立するための方法に関する。

本発明の特徴によれば、組み込み動作チャネルは管理データを送信する。

本発明の他の目的において、ハンドシェイク通信手順を実行する手段、および簡易ネットワーク管理プロトコルを用いて端末からハンドシェイク通信パラメータを構成する手段を具備する通信装置が開示される。通信装置には、さらに端

末からハンドシェイク通信パラメータを監視する手段も含まれる場合がある。また、本発明は高速通信リンクを確立するためにハンドシェイク手順を構成し監視するアドミニストレーション、オペレーションおよびマネージメント(AOM)、および簡易ネットワーク管理プロトコル(SNMP)を使用する場合がある。

本発明の開示は、1998年4月1日出願の米国特許出願60/080,310号、1998年6月19日出願の米国特許出願60/089,850号、1998年7月22日出願の米国特許出願60/093,669号、および1998年7月29日出願の米国特許出願60/094,479号に掲載された内容に関連するものであり、この内容をここに含めておく。

本開示は、以下の勧告も参考にするものであり、その内容をここに含めておく。

勧告V. 8bis(09/94)「一般交換電話網上のデータ通信セッションの開始手順」、国際電気通信連合電気通信標準化セクタ発行

勧告V. 8(08/96)「データ回線終端機器(DCE)間および一般交換電話網上のデータ端末機器(DTE)間の共通動作モードの識別および選択の手順」、国際電気通信連合電気通信標準化セクタ発行

勧告T. 35「非標準設備用CCITT定義コードの割当て手順」、国際電気通信連合電気通信標準化セクタ発行

勧告V. 34(10/96)「一般交換電話網および専用ポイントツーポイント2線式電話型回線での使用を対象にした最高33,600bpsまでのデータ送信速度で動作するモデム」、国際電気通信連合電気通信標準化セクタ発行

図面の簡単な説明

本発明の前記およびその他の目的、特徴、利点は、非制限的例として提示する添付図面に示すように、以下に述べる優先的実施形態のより詳細な記述から明らかである。添付図面の参照文字は種々の図を通して同じ部分を指す。

図1は、本発明の一般的使用環境の概略ブロック図、

図2は、xDSLサービス用にセントラルオフィス機器を設け、リモート機器はスプリッタを使用しない典型的な状況における本発明の概略ブロック図、

図3は、通信チャネル上で互いに信号を送信するよう適合化した2つの典型的な高速(xDSL)モデムと接続して使用する本発明の優先的実施形態の概略ブロック図、

図4は、xTU-R装置のトランザクションメッセージシーケンス用の状態遷移図、

図5は、xTU-C装置のトランザクションメッセージシーケンス用の状態遷移図、

図6は、メッセージにおけるオクテット用の表示および順序フォーマット規約を示す図、

図7は、単一オクテットに常駐しないデータ用のフィールドマッピング規約を示す図、

図8は、フレームチェックシーケンス(FCS)の2つのオクテット用のビット順序を示す図、

図9は、フレーム中のオクテットの構造を示す図、

図10は、3種類の情報フィールドを示す図、

図11は、識別(I)フィールドおよび標準情報(S)フィールドにおける種々のパラメータ(NParsおよびSPars)をリンクするツリー構造を示す図、

図12は、メッセージにおけるNParsおよびSParsの送信順序を示す図、

図13は、識別(I)フィールドにおけるオクテットの構造を示す図、

図14は、非標準情報(NS)フィールドにおける非標準情報ブロックの構造

を示す図、および

図15は、各非標準情報ブロックにおけるデータのオクテット構造を示す図である。

#### 最良の形態の詳細な説明

本発明の第一の実施形態に係わるデータ通信システムは、図1に示すように、セントラルシステム2とリモートシステム4から構成され、両システムは通信チャンネル5を介してインタフェースがとられる。

セントラルオフィスシステム2は、セントラルオフィスシステム2と通信チャンネル5間のインタフェースをとるように機能するメイン分配フレーム(MDF)1を含む。メイン分配フレーム(MDF)1は一端に外部からの電話回線(例えば通信チャンネル5)を接続し、他端に内部回線(例えば内部セントラルオフィス回線)を接続するように動作する。

リモートシステム4には、リモートシステム4と通信チャンネル5とのインタフェースをとるように機能するネットワークインタフェース装置(NID)3が搭載されている。ネットワークインタフェース装置(NID)3は、顧客の機器と通信ネットワーク(例えば通信チャンネル5)とのインタフェースをとる。

本発明は、発明の趣旨と範囲から離脱しないかぎり、他の通信装置にも適用できるものと理解される。また、本発明はツイストペアワイヤを用いた電話通信システムを参照して記述されているが、発明の趣旨と範囲から離脱しないかぎり、本発明はケーブル通信システム(例えばケーブルモデム)、光学通信システム、ワイヤレスシステム、赤外線通信システムなどの他の通信環境などにも適用可能であると理解される。

図3は、図1のデータ通信システムの第一の実施形態の詳細なブロック図である。本実施形態は、セントラルオフィスシステム2およびリモートシステム4のいずれも本発明を実現する典型的な設置形態を示す。

図3に示すように、セントラルオフィスシステム2は、低域フィルタ34、高域フィルタ38、テストネゴシエーションブロック46、高速データ受信部68、高速データ送信部70、およびコンピュータ82を具備する。コンピュータ8



2は、セントラルオフィスに配置されたネットワーク機器に対する汎用インタフェースと理解される。テストネゴシエーションブロック46は、実際の高速データ通信の前に発生するネゴシエーションおよび試験手順のすべてを実行する。

低域フィルタ34および高域フィルタ38は、通信チャネル5を通じて転送

される通信信号をフィルタする機能を持つ。テストネゴシエーションブロック46は、セントラルオフィスシステム2、リモートシステム4、および通信チャネル5をテストしそれらの条件、容量などのネゴシエーションを行う。テストネゴシエーションブロック46の手順は、高速モデム受信、送信部（例えばモデム）68および70の選択の前に完了し、それらの選択を開始する。高速受信部68はリモートシステム4から送信された高速データを受信し、高速データ送信部70はリモートシステム4に高速データを送信する。高速部68および70はADSL、HDSL、SHDSL、VDSL、CDSLモデムなどから構成される。高速部68および70は、初期ネゴシエーション手順の実行時に共通ブロック46を「共有する」複数の高速送信装置であってもよい。ネゴシエーションデータ受信部52および高速データ受信部68は、コンピュータ82に信号を送信する。ネゴシエーションデータ送信部54および高速データ送信部70は、コンピュータ82から出される信号を受信する。

開示された実施形態において、テストネゴシエーションブロック46は、ネゴシエーションデータ受信部52およびネゴシエーションデータ送信部54から構成される。ネゴシエーションデータ受信部52はネゴシエーションデータを受信し、ネゴシエーションデータ送信部54はネゴシエーションデータを送信する。以下、セントラルオフィスシステム2の種々の部分の動作について詳細に示す。

リモートシステム4は、低域フィルタ36、高域フィルタ40、テストネゴシエーションブロック48、高速データ受信部72、高速データ送信部66、およびコンピュータ84から構成される。コンピュータ84は、リモートシステムに配置されたネットワーク機器に対する汎用的インタフェースであるものと理解される。テストネゴシエーションブロック48は、実際の高速データ通信の前に発生するすべてのネゴシエーションおよび試験手順を実行する。

低域フィルタ36および高域フィルタ40は、通信チャネル5で転送される通信信号をフィルタするように動作する。テストネゴシエーションブロック48は、セントラルオフィスシステム2、リモートシステム4、および通信チャネル5の条件や容量などの試験およびネゴシエーションを行う。高速受信部72はセントラルオフィスシステム2から送信される高速データを受信するように機能し、

高速データ送信部66はセントラルオフィスシステム2に高速データを送信する。ネゴシエーションデータ受信部56および高速データ受信部72はコンピュータ84に信号を送信する。ネゴシエーションデータ送信部50および高速データ送信部66は、コンピュータ84から出された信号を受信する。

開示された実施形態において、テストネゴシエーションブロック48は、ネゴシエーションデータ受信部56およびネゴシエーションデータ送信部50から構成される。ネゴシエーションデータ受信部56はネゴシエーションデータを受信し、ネゴシエーションデータ送信部50はネゴシエーションデータを送信する。以下、リモートシステム4の種々の部分の動作について、詳細に説明する。

リモートシステム4のネゴシエーションデータ送信部50は、セントラルシステム2のネゴシエーションデータ受信部52に上りネゴシエーションデータを送信する。セントラルオフィスシステム2のネゴシエーションデータ送信部54は、リモートシステム4のネゴシエーションデータ受信部56に下りネゴシエーションデータを送信する。

セントラルオフィスシステム2は、リモートシステム4の複数のチャネル22、26、28、30、および32との通信に使用される複数のチャネル6、10、14、16、18を含む。この点について、開示された実施形態においてはチャネル6は、低域フィルタ34および36でフィルターされた従来の音声帯域（例えば0Hz～約4kHz）の該当するリモート音声チャネル32と直接通信するために使用されるセントラル音声チャネルであることが注目される。さらに、リモート音声チャネル33は、セントラルオフィスシステム2の制御下でないリモートシステム4に設けられている。リモート音声チャネル33は、通信チャネル5（ただし低域フィルタ36の前に）に並列に接続されており、したがってリ

モート音声チャネル32と同じサービスを提供する。ただし、このチャネルは低域フィルタ36の前に接続されているのでリモート音声チャネル33には高速データ信号および音声信号のいずれも含まれる。

フィルタは異なる周波数特性を持つように調整でき、したがって音声チャネル6と32の間でISDNなどの他の低帯域通信方法を用いて通信を行なうことができることが注目される。高域フィルタ38および40は、4kHz以上の周

波数スペクトルを保証するように選択される。

(セントラルオフィスシステム2における)ビットストリーム10、14、16、18および(リモートシステム4における)ビットストリーム22、26、28、30は、それぞれセントラルコンピュータ82およびリモートコンピュータ84間の通信に使用されるデジタルビットストリームである。ビットストリーム10、14、16、18を(図に示すように)別個の信号として実現するか、インタフェース、またはケーブルに纏めるか、あるいは一つのストリームに多重化することは本発明の範囲および(または)機能を変更することなく、本発明の範囲内であると理解される。例えば、ビットストリーム10、14、16、18は、RS-232、パラレル、FireWire(IEEE-1394)、ユニバーサルシリアルバス(USB)、ワイヤレス、または赤外線(IrDA)標準に適合するインタフェースとして構成することができる(がこれらには限定されない)。同様に、ビットストリーム22、26、28、30を、(図に示すように)別個の信号として実現するか、インタフェース、またはケーブルに纏めるか、あるいは一つのストリームに多重化することは本発明の範囲内であると理解される。

通信回線(例えば周波数特性、ノイズ特性、スプリッタの有無など)の条件に該当するネゴシエーションデータ(例えば制御情報)は、セントラルオフィスシステム2のネゴシエーションデータ受信部52およびネゴシエーションデータ送信部54とリモートシステム4のネゴシエーションデータ受信部56およびネゴシエーションデータ送信部50の間で交換される。

発明のハードウェア部分の主要な特徴は、セントラルオフィスシステム2、リモートシステム4、および通信チャネル5の条件や機能などの試験とネゴシエー

ションを行うテストネゴシエーションブロック46、48に含まれる機能である。実際、セントラルオフィスシステム2とリモートシステム4の構成は大きく変動する可能性がある。例えば、外部音声チャネル33の構成は、セントラルオフィスシステム2を制御するのとは異なる主体の制御下にある。同様に、通信チャネル5の機能と構成も大きく変動する可能性がある。開示された本実施形態では、テストネゴシエーションブロック46、48はモデム42、44に組み込まれる。ただし、もう一つの方法としてテストネゴシエーションブロック46、4

8の機能はモデム42、44から独立して実現することもできる。テストネゴシエーションブロック46、48間で送受信される信号は、環境そのものをテストし、セントラルオフィスシステム2とリモートシステム4の間でテスト結果を通信するために使用される。

図3の各信号経路の目的について説明した後、信号を生成するために使用する装置について説明する。以下、周波数を変えた場合の具体的な値の例を詳細に説明する。

開示された実施形態においては、セントラルオフィスシステム2とリモートシステム4の間で情報を交換するために種々の通信経路に周波数分割多重(FDM)を利用する。ただし、本発明の趣旨と範囲から離脱しない限り(CDMA、TDMなど)他の技術も利用できることと理解される。

0 Hzから4 kHzまでの周波数範囲は、一般にPSTN音声帯域と呼ばれる。新たな通信方法はデータ通信に超4 kHzの周波数スペクトルを使用することを試みる。一般に送信電力が許可されている第一周波数は約2.5 kHzで発生する。ただし、4 kHzを越えるどの周波数も使用することができる。この点において、34.5 kHzの周波数での音声バーストはT1E1 T1.413 ADSLモデムを起動するために使用されることが注目される。その結果、先駆のネゴシエーション方法で用いたスペクトルでの周波数の使用はできるだけ回避すべきである。

通信経路は、リモートシステム4からセントラルオフィスシステム2への上り通信用の経路と、セントラルオフィスシステム2からリモートシステム4への下

り通信用の別の経路のペアで定義される。ネゴシエーション上りビットは、リモートシステム4のネゴシエーションデータ送信部50で送信し、セントラルオフィスシステム2のネゴシエーションデータ受信部52で受信する。ネゴシエーション下りビットは、セントラルオフィスシステム2のネゴシエーションデータ送信部54で送信し、リモートシステム4のネゴシエーションデータ受信部56で受信する。ネゴシエーションおよび高速トレーニングの終了後、セントラルオフィスシステム2およびリモートシステム4は高速データ送信部66、70、および高速データ受信部72、68を用いて二重通信を実行する。

本発明におけるすべてのメッセージは、差動（バイナリ）位相偏移（DPSK）変調などを用いて1つまたは複数のキャリアで送信される。送信ポイントは、送信ビットが1の場合、以前のポイントから180度回転し、送信ビットが0の場合、以前のポイントから0度回転する。各メッセージには任意のキャリア位相におけるポイントが先行する。以下、キャリアの周波数およびキャリアの変調とメッセージを開始する手順について説明する。

リモートシステム4が有効なユーザ下りデータの受信を開始後、種々の通信チャネルのすべてが確立され、以下に示すネゴシエーション手順の準備が完了する。

スペクトル情報を受信後、リモートシステム4は機器の機能やアプリケーションの要求、チャネルの限界を分析し使用する通信方法について最終決定を行う。

セントラルオフィスシステム2が最終決定を受信すると、ネゴシエーション下りデータの送信は停止する。リモートシステム4がセントラルオフィスシステム2からエネルギー（キャリア）の損失を検出すると、リモートシステム4はネゴシエーション上りデータの送信を中止する。短い遅延後、ネゴシエーション済み通信方法はその起動手順を開始する。

図2の典型的システムにおいて、音声チャネル6は多くの場合PSTNスイッチ300に接続され、xTU-C302の機能は、モデム42で具体化される。セントラルオフィススプリッタ304は低域フィルタ34と高域フィルタ38を具備する。リモートシステム4において、複数の電話306は音声チャネル32

または33に接続され、xTU-R308はモデム44で実現される。

本発明は、ハンドシェイク手順の実行前およびハンドシェイク手順の実行中、スペクトルに関するマナーを守り、あるいは極力干渉をなくするためあらゆる手段を講じている。

この点において、本発明はPSDにおいて具体化されているように送信および受信キャリア（周波数帯域）を選択するためのユニークな方法（基準）を使用する。ここで、本発明の優先的実施形態のためのスペクトルおよびキャリアの割当てについて説明する。POTSまたはISDNサービスと混合したいいくつかの異なるxDSLサービスの上りおよび下りPSD要件の検討から説明を始める。

本発明のPSDへのxDSL PSDの係わりについても議論する。

下りキャリアはセントラルオフィスシステム2のネゴシエーションデータ送信部54によって送信され、上りキャリアはリモートシステム4のネゴシエーションデータ送信部50によって送信される。

本発明は多くの種類の既存および将来のxDSLサービスを開始または起動するために使用する。本発明の設計には種々のxDSLサービスの要件を考慮した。この説明ではスペクトルと起動方法という2つの相互関連した留意事項を扱う。本発明においては、ネゴシエーションデータチャネルの送信のため適切な帯域を選択した。帯域は、xDSLサービスの既存の全PSDおよび既存のxDSLサービスの起動信号の考慮を含めていくつかの基準に基づいて選択した。

本発明によるネゴシエーションの対象となりうる代表的xDSLの種々のスペクトルのおよび既存サービスの例を表1に示す。明瞭性を期すために、種々のxDSLサービスからの各部名称を用いて「上り」および「下り」方向を表2に示す。表3はいくつかのxDSLの開始起動シーケンスを示す。これらの表はともに本発明が動作可能でなければならない代表的な環境の概要を示すものである。

表1. 既存の該当スペクトルの調査

変調 (ドキュメント)	送受信帯域		上り帯域幅		下り帯域幅	
	下限 (kHz)	上限 (kHz)	下限 (kHz)	上限 (kHz)	下限 (kHz)	上限 (kHz)
ITU-T G.992.1 Annex a	26	1,104	26	138	26	1,104
ITU-T G.992.2 Annex a(FDM)	26	1,104	26	138	26	1,104
ITU-T G.992.1 Annex B	138	1,104				
ITU-T G.992.1 Annex C	26	50	26	50	26	50
ITU-T G.992.2 Annex C	26	50	26	50	26	50
T1E1 HDSL2 または ITU-T G.shdsl			0	400	0	900
VDSL (欧州 ISDN) DTS/TM-06003-1 (原案) V0.0.7 (1998-2) B.2 周波数プラン	300	30,000	300	30,000	300	30,000

表 2. 上りおよび下りの定義

変調 (ドキュメント)	上り	下り
G.992.1	xTU-R から xTU-C	xTU-C から xTU-R
T1.413 Cat 1 アナログフィルタ付	ATU-R から ATU-C	ATU-C から ATU-R
G.992.2	xTU-R から xTU-C	xTU-C から xTU-R
64 トーンのための DMT	xTU-R から xTU-C	xTU-C から xTU-R
G.shdsl	NTU から LTU	LTU から NTU
HDSL2	NTU から LTU	LTU から NTU

VDSL (欧州 ISDN を伴う) DTS/TM-06003-1 (原案) V0.0.7 (1998-2)	NT から ONU (LT)	ONU (LT) から NT-R
注: xTU-R, NTU, NT は顧客側を示す。 xTU-C, LTU, ONU はネットワーク 側を示す。		

表 3. 既存 xDSL の起動信号

変調 (ITU ドキュメント 参照 No.)	イニシエータ	応答側	コメント
G.992.1	ハンドシェイク手順を使用するものなし		
G.992.2	ハンドシェイク手順を使用するものなし		
T1.413 Issue 1	R-ACT-REQ 34.5 kHz、以下の流れのサインカーブ: 34.6 128 記号 ON 34.7 64 記号 @B2 dBm (-16ms) 34.8 64 記号 @B22 dBm (-16ms) 34.9 896 記号 OFF (-221ms)	C-ACT1 207 kHz (#48) C-ACT2 190 kHz (#44) C-ACT3 224 kHz (#52) C-ACT4 259 kHz (#60)	
T1.413 Issue 1	(Issue 1 と同じ)	(Issue 1 と同じ)	
ETS1: ISDN に対して ADSL	T1.413 と同じ、ただし k=42; 181.125 kHz	C-ACT2m 319 kHz (#74) C-ACT2e 328 kHz (#76)	
RADSL CAP	RTU-R は RSO+トレーラを送信 (シンボルレートにおいて擬似ノイズ) 68 kHz および 85 kHz を使用	282 kHz および 306 kHz を使用	
G.hdsl1 (2B1Q)	LTU は SO を送信	NTU は SO を送信	
G.hdsl1 (CAP - Annex B)	LTU は CSO を送信 シンボルレートにおいて 3150 シンボル の擬似ノイズ	NTU は RSO を送信; シンボルレートにおい て 3150 シンボルの擬 似ノイズ	
HDSL2	未定		
VDSL DTS/TM-06003-1 (原 案)			未定

ADSL モデムが使用する帯域に関して、本発明は次の詳細な基準を用いて上りネゴシエーションチャネルおよび下りネゴシエーションチャネルに適切なキャリアを選択する。

1. 今日知られているすべてのサービス/ファミリー (例えば G. 992. 1 / G. 992. 2 Annex a, Annex B, Annex C, HDSL2) を考慮する。
2. 上りおよび下りネゴシエーションに同じ周波数 (すなわち優先の実施形態は反響消去を使用しない) を使用しない。

3. FDM フィルタ実施 (いくつかの重要でない追加を含め) は例えば上り/下りインタリーブを回避する。
4. 既存の T1. 413 起動トーン (例えばトーン番号 8, 44, 48, 52, 60) を回避する。
5. G. 992. 1 Annex a, G. 992. 2 Annex a は、同じ上りおよび下りキャリアを使用する。Annex C および G. 992. 2 Annex C は同じ上りおよび下りキャリアを使用する。



6. G. 992. 1 Annex aと関連した少なくとも1つのキャリアはG. 992. 1 Annex Cで使用するキャリアと同じである。G. 992. 2 Annex aの少なくとも1つのキャリアはG. 992. 2 Annex Cで使用するキャリアと(上り、下りいずれに対しても)同じである。
7. ADSL Annex a下り帯域は、G. 992. 2に基づいてトーン37~68に低減する。
8. 異なる変調の製品に対して十分な強度を持つこと。
9. 間引き用グリッド(おもにAnnex aおよびAnnex Bに適用)。これにより、スペクトル中のフォールドオーバーした信号は互いに重なるため、ナイキストレートより低いサンプルクロックがなお必要な情報を引き出すことができる。Annex C用のトーンは特別の条件があるためAnnex aやAnnex Bトーンと同じグリッドには揃わない場合が多くある。
10. より高い周波数のトーン同士は引き離すことによりフィルタのリークを少なくする必要がある。
11. 一般に、Annexごとに3つのトーンが存在する(ただし、Annex Cは各方向に2つの主要トーンと3つ目のボーダライントーンがある。)
12. 14と64の間のトーンは、TCM-ISDN環境では送信してはならない。
13. (可能な場合は) RADSL起動周波数を回避する。したがって、上り

キャリアでは68 kHz (~#16) および85 kHz (~#20) を回避する。下りキャリアでは282 kHz (~#65) および306 kHz (~#71) を回避する。

上記に基づき、優先的実施形態#1は次のキャリアを使用する。:

ファミリー／方向	トーンインデックス	コメント
4.3 k 上り	9, 11, 13, 21, 33, 37, 41	(Annex a および B トーンはグリッド 4N+1 を使用)
4.3 k 下り	6, 7, (26), 50, 58, 66, 74, 90, 114	(Annex a および B トーンはグリッド 8N+2 を使用)
4 k ファミリー	トーン領域 2-5 は予約	

優先的実施形態 # 2 は次のキャリアを使用する。:

ファミリー／方向	トーンインデックス	コメント
4.3 k 上り	9, 11, 15, 23, 35, 39	(Annex a および B トーンはグリッド 4N-1 を使用)
4.3 k 下り	6, 7, (26), 50, 58, 66, 74, 90, 114	(Annex a および B トーンはグリッド 8N+2 を使用)
4 k ファミリー	トーン領域 2-5 は予約	

優先的実施形態 # 3 は次のキャリアを使用する。:

ファミリー／方向	トーンインデックス	コメント
4.3 k 上り	9, 12, 21, 27, 33, 36, 39	(すべてのトーンはグリッド 3N を使用)
4.3 k 下り	6, 7, (26), 50, 58, 66, 74, 90, 114	(Annex a および B トーンはグリッド 8N+2 を使用)
4 k ファミリー	トーン領域 2-5 は予約	

優先的実施形態 # 4 は次のキャリアを使用する。:

ファミリー／方向	トーンインデックス	コメント
4.3 k 上り	7, 9, 17, 25, 37, 45, 53	(Annex a および B トーンはグリッド 4N+1 を使用)
4.3 k 下り	12, 14, 40, 56, 64, 72, 88, 96	(Annex a および B トーンはグリッド 8N を使用)
4 k 上り	3	
4 k 下り	5	

表 4. 優先的実施形態 # 1 のキャリア

上		下		上り		下り	
上	回避			8	16, 20	65	71
	HDSL2(2-3)						
	Ann. A			9	13	21	
	Ann. B					33	37 41
	Ann. C			9	11 13		
下	回避					44 48	52 60 庄 7
	HDSL2 (4-5)						
	Ann. A				2 6	50	58 66
	Ann. B				庄 6		74 90 114
	Ann. C		6 7			66	74
インデックス 2 3 4 5 6 7 8 9 11 13 16 21 26 31 33 37 41 44 48 50 52 58 60 63 65 66 68 71 74 90 114 255							
上	HDSL2	2	7				
	Ann. A		7		31		
	Ann. B				33		63
	Ann. C		6		13		
下	HDSL2	2	7				
	Ann. A				33		68
	Ann. B					65	255
	Ann. C		6		13		

## 選択したキャリアに関するコメント

1. 上り、下りキャリアは完全に分離する。
2. 既存のT1. 413起動トーンの上り、下り帯域は維持する。
3. Annex Bではオプションとして番号33以下のトーンを使用でき、A T U-xは本来Annex aに指定されたキャリアの全部でなく一部を用いることができる。
4. Annex B上り帯域およびAnnex a下り帯域は本来重複するので、2つの要件の間で共通帯域を分割した。
5. Annex aとBに関連したトーンは共通グリッドに沿って設定する。
6. \* トーン26はオプションで下り送信に使用するので、高周波回線の減衰が存在する状況ではこれよりずっと低い周波数を使用できる場合がある。ただし、トーン26は上り帯域の真中にあるので、フィルタ実装によってはその使用を除外する場合がある。

7. トーン74はTCM-ISDNスペクトルのヌルの範囲に入るので、正のS NRが存在しAnnex Bとは共通である。
8. トーン74はAnnex BのC-ACT2m用の周波数として選択した。
9. Annex B上りトーンに割り当てる帯域は非常に狭い。3つのキャリアを使用すると2つの外部キャリアは帯域端のかなり近傍に配置される。2つのキャリアで十分であれば、それらの配置はかなり改善される。その場合、適切な上りグリッドは4N-1であり、すべての変更した上りキャリアの値を表5に示す。

表5. 優先的実施形態#2の上りキャリア

	下	上り												下り												
上 回選		8	16 20																							
HDSL2																										
Anx. A		11 15												23												
Anx. B														35 39												
Anx. C		9 11																								
インデックス	6	7	8	9	11	15	16	20	23	26	31	35	39	44	48	50	52	58	60	63	66	68	74	90	114	255

表6. 優先的実施形態#3の上りキャリア

	下	上り												下り													
上 回選		8	16 20																								
HDSL2																											
Ann. A		9	12											21	27												
Ann. B												33	36	39													
Ann. C		9	12																								
インデックス	6	7	8	9	12	15	16	20	21	27	33	36	39	44	48	50	52	58	60	63	66	68	74	90	114	255	

表7. 優先的実施形態#4のキャリア

ADSL帯域用の上記のキャリア選択の実施形態において、いくつかのxDSL要件を同時に試験した。VDSLモデムが使用するスペクトルに注意することも賢明である。ただし、本発明の時点で、VDSL送信技術は完成していない。

したがって、VDSL装置（モデム）に使用するキャリアを選択する場合次の基準と留意点を考慮に入れることが賢明である。

1. VDSLスプリッタの設計には約600kHzでHPFロールオフを開始するものがある。その結果、キャリアの中には600kHzを越える（例えばADSLトーン#140）ものがなければならない。他のスプリッタ設計は約300kHz（例えばADSLトーン#70）でロールオフする。このようにその周波数を越えるキャリアが必要になる。
2. キャリアのパワーを1.1MHz以下まで著しく低減することによってADSL回線に干渉をまったく発生させないようにするVDSLのADSL互換モードについての議論が存在するが、VDSL装置はADSL PSDに適合するキャリアを送信することができる。このように、既存のサービス、特にADSLサービスに対して性能上の劣化を生じないように注意が必要である。
3. この点において、現在のVDSL提案ではキャリアの間隔を21.625kHzおよび43.125kHzにする必要がある。ただし、装置は43.125kHzモードで起動する可能性が高く、したがって43.125kHz

のグリッドを持つキャリアが望まれる。

4. キャリアはVDSL機能を持つもっとも長い回線で検出できるよう3MHz（ADSLトーン#695相当）以下でなければならない。
5. キャリアは、例えば北米での1.8～2.0MHz（ADSLトーン#417～#464相当）またはヨーロッパにおける1.81～2.0MHzなどの既知のHAM無線帯域を回避しなければならない。
6. キャリアはAM無線局からの干渉を回避するように選択されなければならない。
7. VDSLは時分割多重（TDD）技術を使用する場合がある。したがって、上り、下りの分離はそれほど厳格である必要はない。
8. VDSL帯域の1.1MHzを越える信号は、バインダの他のTDD VDSL回線とのニアエンドクロストーク（NEXT）を回避するため、ONU

の選択したスーパーフレーム構造と同期して送信されなければならない。

9. キャリアのうち少なくとも1セットはVDSLスペクトルプランの範囲でなければならない。

上記に基づき、本発明によればVDSL用の優先的キャリアは以下のとおりである。

$$\text{下リグリッド} = (\text{ADSL下リグリッド}) \times (\text{VDSLグリッド}) = (8N+2) \times (10)$$

6 100、180、260、340など

$$\text{上リグリッド} = (\text{ADSL上リグリッド}) \times (\text{VDSLグリッド}) = (4N-1) \times (10)$$

6 350、390、470、510、550など

本発明の暗黙チャネルプロービング機能は、通信チャネルを通じて情報を送信すると同時に通信チャネルの特性を評価するために使用できる。

チャネルプロービングは、起動シーケンス時に送られるすべての起動キャリアを観察し、またどのキャリアを送信したかを検証するために表23および表24に示す該当ビットを読み出すことによって実行する。非変調キャリアの受信時、xTU-Cはネゴシエーションデータ受信部52、xTU-Rはネゴシエーション

ンデータ受信部56を用いて通信チャネル(回線)を監視しスペクトル情報を割り出すために信号のスペクトル分析を実行する。暗黙チャネルプロービングの精度は高精度である必要はない。チャネルのSNRの大まかな推定値を得られればよい。xTU-XはCL/CLRメッセージ交換の内容に基づいてその変調およびパラメータ選択、および暗黙チャネルプローブからのSNRを変更する。

本発明が取扱うもう一つの課題は、起動手順時のキャリア数の過剰、つまり過剰な送信電力の使用に関する。スペクトルに関するマナーを守るためにネゴシエーション情報の送信に使用するキャリア数を縮小することが必要である。その場合、受信機が実際に受信しているトーンがどれであるかを判断することは困難である。

「ペア位相反転」の例と呼ばれるキャリア数を縮小するための本発明の第一の

例によれば、上り、下りトーンはペアとして扱われる。x T U - x が特定のペアからトーンを受信すると、x T U - x は変調キャリアを開始する前に該当する相手（ペア）上で位相反転を送信する。

ただし、この例には次のような制限がある。

1. ペアの一方向のトーンは、ブリッジタップまたは干渉のため、使用不可の場合があり、したがってペアのもう一方はアイドル状態となる。
2. キャリアは必ずしもユニークな組み合わせになるとは限らない。

第2の例は「メッセージ前の変調キャリア」の例と呼ばれる。変調しなかったキャリアの送信後および変調キャリアの送信前、メッセージはフラグで始まり、x T U - Xはそのキャリアのすべてを変調し、どのキャリアを受信しているかを示す。異なるキャリアを意味する異なる長さの1と0の連結した50%デューティサイクルパターンを送信することによってコードを生成することができる。固定したデューティサイクルにより、オクテット同期なしの受信が可能である。

ただし、この例には次のような制限がある。

1. この方式はビットまたは時間効率が低い。
2. まずオクテット同期を行い、次にデジタルメッセージで情報を送ることが望ましい。
3. この方式は起動シーケンスに必要な時間を増大し、

4. コーディング方式はエラー訂正を含んでいない。

第3の例は「使用キャリアおよび要求送信」方式と呼ばれる。この方式の制限に基づけば（以下で説明）、例3は優先的方式である。後続のセッションで使用するキャリアはメッセージトランザクションのオクテットによりネゴシエーションを行う。

初期状態では、すべての該当するキャリアはCL/CLRメッセージを送信する。送信キャリアのリストを表23と表24に示す。後続メッセージにどのキャリアを使用するかを判定（ネゴシエーション）するために使用するCL/CLRメッセージ中のパラメータを表34と表35に示す。送信キャリア数は、同じトランザクション中のMR、MS、ACK、NAKメッセージなど同じトランザク



ションでは縮小することができる。送信キャリア数は後続のセッションおよびMSまたはMRメッセージで始まるトランザクションで縮小することもできる。MSメッセージの内容と状態のMSの場合と同様、xTU-Xは利用可能なキャリア情報を保存するためのメモリを使用する。

干渉体またはブリッジタップなどのチャネル障害が後で発生した場合、起動xTU-Xからの起動タイムアウトによって、可能なすべてのトーンは起動xTU-Xから使用することができる。

xTU-RおよびxTU-Cは初期状態において、共通のキャリアが存在するかどうかを判断するためにできるだけ多くのキャリアを送信することが望まれる。xTU-RとxTU-Cのペアは上記のあらかじめ決められた手順でネゴシエーションを行い後続のメッセージおよび後続の起動のための縮小したキャリア数の送信を指定する。

xTU-Xがトランザクションの途中でキャリア数を縮小するよう指示された場合、xTU-Xはフラグの送信時のみキャリア数を縮小する。フラグの送信が完了するとxTU-Xは2オクテット期間冗長キャリアで非変調キャリアを送信した後、冗長キャリアによる送信を停止する。

xTU-RとxTU-Cが上記の手順で縮小した起動キャリアを用いるためネゴシエーションを行った場合、その縮小キャリアセットはその後の起動に使用されるものとする。時間T1内に予期した応答が得られない場合、キャリア数を

縮小するため他のxTU-Xからの以前の指示は無視され、起動方式が再開する。

セントラルオフィス(xTU-C)システム2またはリモート(xTU-R)システム4は変調チャネルを開始することができる。リモートシステム4のネゴシエーションデータ送信部50はセントラルシステム2のネゴシエーションデータ受信部52に上りネゴシエーションデータを送信する。セントラルシステム2のネゴシエーションデータ送信部54はリモートシステム4のネゴシエーションデータ受信部56に下りネゴシエーションデータを送信する。ネゴシエーション変調チャネルの確立後、リモート局はトランザクションメッセージに関して常に

「開始モデム」と見なされる。同様、セントラルオフィス端末はこれ以降「応答局」と呼ばれる。

次にxTU-Rによる起動について説明し、続いてxTU-Cによる起動について論じる。

開始側のxTU-Rは、ネゴシエーションデータ送信部50を通じて上りグループのファミリーのいずれかまたはその両方から選択した非変調キャリアを送信する。ネゴシエーションデータ受信部52が、あらかじめ設定された期間(優先的实施形態では少なくとも200ms)、xTU-Rからキャリアを受信すると、応答側のxTU-Cは下りグループの一つのファミリーのみから選択した非変調キャリアをネゴシエーションデータ送信部54を経て送信する。ネゴシエーションデータ受信部56によりあらかじめ設定された期間(少なくとも200ms)、xTU-Cからキャリアを受信後、xTU-RはDPSKはネゴシエーションデータ送信部50を用いてキャリアのファミリーの一つのみ変調し、あらかじめ定められたフラグ(例えば7E16)をデータとして送信する。両方のファミリーから選択したキャリアでxTU-Rが起動した場合、xTU-Rは選択したファミリーからのキャリアの変調を開始する前に他のファミリーからのキャリアの送信を停止する。xTU-Rからネゴシエーションデータ受信部52を通じてフラグを受信後、xTU-CはDPSKは(ネゴシエーションデータ送信部54を用いて)キャリアのファミリーの1つのみ変調しフラグ(例えば7E16)をデータとして送信する。

キャリア(存在する場合)の共通セットの発見を容易にするために、送信でき

ないファミリーのキャリアをxTU-Cが受信する場合、xTU-Cはそれにもかかわらず送信可能なファミリーからのキャリアを送信することによって応答する。これにより、xTU-RはxTU-Cの存在を検出し、可能であれば異なるキャリアファミリーで起動手順を実行しようとする。

開示した実施形態において、xTU-CとxTU-Rはキャリアの送信の前に既存のサービスがないか回線をモニターし、それぞれネゴシエーションデータ受信部52および56を用いて既存のサービスに対する干渉を回避する。

x T U - C は下りキャリアのいずれか、あるいはすべてのキャリアで同一データを同一のタイミングで送信する。

起動側 x T U - C は、ネゴシエーションデータ送信部 5 4 を用いて下りグループのファミリーのいずれかまたは両方から選択した非変調モジュールを送信する。x T U - C から（優先的实施形態において）少なくとも 2 0 0 m s の間、ネゴシエーションデータ受信部 5 6 を用いてキャリアを受信した後、応答側 x T U - R は上りグループの一つのファミリーからのみ選択した非変調キャリアをネゴシエーションデータ送信部 5 0 を用いて送信する。x T U - R のネゴシエーションデータ受信部 5 2 により少なくとも 2 0 0 m s の間キャリアを受信した後、x T U - C はネゴシエーションデータ送信部 5 4 を用いてキャリアのファミリーの 1 つのみに対して D P S K 変調を開始し、“1”（例えば F F<sub>16</sub>）をデータとして送信する。x T U - C が両方のファミリーから選択したキャリアで起動した場合、x T U - C は、選択したファミリーからのキャリアの変調を開始する前に他のファミリーからのキャリアの送信を停止する。x T U - C から“1”を受信後、x T U - R D P S K はキャリアの 1 つのファミリーのみ変調し、フラグ（7 E<sub>16</sub>）をデータとして送信する。x T U - R からフラグを受信後、x T U - C D P S K はキャリアの 1 つのファミリーのみ変調し、フラグ（7 E<sub>16</sub>）をデータとして送信する。

キャリア（存在する場合）の共通セットの発見を容易にするために、送信できないファミリーのキャリアを x T U - R が受信する場合、x T U - R はそれにもかかわらず送信可能なファミリーからのキャリアを送信することによって応答する。これにより、x T U - C は x T U - R の存在を検出し、可能であれば異なる

キャリアファミリーで起動手順を実行しようとする。

本発明によれば、x T U - C と x T U - R は（それぞれネゴシエーションデータ受信部 5 2 および 5 6 を用いて）既存のサービスに対する干渉を回避するためにキャリアの送信の前に既存のサービスがないか通信回線をモニターする。

x T U - C は下りキャリアのいずれか、あるいはすべてのキャリアで同一のタイミングで同一データを送信する。x T U - R は上りキャリアのいずれか、ある

いはすべてのキャリアで同一のタイミングで同一データを送信する。

本発明において、エラー回復メカニズムは、例えば1秒の期間を超えない“1”(FF16)またはフラグ(7E16)の非変調キャリアの送信を含む(が、これには限定されない)。xTU-xは起動手順を再開するか、あるいはオプションにより代替の起動手順を開始することができる。

通信リンクの一つの通信装置しか本発明の優先的起動方法を実施しない場合は、高速通信は可能でない場合がある。以下に、従来のDSLシステムまたは音声帯域通信システムなどを含む(が、これには限定されないものとする)従来通信システムで代替する(あるいは退避する)メカニズムについて説明する。まず、xDSLシステムによる代替方法について説明し、続いて音声帯域代替手順について説明する。

#### 1. 従来xDSL変調による代替方法

従来のxDSLシステム(その例については表3に示す)の中には、本発明を満たさないものもある。本発明は従来のxDSL起動方法に退避する手順を含む。本発明は未知のトランシーバPSDを具備する未知の機器が存在する状況で複数のxDSL変調を起動するための強力なメカニズムとなるよう意図している。地域標準(すなわち従来の装置)の起動は、2つの異なる方法、暗黙的方法(例えばエスケープによる起動)または明示的方法(例えば非標準の設備または標準情報による起動)により処理することができる。いずれの方法も複数の起動方法をカバーするために使用する。

エスケープ方法による起動によって、本発明のネゴシエーション変調の開始が先立つ装置の起動が容易になる。これによって、例えば所定の通信標準(PSDと異なる)のAnnex a、BまたはC、および、T1.413のような(が

これには限定されないものとする)従来xDSLシステムを満たす装置の起動が可能になる。本発明はxTU-Cのデータ受信部52、またはxTU-Rのデータ受信部56を用いていくつかの異なる周波数をモニターする。このように、地域標準(例えばT1.413)もサポートする装置は、同時に(あるいはほとん

と同時に) 地域標準の起動信号をモニターし、同時に本発明の起動信号をモニターする。ANSI T1.413プロトコルとの相互作用の手順を表8に示す。

表8. T1.413装置によるエスケープ起動

装置:	機能	アルゴリズム
ATU-C	T1.413	R-ACT-REQを待つ 本発明の起動信号を無視する。 R-ACT-REQの受信時 T1.413を開始する。
ATU-C 本発明	T1.413 および	R-ACT-REQ、または本発明の開始トーンを待つ。 適宜開始する。
ATU-R	T1.413	R-ACT-REQを送信し C-TONE または C-ACT を待つ。 ATU-Cからの本発明の起動信号のいずれも無視する。
ATU-R 本発明	T1.413 および	本発明の起動信号を送信する。 本発明の起動信号に応答がない場合、R-ACT-REQを送信する。

標準非標準設備または標準情報を用いた起動により、従来通信システムをメッセージ中に示すことによってハンドシエイク変調の起動後における装置の相互作用が可能になる。メッセージは非標準情報(NS)フィールドまたは標準情報(S)フィールドのいずれかを使用することができる。

本発明は異なる変調を示す非標準のメッセージの送受信を可能にする。地域標準は非標準の設備によって明示的にネゴシエーションを行うことができる。

本発明は異なる変調を示す標準情報メッセージの送受信も可能にする。地域標準は標準情報フィールドにおけるコードポイントによって明示的にネゴシエーションを行うことができる。

RADSLのような(が、これには限定されないものとする)他のDSL通信システムは、本発明の趣旨と範囲から離脱することなくT1.413について上述した明示的、暗黙的方法を用いてネゴシエーションを行うことができると解される。

## 2. 音声帯域変調への退避方法

音声帯域変調による退避方法は、xDSL変調について上述した退避方法に類

似している。すなわち、明示的、暗黙的いずれの方法も存在する。

音声帯域変調の初期信号はITU-T勧告V.8、およびITU-T勧告V.8bisで規定されている。明示的方法において、V.8またはV.8bisコードポイントがMSメッセージで選択され、ACK(1)メッセージで通知され、本発明が実行(完了)してから、V.8またはV.8bis手順が開始する。

x T U - R は V . 8 発呼側のロールを引き受け、x T U - C は V . 8 着呼側のロールを引き受ける。

暗黙的方法においては、x T U - X がネゴシエーショントーンを送信することによってハンドシェイクセッションを開始し、しかも通信チャネル 5 の他端の x T U - X からの応答を受け取らない場合、開始側の x T U - X は他端の x T U - X が高速通信をサポートしていないと見なし、V . 8 や V . 8 b i s などの音声帯域手順を用いた通信の開始に切換え得る。

また、本発明は、通信リンクの一方の通信装置がデータ送信を必要とするとき、長時間の、または複雑な起動トランザクションを実行するという先行技術の問題にも対処する。

一般に、x T U - C は通常、常に ON であるか、x T U - R が ON になる前に ON に切換えられている。x T U - R は常に ON のままにできるが、x T U - R が OFF になるか、A sleep モード（電力消費を最小にするために x T U - R をスタンバイモードにするモード）する期間があることが好ましい。x T U - R がスリープモードのとき、セントラル側はデータ送信が発生する前に x T U - R を「ウェイクアップ」する必要がある。これを実現するための 4 つの基本トランザクションを表 9 に示す。

表 9 . 4 つの基本トランザクションの必要性

名称	説明	特性
Remote First Time	・ 専用回線の最初の初期化 ・ 移動体ユニットによる一般的初期化	・ ATU-R が変調を開始 ・ フル機能交換機
Remote Reestablish	・ 以前のネゴシエーションによる動作モードの再確立	・ ATU-R が変調を開始 ・ 最低の交換による以前のモードの再確認
Central Push (First Time)	・ ネットワークが「プッシュ」サービスを提供するよう、ネットワーク側は ATU-R が起動することを望む。	・ ATU-C が変調を開始 ・ フル機能交換機
Central Push Reestablish	・ プッシュアプリケーションは再確立	・ ATU-C が変調を開始
	を望む。	・ 一般に以前のフル機能交換後発生 ・ 最低の交換

x T U - R は、常にトランザクションの最初のメッセージを送り、また x T U - R が変調を初期化するとき最初のメッセージはできるだけ意味を持たなければならないので、本発明は表 10 に示す優先的初期化プロトコルを使用する。代わりに、表 11 に示す初期化プロトコル方式を使用することができる。ただし、こ

これらのトランザクションに対する変更は、本発明の趣旨と範囲から離脱しない範囲で可能であると解される。

表 10. トランザクションの優先的方式 # 1

トランザクションシーケンス					
#	名称	XTU-R→	XTU-C→	XTU-R→	XTU-C→
Z	First Time	CLR	CL	MS	ACK/NAK
Y	Reestablish	MS	ACK/NAK		
W	Central Push First Time	RC	CLR	CL	MS
X	Central Push Reestablish	RC	MS	ACK/NAK	

ここで、

CL	機能リストを送信 このメッセージは送信局のとりうる動作モードのリストを伝達する。
CLR	機能リストを送信し、他の装置にも機能リストを送信するよう要求する。 このメッセージは送信局のとりうる動作モードのリストを伝達しリモート局による機能リストの送信も要求する。
MS	Mode Select — 目的のモードを指定する。 このメッセージは、リモート局の特定の動作モードの開始を要求する。
ACK	選択したモードを受け付ける。 ・ ACK(1): このメッセージは MS メッセージの受信を受け付け、トランザクションを終了する。また、CL-MS メッセージの組み合わせの一部の受信を受け付け、メッセージの組み合わせの残りの送信を要求するために使用することもできる。 ・ ACK(2): このメッセージは CL、CLR または MS メッセージの受信を受け付け、リモート局が追加情報が利用できることを示した場合に限り、リモート局による追加情報の送信を要求する。
NAK	選択したモードを受け付けない。 このメッセージは、受信側が受信メッセージの解釈をできないか、送信側が要求したモードを呼び出すことができないことを示す。4つの NAK メッセージが定義されている。 ・ NAK(1) (別名: NAK-EP) は、受信メッセージがエラーフレームであるため受信メッセージを解釈できないことを示す。 ・ NAK(2) (別名: NAK-NR) は、送信側が要求したモードを受信側が一時的に呼び出すことができないことを示す。 ・ NAK(3) (別名: NAK-NS) は、送信側が要求したモードを受信側がサポートしていないか、無効にしたことを示す。 ・ NAK(4) (別名: NAK-NU) は、受信側が受信メッセージを解釈できないことを示す。
RC	(別名: REQ) トランザクションのコントロールを XTU-C に戻す。 このメッセージは XTU-C にコントロールを行うよう指示する。
MR	このメッセージはリモート局によるモードセレクトメッセージの送信を要求する。

トランザクションに関連した名称やシナリオがあるが、名称は本質的に情報

を伝達する目的を持つにすぎないと単に考えるべきである。

トランザクションではすべてのメッセージが要求される。

RCメッセージは1ビットの情報しか含まない。ビットを“1”にセットすることは、XTU-Cはプッシュ要求により「ビククリ」させられたか、混乱状態であることを意味している。この状況において、XTU-CはトランザクションWの代わりにトランザクションXを使用することが推奨される(が必須ではない)

MSは常に所望のモードを含む。

xTU-RがトランザクションXでNAKを出し、しかも試みを続けたい場合、NAK ( ) を送信した後トランザクションZを送信するものとする。

一方、xTU-CがNAKを出す場合、xTU-RはRCを送りトランザクションXかWを開始しなければならない。

xTU-Cが変調を開始した状況において次のことが注目される。

1. xTU-Cに優勢になることに対してxTU-Rを準備した場合、トランザクションXまたはWを使用すべきである。ATU-Cが変調を開始するとき、これは典型的なケースである。
2. ただし、xTU-Rが等しいコントロールを行える場合、トランザクションZを使用すべきである。
3. トランザクションYは使用できるが、xTU-Rの一部にとっては非常に無遠慮である。
4. xTU-Cによる変調の開始は、電力管理システムと共同して使用することもできる。

表11. トランザクションの優先的方式#2

トランザクション番号	xTU-R	xTU-C	XTU-R
a (Yと同じ)	MS→	ACK/NAK	
B (Xと同じ)	MR→	MS→	ACK/NAK
c (zおよびwの変更)	CRL→	CL→	ACK/NAK

可能なすべてのトランザクションを以下に示す。

メッセージCLおよびCLRの使用を伴うトランザクションは、2つの局の間の能力の転送または交換を可能にする。メッセージMSの使用を伴うトランザクシ

ョンにより、いずれか一方の局は特定のモードを要求することができ、他方の局は要求モードへの遷移を受け付けるか拒否することができる。トランザクションaまたはBは、共通能力をまず確立することなしに、動作モードを選択するために使用される。トランザクションCは各局の能力についての情報を交換するために使用される。トランザクションBは、応答側がトランザクションの結果をコントロールできるようにすることを目的としている。



図4および図5は、第2トランザクションの実施形態の場合の状態遷移図である。この状態遷移図は状態情報（例えば状態の名称と現在の送信メッセージ）と遷移情報（例えば状態変化の原因となった受信メッセージ）を示す。図4および図5において、アスタリスク（\*）のついたメッセージ名称は完全なメッセージの受信時、あるいはメッセージの1つまたは複数のセグメントの受信時、状態遷移が起ることを示す。

識別フィールドでバイナリ“1”にセットされた「追加情報利用可能パラメータ(Additional information available parameter)」と共にメッセージが受信される場合、受信側はACK(2)メッセージを送り、情報をさらに送信するように要求しても良い。送信側は、ACK(2)メッセージを受信すると情報をさらに送信する。選択したモードと関連した信号の送信はACK(1)の送信の直後に開始する。

ある局が呼び出すことができないモードを要求するMSメッセージを受信した場合、NAKを送ることによってこれに応答する。いずれの状態でも無効なフレームを受信すると、受信側はNAK(1)を送信し、直ちに初期状態に戻る。一方のxTUXがメッセージを送信したが他方のxTUXからフラグまたは有効なメッセージデータを受信していない場合、(上記の)エラー回復手順が適用される。xTUXがメッセージを送信し、かつフラグの受信を行っている場合、同じメッセージを再送信する前にあらかじめ設定された期間、例えば1秒間待つ。他のxTUXから有効なメッセージを受信せずにxTUXが同じメッセージを特定の回数(例えば3回)送信した場合、送信側xTUXはハングアップメッセージを送りキャリアの送信を停止する。望むならばxTUXは、再起動を行うか別の起動手順を開始しても良い。

いずれの情報フィールドも最大オクテット数は64である。情報がこの制限を越える場合、情報の残りの部分はその後のメッセージに含み得る。情報がさらに存在することを示すため、追加情報利用可能パラメータは送信メッセージの識別フィールドでバイナリ“1”にセットされる。ただし、メッセージの受信時にリモート局が追加情報を要求するACK(2)メッセージを送る場合に限りこの情

報は送信される。

情報フィールドに非標準の情報が存在する場合、標準情報および非標準の情報はそれぞれ別のメッセージで伝達される。CLメッセージで伝達される情報が一つのメッセージで伝達することが不可能で、かつ追加情報利用可能パラメータがバイナリ“1”にセットされる場合、追加情報の送信如何に関わらず、送信側が上記のCL-MSを組み合わせたメッセージの送信を完了するために受信側から応答求められる。この場合、さらに情報の要求がない場合、ACK(1)が送られるものとする。

また、本発明は、ネゴシエーション手順の実行時に機器の能力(例えばチャネル情報、サービスパラメータ、規制情報など)の他に、いかなる情報の送信が望ましいかという問題も扱っている。この点において、本発明はV.8bisおよびV.8と比較して、いくつかの異なる、追加のタイプの情報が含まれている。このタイプの情報は「アプリケーショングループ」の代わりのサービス要件(service requirement)に重点を置いている。このタイプの情報は単にパラメータ交換の種類と方法の例にすぎず、したがって本発明の精神と範囲から離脱することなく修正(変形)できることが注目される。

本発明の好ましい実施形態は、表12に示すような一般的組織構造を有する。変調非依存情報(modulation independent information)は「識別」フィールドに示され、変調依存情報(modulation dependent information)は「標準情報」フィールドに示される。一般に、サービスパラメータおよびチャネル能力情報は種々のxDSL変調から独立している。第一の例のメッセージの全体的構成を表13に示し、一方、第二の例を表14示す。

表12. 情報組織構造

<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 識別 (サービスパラメータ/チャネル機能) NPar(1) (サブパラメータなし)</li> <li>・ 識別 (サービスパラメータ/チャネル機能) SPar(1) (サブパラメータ)</li> <li>・ メッセージタイプおよびバージョン</li> <li>・ T.35 コードによるベンダ識別</li> <li>・ 帯域の量/種類</li> <li>・ 所望のデータチャネル数</li> <li>・ 既知のスプリット情報</li> <li>・ スペクトルの利用可能な周波数 - FDM の一般化および重複スペクトル</li> <li>・ キャリアファミリー、グループ、および送信中のトーン番号</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>・ 標準情報 (変調/プロトコル) NPar(1)</li> <li>・ 標準情報 (変調/プロトコル) SPar(1)</li> <li>・ xDSL のタイプなど</li> <li>・ 地域的考慮事項 (すなわち勧告の特定の Annex の使用)</li> <li>・ プロトコル情報エラー訂正、データ圧縮など</li> </ul>
・ 標準非標準情報

表 1 3. メッセージの全体構成 (実施の形態 # 1)

メッセージ	識別	標準情報			標準非標準情報
	メッセージタイプ & バージョン (1 オクテット)	個別コード、プロバイダ長、プロバイダコード (1+1+L オクテット)	サービス & チャネルパラメータ (? オクテット)	変調 & 利用可能プロトコル (? オクテット)	(3+M+L オクテット)
RC	Y	Y	-	-	-
CLR	Y	Y	Y	Y	必要に応じ
CL	Y	Y	Y	Y	必要に応じ
MS	Y	Y	Y	Y	必要に応じ
ACK	Y	Y	-	-	-
NACK	Y	Y	*	*	-

注: \*NACKには反対のパラメータのビットを設定することによってNACKの理由を含める。

表 1 4. メッセージの全体構成 (実施の形態 # 2)

メッセージ	識別	標準情報			標準非標準情報
	メッセージタイプ & 改訂バージョン (2 オクテット)	ベンダ ID (8 オクテット)	サービス & チャネルパラメータ	変調 & 利用可能プロトコル	(オクテット)
MR	X	-	-	-	-
CLR	X	X	X	X	必要に応じ
CL	X	X	X	X	必要に応じ
MS	X	-	X	X	必要に応じ
ACK	X	-	-	-	-
NACK	X	-	-	-	-
REQ	X	-	-	-	-

以下に、カテゴリごとの構成詳細を示す。

所定の xDSL 変調に固有のパラメータは、必ず該当する変調カテゴリに入っていないなければならない。それらの変調パラメータの中には他よりも一般的なパラメータが存在し、NPar s / SPar s ツリーでは高い位置にある場合がある。

T1. 413でネゴシエーションを行ったパラメータは、本発明でもネゴシエーションを行っている(ただし、T. 35コードを使用するベンダIDを除く)。ただし、関連パラメータが本発明によるネゴシエーションを必要とするケースがいくつか存在する。

- ・ G. 992. 1のパラメータのオプションがT1. 413と異なる場合
- ・ パラメータを単に表示するだけでなく、ネゴシエーションを必要とする場合、あるいは

- ・ パラメータのクラスに関する一般的優先事項を表示する必要がある場合

パラメータが非常に一般的である場合、識別フィールドのサービスパラメータオクテットでネゴシエーションを行う必要がある。パラメータが変調にかなり密接に関連している場合、変調標準情報オクテットの第2レベルでネゴシエーションを行う必要がある。これらの変調パラメータが種々の変調の間でかなり類似していても、変調ごとに別々にコーディングされる。また、例えば、VDSLなどのxDSL変調も非常に異なるパラメータを持っており、すべてのxDSL要件と機能を満足することを試みる一つの大きなパラメータリストを持つことを非常に困難になる。その結果、V. 8bisに冗長性が存在しているのとまったく同様に、変調パラメータにも冗長性が存在する。さらに、種々のアプリケーションにおける多くのパラメータは同一である。

製造、供給、ネゴシエーションオプションの3つのタイプのパラメータ/オプションが存在する。

#### 1. 製造オプション

製造オプションはメーカーが製品設計において含めるか選択する仕様のオプション部分として定義される。製造オプションの一例は、FDM VS. ECを使用することである。種々の装置間に共通点がなければ通信は不可能であるので、製造オプションは起動時に開示および認識されなければならない。

#### 2. 供給オプション

供給オプションは、ある意味において事前に決められるオプション能力として定義される。供給オプションの一例としては、COまたはCPのいずれかによって習得されることが必要なCOにおけるループタイミングがある。CO能力は通

常、ネゴシエーションの前に事前の決定によって決められる。このオプションは製造オプションまたはネゴシエーションオプションに含めることができることが注目される。その結果、わずかなオプションのみがこのカテゴリに入る。

### 3. ネゴシエーションオプション

ネゴシエーションオプションは、(必携の) オプションのリストからアイテムを選択しなければならないオプションとして定義される。ネゴシエーションオプションの一例としてデータ送信速度がある。ネゴシエーションオプションにおいて、送信速度はピアツーピアで行われる。

本発明の情報コーディングフォーマットを表15-45を参照して説明する。表15-18に関する記述は背景情報として提供するものである。表20-45は本発明の特徴を説明するものである。

メッセージに使用する基本的フォーマット規則を図6に示す。ビットはオクテットにグループ化される。各オクテットのビットを横列に示し、1から8までの番号を付ける。オクテットは縦列に示し、1からNまでの番号を付ける。オクテットは昇順で送信される。オクテットのうち、ビット1は最初に送信されるビットである。

一つのオクテット内部にあるフィールドにおいて、フィールドの最下位番号のビットは最下位ビット ( $2^0$ ) を表わす。フィールドが複数のオクテットにわたる場合、フィールドを含む最上位番号のオクテットのフィールドの最下位番号のビットは最下位ビット ( $2^0$ ) を表わす。各オクテット内のビット値の次数はビット番号が増加するに従って増加する。オクテットからオクテットへのビット値の次数は、オクテット番号が減少するほど増加する。図7に2つのオクテットにまたがるフィールドを示す。

この規約の例外は2つのオクテットにまたがるフレームチェックシーケンス (FCS) フィールドである。この場合、オクテット内部のビット値の次数は反転する。すなわち、第一オクテットのビット1がMSBとなり、第2オクテットのビット8がLSBとなる(図8を参照)。

本発明のメッセージは図9に示すフレーム構造を使用する。ISO/IEC 3309に定義されているように、メッセージは標準HDL Cフラグオクテット(

0

1111110<sub>2</sub>)で始まり終わる。フレームチェックシーケンス(FCS)フィールドはISO/IEC3309で定義されている。オクテットスタフィング方法を使用したトランスバレンシはISO/IEC3309で定義されている。

メッセージ情報フィールドは3つの構成要素、識別フィールド(I)、それに続く標準情報フィールド(S)、およびオプションの非標準情報フィールド(NS)から構成される。メッセージ情報フィールドの一般的構造を図10に示す。

識別情報(I)および標準情報(S)フィールドのいずれにおいても、伝達される情報のほとんどは、2つの局に関連した特定のモード、特徴、または機能に関するパラメータからなる。一貫した法則に従ってこれらのパラメータをコード化し、本発明の現在および将来の実施により情報フィールドを正しく解析できるような方法でパラメータリストの将来の拡張を可能にする目的で、パラメータは拡張可能なツリー構造でリンクされている。ツリー内のパラメータを送信する順序、およびツリーを受信側で再構築できるようにする区切りビットの使用について以下に示す法則に従って説明する。

パラメータ(Pars)は、(1)関連するサブパラメータをまったく持たないパラメータを意味するNPars B、(2)関連するサブパラメータを持つパラメータを意味するSPars Bに分類される。このツリーの一般的構造を図11に示す。ツリーの最高レベルであるレベル1において、各SParはそれに関連したツリーのレベル2に一続きのPars(NParsおよびことによるとSPars)を有する。同様に、このツリーのレベル2において、各SParはそれに関連したツリーのレベル3に一続きのNParsを有する。

パラメータは二進コード化され、連続的に送信される。同じタイプのパラメータ(すなわち、レベル、分類、連関)は整数のオクテットから構成されるデータブロックとして連続的に送信される。NParsとSParsの送信順序を図12に指定する。 $\{Par(2)_n\}$ は、n番目のレベル1SParに関連したレベル2パラメータセットを示し、NPars(2)<sub>n</sub>パラメータおよびSPars(2)<sub>n</sub>パラメータから構成される。 $\{NPars(3)_{n,m}\}$ は、m番目のレベル2

SParに関連したレベル3NPar sセットを示し、m番目のレベル2SPa  
rはn番目のレベル1SPa rと関連している。パラメータの送信はNPar (1)

の第一オクテットで開始しPar (2)<sub>N</sub>の最後のオクテットで終了する。

区切りビットの使用について図12に示す。情報ブロックの各オクテット内部で少なくとも1ビットを区切りビットとして定義する。これはブロックの最後のオクテットを定義するために使用する。このビット位置のバイナリ“0”は、ブロックに少なくとも一つの追加オクテットがあることを示す。このビット位置のバイナリ“1”はブロックの最後のオクテットを示す。

ビット8は{NPar(1)}ブロック、{SPa r(1)}ブロック、およびPar (2)ブロックの各ブロックを区切るために使用する。有効な(例えばバイナリ“1”にセットした){SPa r(1)}ブロックの機能の各機能について1個ずつ、“N”Par (2)ブロックが存在する。

ビット7は各{NPar(2)}ブロック、各{SPa r(2)}ブロック、および関連する{NPar(3)}ブロックの各ブロックを区切るために使用する。図12は、有効な(例えばバイナリ“1”にセットした){SPa r(2)<sub>n</sub>}ブロックの機能の各機能について1個ずつ、“M”NPar (3)ブロックが存在することを示している。“M”はPar (2)ブロックのブロックごとに異なり得る。

Par (2)ブロックはNPar (2)とSPa r (2)オクテットの両方かNPar (2)オクテットのみかのいずれかを含み得る。Par (2)ブロックがNPar (2)オクテットのみを含むことを示すために、ビット7とビット8はいずれも最後のNPar (2)オクテットではバイナリ“1”にセットされる。ツリーのレベル1におけるビット1～ビット7、およびツリーのレベル2におけるビット1～ビット6はパラメータをコード化するために使用することができる。将来の改訂(開発)との互換性を持たせるために、受信側はすべての情報ブロックを解析し、解釈不能な情報は無視するものとする。

第一の実施の形態において、識別フィールドは、4ビットのメッセージタイプ

フィールド(表15を参照)、それに続く4ビットの改訂番号フィールド(表17を参照)、およびビットコード化パラメータフィールドの3つの構成要素からなる。

第二の実施の形態において、識別フィールドは、8ビットのメッセージタイプ

フィールド(表16を参照)とそれに続く8ビットの改訂番号フィールド(表18)、およびビットコード化パラメータフィールドの3つの構成部分で構成されている。この一般的構造を図13に示す。

メッセージタイプフィールドは、フレームのメッセージタイプを識別する。改訂番号フィールドは、機器が準拠している本発明の改訂番号を識別する。識別フィールドは、(1)非変調固有情報、(2)チャネル機能情報、(3)データ速度情報、(4)データフロー特性、および(5)スプリッタ情報などの情報を含むが、これには限定されないものとする。識別フィールドはNP ar(1)、SP ar(1)、NP ar(2)のいくつかのオクテットから構成される。NP ar(1)およびSP ar(1)オクテットは常に送信される。NP ar(2)オクテットはSP ar(1)の該当ビットが“1”の場合のみ送信される。オクテットは表19に示す順序で送信される。

例えば国別コード、プロバイダ長、およびプロバイダコードフィールドのベンダ情報はITU-T勧告T. 35のフォーマットに従い、図15に示す非標準フィールドで使用するのと同じである。

表15. 実施形態#1のメッセージタイプフィールドフォーマット

メッセージタイプ	ビット番号			
	4	3	2	1
MS	0	0	0	1
CL	0	0	1	0
CLR	0	0	1	1
ACK(1)	0	1	0	0
ACK(2)	0	1	0	1
ITU-T用に予約	0	1	1	0
ITU-T用に予約	0	1	1	1
NAK(1)	1	0	1	0
NAK(2)	1	0	0	1
NAK(3)	1	0	1	0
NAK(4)	1	0	1	1
RC	1	1	0	0
ハングアップ	1	1	0	1
ITU-T用に予約	1	1	1	0
ITU-T用に予約	1	1	1	1



表16. 実施形態#2のメッセージタイプフィールドフォーマット

メッセージタイプ	ビット番号							
	8	7	6	5	4	3	2	1
MS	0	0	0	0	0	0	0	0
MR	0	0	0	0	0	0	0	1
CL	0	0	0	0	0	0	1	0

CLR	0	0	0	0	0	0	1	1
ACK(1)	0	0	0	1	0	0	0	0
ACK(2)	0	0	0	1	0	0	0	1
NAK-EF	0	0	1	0	0	0	0	0
NAK-NR	0	0	1	0	0	0	0	1
NAK-NS	0	0	1	0	0	0	1	0
NAK-NU	0	0	1	0	0	0	1	1
REQ-MS	0	0	1	1	0	1	0	0
REQ-MR	0	0	1	1	0	1	0	1
REQ-CLR	0	0	1	1	0	1	1	1

表17. 実施形態#1の改訂番号フィールドフォーマット

改訂番号	ビット番号			
	8	7	6	5
改訂1	0	0	0	1

表18. 実施形態#2の改訂番号フィールドフォーマット

改訂番号	ビット番号							
	8	7	6	5	4	3	2	1
改訂1	0	0	0	0	0	0	0	1

表19. 識別フィールド — オクテット順序

名称	N/S タイプ	表 #
メッセージタイプフォーマット	-	表 15/表 16
バージョンタイプフィールド	-	表 17/表 18
国別コード	-	
プロバイダ名	-	
プロバイダコード (L オクテット)	-	
識別フィールド - {NPar(1)}コーディング	NPar(1)	表 20
識別フィールド (機能情報) - {SPar(1)}コーディング - オクテット 1	SPar(1)	表 21
識別フィールド (サービス要求) - {SPar(1)}コーディング - オクテット 2	SPar(1)	表 22
識別フィールド B (CI) 現在送信キャリア {NPar(2)}コーディング - オクテット 1	NPar(2)	表 23
識別フィールド B (CI) 現在送信キャリア {NPar(2)}コーディング - オクテット 2	NPar(2)	表 24
識別フィールド B (CI) スペクトル第一使用可能周波数 {NPar(2)}コーディング	NPar(2)	表 25
識別フィールド B (CI) スペクトル最大周波数 - 上り {NPar(2)}コーディング	NPar(2)	表 26
識別フィールド B (CI) スペクトル最大周波数 - 下り {NPar(2)}コーディング	NPar(2)	表 27
識別フィールド B (CI) スプリット情報 - {NPar(2)}コーディング - オクテット 1	NPar(2)	表 28
識別フィールド B (CI) スプリット情報 - {NPar(2)}コーディング - オクテット 2	NPar(2)	表 29
識別フィールド B (SR) データ速度量 (平均) {NPar(2)}コーディング - オクテット 1	DS NPar(2)	表 30
識別フィールド B (SR) データ速度量 (最大) {NPar(2)}コーディング - オクテット 2	DS NPar(2)	表 31
識別フィールド B (SR) データ速度量 (最小) {NPar(2)}コーディング - オクテット 3	DS NPar(2)	表 32
識別フィールド B (SR) データ速度量 (平均) {NPar(2)}コーディング - オクテット 1	US NPar(2)	表 30
識別フィールド B (SR) データ速度量 (最大) {NPar(2)}コーディング - オクテット 2	US NPar(2)	表 31
識別フィールド B (SR) データ速度量 (最小) {NPar(2)}コーディング - オクテット 3	US NPar(2)	表 32

識別フィールド B (SR) データ速度タイプ {NPar(2)}コーディング	DS	NPar(2)	表 33
識別フィールド B (SR) データ速度タイプ {NPar(2)}コーディング	US	NPar(2)	表 33
識別フィールド B (SR) データ速度タイプ {NPar(2)}コーディング	US	NPar(2)	表 33
識別フィールド B (SR) キャリア送信要求 {NPar(2)}コーディング - オクテット 1		NPar(2)	表 34
識別フィールド B (SR) キャリア送信要求 {NPar(2)}コーディング - オクテット 2		NPar(2)	表 35
CI = 機能情報 SR = サービス要件 DS = 下り US = 上り			

識別 (I) パラメータフィールドはNPar(1)、SPar(1)、NPar(2)のいくつかのオクテットから構成される。これらのオクテットにおいて、各パラメータにはユニークなビット位置 (またはフィールド) が割当てられる。割当てられたビット位置のバイナリ "1" は、パラメータが有効であることを示す。複数パラメータの有効性は、有効なパラメータに該当する各ビット位置のバイナリ "1" を送信することによって伝達される。フィールドはその表に記載しているようにコード化される。

NPar (1) およびSPar (1) オクテットは常に送信される。NPar (2) オクテットはSPar (1) の該当ビットが“1”の場合に限り送信される。オクテットは表19に示す順序で送信される。レベル1NParを表20に示す。レベル1SParを表21と表22に示す。レベル2NParは表23から表35までに別々に示す。

表20. 識別フィールド - {NPar(1)} コーディング

SPar(1)	8	7	6	5	4	3	2	1
ITU-T 用に予約	x	x	x	x	x	x	x	1
勧告 V.8	x	x	x	x	x	x	1	x
勧告 V.8bis	x	x	x	x	x	1	x	x
追加情報利用可能	x	x	x	x	1	x	x	x
送信 ACX(1)	x	x	x	1	x	x	x	x
ITU-T 用に予約	x	x	1	x	x	x	x	x
標準非標準フィールド	x	1	x	x	x	x	x	x
このオクテットにはパラメータなし	x	0	0	0	0	0	0	0
注：勧告 V.8 および勧告 V.8bis の可用性を識別することによって音声帯域変調手順への退避を可能にすることができる。								

表21. 識別フィールド (機能情報) - {SPar(1)}  
コーディング - オクテット1

SPar(1)	8	7	6	5	4	3	2	1
現在送信中のキャリア	x	x	x	x	x	x	x	1
スペクトル第一使用可能周波数	x	x	x	x	x	x	1	x
スペクトル最大周波数-上り	x	x	x	x	x	1	x	x
スペクトル最大周波数-下り	x	x	x	x	1	x	x	x
スプリット情報 - xTU-R	x	x	x	1	x	x	x	x
ITU-T 用に予約	x	x	1	x	x	x	x	x
標準非標準機能情報	x	1	x	x	x	x	x	x
このオクテットにはパラメータなし	x	0	0	0	0	0	0	0
注：								

表22. 識別フィールド (サービス要求) - {SPar(1)}  
コーディング - オクテット2

SPar(1)	8	7	6	5	4	3	2	1
データ速度量下り	x	x	x	x	x	x	x	1
データ速度量上り	x	x	x	x	x	x	1	x
データ速度タイプ下り	x	x	x	x	x	1	x	x
データ速度タイプ上り	x	x	x	x	1	x	x	x
キャリアの送信要求	x	x	x	1	x	x	x	x
ITU-T 用に予約	x	x	1	x	x	x	x	x
標準非標準サービス要求	x	1	x	x	x	x	x	x
このオクテットにはパラメータなし	x	0	0	0	0	0	0	0

送信キャリアとファミリーを上を示す。

表 2 3. 識別フィールド B (C I) 現在送信中のキャリア {N P a r (2)}  
コーディング - オクテット 1

N P a r (2)	8	7	6	5	4	3	2	1
現在送信中の 4.3125 kHz ファミリ (a)	x	x	x	x	x	x	x	1
現在送信中の 4 kHz ファミリ (B)	x	x	x	x	x	x	1	x
現在送信中のキャリア A <sub>01-x</sub>	x	x	x	x	x	1	x	x
現在送信中のキャリア A <sub>02-x</sub>	x	x	x	x	1	x	x	x
現在送信中のキャリア A <sub>03-x</sub>	x	x	x	1	x	x	x	x
現在送信中のキャリア A <sub>04-x</sub>	x	x	1	x	x	x	x	x
このオクテットにはパラメータなし	x	x	0	0	0	0	0	0

表 2 4. 識別フィールド B (C I) 現在送信中のキャリア {N P a r (2)}  
コーディング - オクテット 2

N P a r (2)	8	7	6	5	4	3	2	1
現在送信中のキャリア A <sub>05-x</sub>	x	x	x	x	x	x	x	1
現在送信中のキャリア A <sub>06-x</sub>	x	x	x	x	x	x	1	x
現在送信中のキャリア A <sub>07-x</sub>	x	x	x	x	x	1	x	x
現在送信中のキャリア A <sub>08-x</sub>	x	x	x	x	1	x	x	x
現在送信中のキャリア B <sub>01-x</sub>	x	x	x	1	x	x	x	x
現在送信中のキャリア B <sub>02-x</sub>	x	x	1	x	x	x	x	x
このオクテットにはパラメータなし	x	x	0	0	0	0	0	0

表 2 5 - 2 7 の使用可能スペクトル周波数は X T U - X の T X / R X 機能 (ト  
ーン 6 8 のみを通じて送信する X T U - C など) を示すのに有益であり、重複し  
たスペクトル動作の可用性に対しての F D M を示すことができる。

表 2 5. 識別フィールド B (C I) スペクトル第一使用可能周波数  
{N P a r (2)} コーディング

N P a r (2)	8	7	6	5	4	3	2	1
ITU-T 用に予約	x	x	1	1	1	1	1	1
端末による指定なし	x	x	0	0	0	0	0	0
スペクトルの第一使用可能周波数 (ビット 6-1x 10 kHz)	x	x	x	x	x	x	x	x

表 2 6. 識別フィールド B (C I) スペクトル最大周波数  
- 上り {N P a r (2)} コーディング

N P a r (2)	8	7	6	5	4	3	2	1
ITU-T 用に予約	x	x	1	1	1	1	1	1
端末による指定なし	x	x	0	0	0	0	0	0
スペクトルの最大周波数 - 上り (ビット 5-1x 1 MHz)	x	x	1	x	x	x	x	x
スペクトルの最大周波数 - 上り (ビット 5-1x 10 kHz)	x	x	0	x	x	x	x	x

表 27. 識別フィールドB (CI) スペクトル最大周波数  
- 下り {NPar(2)} コーディング

NPar(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
ITU-T 用に予約	x	x	1	1	1	1	1	1
端末による指定なし	x	x	0	0	0	0	0	0
スペクトルの最大周波数 - 下り (ビット 5-1x 1 MHz)	x	x	1	x	x	x	x	x
スペクトルの最大周波数 - 下り (ビット 5-1x 10 kHz)	x	x	0	x	x	x	x	x

表 28. 識別フィールドB (CI) スプリット情報  
{NPar(2)} コーディング - オクテット1

NPar(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
LPP は音声	x	x	x	x	x	x	x	1
LPP は USA ISDN	x	x	x	x	x	x	1	x
LPP は欧州 ISDN	x	x	x	x	x	1	x	x
ITU-T 用に予約	x	x	x	x	1	x	x	x
ITU-T 用に予約	x	x	x	1	x	x	x	x
標準非標準 LPP	x	x	1	x	x	x	x	x
このオクテットにパラメータなし	x	x	0	0	0	0	0	0

表 29. 識別フィールドB (CI) スプリット情報  
{NPar(2)} コーディング - オクテット2

NPar(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
HPF は 25 kHz (音声)	x	x	x	x	x	x	x	1
HPF は 90 kHz USA ISDN	x	x	x	x	x	x	1	x
HPF は 150 kHz (欧州 ISDN による ADSL)	x	x	x	x	x	1	x	x
HPF は 300 kHz (VDSL)	x	x	x	x	1	x	x	x
ITU-T 用に予約	x	x	x	1	x	x	x	x
標準非標準 HPF	x	x	1	x	x	x	x	x
このオクテットにパラメータなし	x	x	0	0	0	0	0	0

表 30. 識別フィールドB (SR) データ速度量 (平均)  
{NPar(2)} コーディング - オクテット1

NPar(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
ITU-T 用に予約	x	x	1	1	1	1	1	1
端末による指定なし	x	x	0	0	0	0	0	0
平均帯域幅 (ビット 5-1 x 512 kbps)	x	x	1	x	x	x	x	x
平均帯域幅 (ビット 5-1 x 32 kbps)	x	x	0	x	x	x	x	x

表 31. 識別フィールドB (SR) データ速度量 (最大)  
{NPar(2)} コーディング - オクテット2

NParr(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
ITU-T 用に予約	x	x	1	1	1	1	1	1
端末による指定なし	x	x	0	0	0	0	0	0
最大帯域幅 (ビット 5-1 x 512 kbps)	x	x	1	x	x	x	x	x
最大帯域幅 (ビット 5-1 x 32 kbps)	x	x	0	x	x	x	x	x

表 3 2. 識別フィールド B (SR) データ速度量 (最小)  
{NParr(2)} コーディング - オクテット 3

NParr(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
ITU-T 用に予約	x	x	1	1	1	1	1	1
端末による指定なし	x	x	0	0	0	0	0	0
最小帯域幅 (ビット 5-1 x 512 kbps)	x	x	1	x	x	x	x	x
最小帯域幅 (ビット 5-1 x 32 kbps)	x	x	0	x	x	x	x	x

表 3 3. 識別フィールド B (SR) データ速度量タイプ  
{NParr(2)} コーディング

NParr(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
低レーテンシ	x	x	x	x	x	x	x	1
一定レーテンシ	x	x	x	x	x	x	1	x
バースティ	x	x	x	x	x	1	x	x
など	x	x	x	x	1	x	x	x
	x	x	x	1	x	x	x	x
	x	x	1	x	x	x	x	x
このオクテットにパラメータなし	x	x	0	0	0	0	0	0

x T U - X は他の x T U - X がある数のキャリアのみで送信を行うよう要求しても良い。これにより、上記のように、トランザクションの残りの部分または次の初期化のためのキャリア数を低減することができる。x T U - X は他の x T U - X が実現できるとわかっている要求のみを送るべきであることに留意すべきである。

表 3 4. 識別フィールド B (SR) キャリア送信要求 {NParr(2)}  
コーディング - オクテット 1

NParr(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
4.3125 kHz ファミリー(A)を用いた送信要求	x	x	x	x	x	x	x	1
4 kHz ファミリー(B)を用いた送信要求	x	x	x	x	x	x	1	x
キャリア A <sub>01-x</sub> による送信要求	x	x	x	x	x	1	x	x
キャリア A <sub>02-x</sub> による送信要求	x	x	x	x	1	x	x	x
キャリア A <sub>03-x</sub> による送信要求	x	x	x	1	x	x	x	x
キャリア A <sub>04-x</sub> による送信要求	x	x	1	x	x	x	x	x
このオクテットにはパラメータなし	x	x	0	0	0	0	0	0

表 3 5. 識別フィールドB (SR) キャリア送信要求 {NPar(2)}  
コーディング - オクテット 2

NPar(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
キャリア $A_{05-x}$ による送信要求	X	x	x	x	x	x	x	1
キャリア $A_{06-x}$ による送信要求	X	x	x	x	x	x	1	x
キャリア $A_{07-x}$ による送信要求	X	x	x	x	x	1	x	x
キャリア $A_{08-x}$ による送信要求	X	x	x	x	1	x	x	x
キャリア $B_{01-x}$ による送信要求	X	x	x	1	x	x	x	x
キャリア $B_{02-x}$ による送信要求	X	x	1	x	x	x	x	x
このオクテットにはパラメータなし	X	x	0	0	0	0	0	0

標準情報フィールドはNPar(1) = s、SPar(1) = s、並びにことによるとNPar(2)、SPar(2)、およびSPar(3)のいくつかのオクテットから構成される。NPar(1)およびSPar(1)オクテットはここで指定され、常に送信される。NPar(1)オクテットのコード化を表36に示し、SPar(1)オクテットのコード化を表37と表38に示す。

NPar(2)、SPar(2)、およびSPar(3)オクテットの内容はSPar(1)の該当するビットが“1”の場合のみ送信される。一般に、内容はそれぞれのITU-T勧告に固有の変調およびプロトコルの詳細に関連している。変調コード化の仕様のいくつかの実例を表39-45に示す。

表 3 6. 標準情報フィールド - {NPar(1)}  
コーディング

SPar(1)	8	7	6	5	4	3	2	1
音声帯域 (勧告 V.8 または V.8bis)	X	x	x	x	x	x	x	1
本発明を用いた G.997.1 (クリア EOC) チャネル	X	x	x	x	x	x	1	x
ITU-T 用に予約	X	x	x	x	x	1	x	x
ITU-T 用に予約	X	x	x	x	1	x	x	x
ITU-T 用に予約	X	x	x	1	x	x	x	x
ITU-T 用に予約	X	x	1	x	x	x	x	x
ITU-T 用に予約	X	1	x	x	x	x	x	x
このオクテットにはパラメータなし	X	0	0	0	0	0	0	0

表 3 7. 標準情報フィールド - {SPar(1)}  
コーディング - オクテット 1

SPar(1)	8	7	6	5	4	3	2	1
G.992.1 - Annex A	X	X	X	X	X	X	X	1
G.992.1 - Annex B	X	X	X	X	X	X	1	X
G.992.1 - Annex C	X	X	X	X	X	1	X	X
G.hdsl	X	X	X	X	1	X	X	X
G.992.2	X	X	X	1	X	X	X	X
G.992.2 - (TCM-ISDN 環境)	X	X	1	X	X	X	X	X
非標準機能 (変調)	X	1	X	X	X	X	X	X
このオクテットにはパラメータなし	X	0	0	0	0	0	0	0

表 38. 標準情報フィールド - {SPar(1)}  
コーディング - オクテット 2

SPar(1)	8	7	6	5	4	3	2	1
ANSI HDSL2 / G.hdsl2	X	X	X	X	X	X	X	1
ANSI VDSL a / G.vdsl Annex a	X	X	X	X	X	X	1	X
ANSI VDSL B / G.vdsl Annex B	X	X	X	X	X	1	X	X
ANSI T1.413 Issue 2	X	X	X	X	1	X	X	X
ITU-T 用に予約	X	X	X	1	X	X	X	X
ITU-T 用に予約	X	X	1	X	X	X	X	X
ITU-T 用に予約	X	1	X	X	X	X	X	X
このオクテットにはパラメータなし	X	0	0	0	0	0	0	0

表 39. 変調 BG. 992. 1 Annex a {NPar(2)}  
コーディング - オクテット 1

NPar(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
G.992.1 - Annex a 用のパラメータまたはプロフィールを指定	X	X	X	X	X	X	X	1
	X	X	X	X	X	X	1	X
	X	X	X	X	X	1	X	X
	X	X	X	X	1	X	X	X
STM=0, ATM=1	X	X	X	1	X	X	X	X
NTR	X	X	1	X	X	X	X	X
その他	X	1	X	X	X	X	X	X
このオクテットにはパラメータなし	X	0	0	0	0	0	0	0

表 40. 変調 BG. 992. 1 Annex a {NPar(2)}  
コーディング - オクテット 2

NPar(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
AS1/ATM1 下り	X	X	X	X	X	X	X	1
AS2 下り	X	X	X	X	X	X	1	X
AS3 下り	X	X	X	X	X	1	X	X
LS1 下り	X	X	X	X	1	X	X	X
LS2 下り	X	X	X	1	X	X	X	X
LS1/ATM1 上り	X	X	1	X	X	X	X	X
このオクテットにはパラメータなし	X	X	0	0	0	0	0	0

表 41. 変調 BG. 992. 1 Annex a {NPar(2)}  
コーディング - オクテット 3



NPar(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
LS2 上り	X	X	X	X	X	X	X	1
	X	X	X	X	X	X	1	X
	X	X	X	X	X	1	X	X
	X	X	X	X	1	X	X	X
	X	X	X	1	X	X	X	X
	X	X	1	X	X	X	X	X
このオクテットにはパラメータなし	X	X	0	0	0	0	0	0

表 4.2. 変調 BG. 992.1 Annex B {NPar(2)}  
コーディング - オクテット 1

NPar(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
0=32 以上のトーン/1=33 以下のトーンを許可 - 注	X	X	X	X	X	X	X	1
	X	X	X	X	X	X	1	X
	X	X	X	X	X	1	X	X
その他	X	X	X	X	1	X	X	X
	X	X	X	1	X	X	X	X
	X	X	1	X	X	X	X	X
このオクテットにはパラメータなし	X	X	0	0	0	0	0	0

注: ATU=C がメッセージを送る場合、トーンを受信する機能を示す (0=32 以上の RX トーン/1=33 以下の RX トーンを許可)。ATU=C がメッセージを送る場合、トーンを送信する機能を示す (0=32 以上の TX トーンのみ/1=33~63 の RX トーンは必須、1~32 の RX トーンはオプション)。

表 4.3. 変調 BG. 992.1 Annex C {NPar(2)}  
コーディング - オクテット 1

NPar(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
G.992.1 Annex C 用のパラメータまたはプロフィールを指定	X	X	X	X	X	X	X	1
	X	X	X	X	X	X	1	X
	X	X	X	X	X	1	X	X
その他	X	X	X	X	1	X	X	X
	X	X	X	1	X	X	X	X
	X	X	1	X	X	X	X	X
このオクテットにはパラメータなし	X	X	0	0	0	0	0	0

表 4.4. 変調 BG. hds1 {NPar(2)}  
コーディング

NPar(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
G.hds1 Annex を使用	X	X	X	X	X	X	X	1
	X	X	X	X	X	X	1	X
	X	X	X	X	X	1	X	X
その他	X	X	X	X	1	X	X	X
	X	X	X	1	X	X	X	X
	X	X	1	X	X	X	X	X
このオクテットにはパラメータなし	X	X	0	0	0	0	0	0

表 4.5. 変調 BG. 992.2 {NPar(2)}  
コーディング - オクテット 1

NPar(2)	8	7	6	5	4	3	2	1
G.992.2 用のパラメータまたはプロフィールを指定	X	X	X	X	X	X	X	1
	X	X	X	X	X	X	1	X
	X	X	X	X	X	1	X	X
その他	X	X	X	X	1	X	X	X
	X	X	X	1	X	X	X	X
	X	X	1	X	X	X	X	X
このオクテットにはパラメータなし	X	X	0	0	0	0	0	0

MS、CL、CLRメッセージは、オプションによりここで定義する情報を超えた情報を伝達するために非標準情報フィールドを含み得る。非標準情報を送信する場合、非標準フィールドパラメータ (NON-standard field parameter) が送信メッセージの識別フィールドでバイナリ “1” にセットされる。非標準情報フィールドはオプションにより一つまたは複数の非標準情報ブロックから構成し得る(図14を参照)。

各非標準情報ブロック(図15を参照)は、(1)ブロックの残りの部分の長さを指定する長さインジケータ(1オクテット)；(2)勧告T. 35で定義される国別コード(Kオクテット)；(3)プロバイダコードの長さを指定する長さインジケータ(1オクテット)(例えばLオクテットが続くことを示すオクテット値)；(4)勧告T. 35で識別される国で指定したプロバイダコード；および(5)非標準情報(Mオクテット)から構成される。

本発明により、ネゴシエーション手順の終了後に本発明で使用する変調を引き続き送信することができる。本発明の特徴によれば、変調は例えばクリアチャネルEOCとして使用することができる。例えば、標準情報NP ar (1)ビットはCL/CLRメッセージの可用性(アベイラビリティ)を示し、同じビットはMSメッセージにおける選択を示すために使用される。ACKメッセージによる本発明のネゴシエーションプロトコルの終了後、クリアEOCチャネルを提供するためにキャリアはONのままにすることができる。

過去において、端末によるATU-Rハンドシェイクの構成はATコマンドまたは他の専有手段を用いて実行された。本発明によれば、端末とATU-Rの間でAOM管理プロトコルを使用し、またATU-Cとネットワーク管理システム

の間で類似した通信経路を使用する。上記好ましい実施の形態において、端末はSNMPプロトコル(IETF RFC 1157, 1990年5月発行)を使用してATU-Rにおいて本発明のハンドシェイク手順を構成しモニターする。本発明のハンドシェイク手順のデータ速度は100バイト/秒以下であるため、端末がハンドシェイクセッションに積極的に加わるためには十分な時間を設ける必要がある。

一般に、CLおよびCLRメッセージパラメータはハンドシェイク手順の開始前にセットすることができる。本発明によって端末はパラメータのうちいくつかの状態を(ATU-Rについて)照会することができる。

SNMPトラップは、MSまたはACK/NAKメッセージなどのアイテムに影響を及ぼすことを望む場合、端末の影響を受ける必要のある受信メッセージの重要な部分を示すために使用することができる。

本発明はその好ましい実施の形態を参照して詳細に提示され、記載されているが、次の請求項によって定義されるように本発明の精神と範囲から逸脱しない限り、形態およびまたは詳細において種々の変更を行うことができることは当業者によって理解される。本発明は特定の手段、材料、実施の形態を参照して記述されているが、本発明はここに開示された事項に限定されるものではなく、請求項の範囲内のすべての均等物に拡張されるものと理解される。

#### 5. 図面の簡単な説明

本発明の前記およびその他の目的、特徴、利点は、非制限的例として提示する添付図面に示すように、以下に述べる優先的実施形態のより詳細な記述から明らかである。添付図面の参照文字は種々の図を通して同じ部分を指す。

##### 5. 1 ハードウェア図面の簡単な説明

図1は、本発明の一般的使用環境の概略ブロック図、

図2は、xDSLサービス用にセントラルオフィス機器を設け、リモート機器はスプリッタを使用しない典型的な状況における本発明の概略ブロック図、

図3は、通信チャンネル上で互いに信号を送信するよう適合化した2つの典型的な高速(xDSL)モデムと接続して使用する本発明の優先的実施形態の概略ブロック図、

図4は、xTU-R装置のトランザクションメッセージシーケンス用の状態遷移図、

図5は、xTU-C装置のトランザクションメッセージシーケンス用の状態遷移図、

図6は、メッセージにおけるオクテット用の表示および順序フォーマット規約

を示す図、

図7は、単一オクテットに常駐しないデータ用のフィールドマッピング規約を示す図、

図8は、フレームチェックシーケンス (FCS) の2つのオクテット用のビット順序を示す図、

図9は、フレーム中のオクテットの構造を示す図、

図10は、3種類の情報フィールドを示す図、

図11は、識別 (I) フィールドおよび標準情報 (S) フィールドにおける種々のパラメータ (NParsおよびSPars) をリンクするツリー構造を示す図、

図12は、メッセージにおけるNParsおよびSParsの送信順序を示

す図、

図13は、識別 (I) フィールドにおけるオクテットの構造を示す図、

図14は、標準非標準情報 (NS) フィールドにおける標準非標準情報ブロックの構造を示す図、および

図15は、各標準非標準情報ブロックにおけるデータのオクテット構造を示す図である。

【図1】




図1

【図2】




図2

[図3]




図3

【図4】




図4



Figure 1 is a detailed state transition diagram for the HSTU-C transaction. The states and transitions are as follows:

- Initial State:** 初期HSTU-C トランザクション状態 (Initial HSTU-C Transaction State)
- Transitions from Initial State:**
  - NAK-NU (Invalid) leads to 非レポート, 未準備, 解釈不能以外の全ての状態 (All states except Invalid).
  - MS (Master Send) leads to 非レポート, 未準備, 主張, 付託, 部分的MS, MS OK, and 選択モードへ (Select Mode).
  - MR (Master Receive) leads to 情報が必要とする, CLR OK, 部分的CLR, and 選択モードへ.
  - CLR (Clear) leads to 情報が必要とする, CLR OK, 部分的CLR, and 選択モードへ.
  - ACK(1) leads to 情報が必要とする.
  - ACK(2) leads to 選択モードへ.
- Intermediate States:**
  - 非レポート, NAK-NS:** Transitions to 初期HSTU-C via MS.
  - 未準備, NAK-NR:** Transitions to 初期HSTU-C via MS.
  - 主張, REQ-MR:** Transitions to 初期HSTU-C via MS.
  - 付託, REQ-MS:** Transitions to 初期HSTU-C via MS.
  - 部分的MS, ACK(2):** Transitions to 初期HSTU-C via MS.
  - MS OK, ACK(1):** Transitions to 初期HSTU-C via MS.
  - 情報が必要とする, REQ-CLR:** Transitions to 初期HSTU-C via MR.
  - CLR OK, CL:** Transitions to 初期HSTU-C via CLR.
  - 部分的CLR, ACK(2):** Transitions to 初期HSTU-C via CLR.
- Error Handling:**
  - 非レポート, 未準備, 解釈不能以外の全ての状態:** Leads to 初期HSTU-C via NAK-NU.
  - エラーフレーム:** Leads to リスタート, NAK-EF, which then transitions to C-Silent0, HSTU-Cへの初期状態へ (Initial state to C-Silent0, HSTU-C).
  - 解釈不能な全てのフレーム:** Leads to 解釈不能, NAK-NU, which then transitions to 初期HSTU-C トランザクション状態へ (Back to Initial HSTU-C Transaction State).

图 5

【図6】




図 6

【図7】




図 7

【図8】




図 8

【図9】

8	7	6	5	4	3	2	1	
フラグ								オクテット1
フラグ								オクテット2
フラグ(オプション)								
フラグ(オプション)								
フラグ(オプション)								
情報フィールド								
FCS(第1オクテット)								N-2
FCS(第2オクテット)								N-1
フラグ								N
フラグ(オプション)								
フラグ(オプション)								


図 9

【図10】

識別(I) フィールド	標準情報(S) フィールド	非標準情報(NS) フィールド
----------------	------------------	--------------------

図 1 0

【図11】



$\{\text{NPar}(n)\}$ は列-のレベル  $n$ におけるNParパラメータセットを示す

図11

【図12】




図 1 2

【図13】

メッセージタイプ フィールド	改訂番号 フィールド	ベンダー識別	ビットコード化 パラメータフィールド
-------------------	---------------	--------	-----------------------

図 1 3

【図14】

非標準情報フィールド(NS)			
非標準情報 ブロック1	非標準情報 ブロック2	...	非標準情報 ブロックN

図 1 4

【図15】

8	7	6	5	4	3	2	1
非標準情報長=2+L+M+1(1オクテット)							
T.35国別コード(2オクテット)							
プロバイダコード長=L(1オクテット)							
T.35プロバイダコード(Lオクテット)							
非標準情報(Mオクテット)							

図15

## 【国際調査報告】

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.  
PCT/US99/06986

## A. CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER

IPC(6) : H04B 1/38

US CL : Please See Extra Sheet.

According to International Patent Classification (IPC) or to both national classification and IPC

## B. FIELDS SEARCHED

Minimum documentation searched (classification system followed by classification symbols)

U.S. 375/222, 260; 370/79, 101

Documentation searched (other than minimum documentation) to the extent that such documents are included in the fields searched

Electronic data base consulted during the international search (name of data base and, where practicable, search terms used)  
Please See Extra Sheet.

## C. DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT

Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X,E	US 5,796,808 A (SCOTT et al) 18 August 1999, abstract, column 3, 6 and 7, lines 1-57, 18-64 and 13-31 respectively.	1-12, 17, 18, 20-22, 31, 35-38
X,P	US 5,751,914 A (COLEY et al) 12 May 1998, columns 3 and 4, lines 42-67 and 7-5 respectively.	39-41
X	US 5,448,566 A (RICHER et al) 05 September 1995, abstract.	31
X	US 5,163,131 A (ROW et al) 10 November 1992, column 11, lines 34-45, column 24, lines 29-34, column 40, lines 20-42, column 44, lines 57-68, column 45, lines 33-41, and column 50 line 63 - column 51 line 6.	39-41

☒ Further documents are listed in the continuation of Box C.
 ☐ See patent family annex.

* Special categories of cited documents	**	last document published after the international filing date or priority date and not in conflict with the application but cited to understand the principle or theory underlying the invention
1. document defining the general state of the art which is not considered to be of particular relevance	*X*	document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered novel or cannot be considered to involve an inventive step when the document is taken alone
2. document published on or after the international filing date	*Y*	document of particular relevance: the claimed invention cannot be considered to involve an inventive step when the document is combined with one or more other such documents, such combination being obvious to a person skilled in the art
3. document which may define a priority claim or which is cited to establish the publication date at another nation or other special reason not specified	*Z*	document member of the same patent family
4. document referring to an oral disclosure, use, exhibition or other means		
5. document published prior to the international filing date but later than the priority date		

Date of the actual completion of the international search

25 AUGUST 1999

Date of mailing of the international search report

10 SEP 1999

Name and mailing address of the ISA/US  
Commissioner of Patents and Trademarks  
Box PCT  
Washington, D.C. 20231  
Facsimile No. (703) 305-2230

Authorized officer

KEVIN M. BURD

Telephone No.

(703) 308-7034

## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

 International application No.  
 PCT/US99/06986

C (Continuation). DOCUMENTS CONSIDERED TO BE RELEVANT		
Category*	Citation of document, with indication, where appropriate, of the relevant passages	Relevant to claim No.
X	US 5,311,578 A (BREMER et al) 10 May 1994, column 1, lines 10-37, column 2, lines 22-27, and column 3, lines 27-30.	1-4, 7-9, 31, 32, 36, 37
X	US 4,680,773 A (AMUNDSON) 14 July 1987, column 3 lines 35-62.	31, 33, 35
X	US 5,463,661 A (MORAN III; JOHN L. et al) 31 October 1995, column 4, lines 56-63, column 7, lines 3-33, column 9, lines 38-56, column 11, lines 31-34.	11-13, 15, 17-19, 21
X	US 5,644,573 A (BINGHAM et al) 01 July 1997, column 11, lines 26-36.	11, 12, 17, 18, 20
X	US 5,715,277 A (GOODSON et al) 03 February 1998, column 2, line 64 to column 3, line 13, column 3, lines 38-63)	11, 12, 17, 18, 20
A	US 5,608,764 A (SUGITA et al) 04 March 1997, column 1, lines 13-25.	23



## INTERNATIONAL SEARCH REPORT

International application No.  
PCT/US99/06986

A CLASSIFICATION OF SUBJECT MATTER:  
US CL

375-222

B FIELDS SEARCHED

Electronic data bases consulted (Name of data base and where practicable terms used):

APS: ESTABLISH COMMUNICATION, PLURALITY MODE, INITIALIZATION

## フロントページの続き

(31) 優先権主張番号 60/093, 669  
(32) 優先日 平成10年7月22日(1998. 7. 22)  
(33) 優先権主張国 米国 (US)  
(31) 優先権主張番号 60/094, 479  
(32) 優先日 平成10年7月29日(1998. 7. 29)  
(33) 優先権主張国 米国 (US)  
(81) 指定国 EP(AT, BE, CH, CY, DE, DK, ES, FI, FR, GB, GR, IE, IT, LU, MC, NL, PT, SE), OA(BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GW, ML, MR, NE, SN, TD, TG), AP(GH, GM, KE, LS, MW, SD, SL, SZ, UG, ZW), EA(AM, AZ, BY, KG, KZ, MD, RU, TJ, TM), AE, AL, AM, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BR, BY, CA, CH, CN, CU, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, HR, HU, ID, IL, IN, IS, JP, KE, KG, KP, KR, KZ, LC, LK, LR, LS, LT, LU, LV, MD, MG, MK, MN, MW, MX, NO, NZ, PL, PT, RO, RU, SD, SE, SG, SI, SK, SL, TJ, TM, TR, TT, UA, UG, US, UZ, VN, YU, ZA, ZW

【発行日】平成15年5月13日(2003. 5. 13)

【國際特許分類第7版】

29/08

307 A

**四期表**

平成14年10月29日

### 通信策略及识别方法

特許庁長官 殿

## 1. 事件の概示

PCT/US99/06986  
平成11年特許第549695号

## 2. 補正をする君

事件との関係	特許出願人
住所	東京都目黒区下目黒2丁目3番8号
名称	松下電送システム株式会社

3. 代理人

〒206-0034  
東京都厚木市穂牧1丁目24番地1  
新都市センタービル 5階  
氏名 <sup>1969</sup> 井野士 寛田 公一  
【治療先 四所 042-239-4500】

#### 4. 橋止により増加する観求曜の数

11

### 5. 校正对照品名称

**4. 结论**

#### 6. 修正时配项用名

[明細書全文](#)

## 7. 本日の課題

現紙面の全文を別紙のとおり補正致します。

(文明の属する技術分野)

五発明はボトムなどの通信装置およびデータ通信を可能にする方法、特に種々の通信構成を抽出し適切な通信構成を選択して、通信リンクを確立する装置と方法に関する。

(従来の技術及び発明が解決しようとする課題)

伝送、モデム（アナログおよびデジタル）などのデータ通信装置は、公衆回線網（PSTN）を介してある場所から別の場所にデータを伝送するために使用されてきた。このようなモデムは、通常PSTNの伝送帯域（例えば10kbit/s～4kbit/s帯域）で動作する。初期のモデムはPSTNを介して毎秒約300ビット（bps）以下の速度でデータを送信していた。両方がつづいて、またインターネットの普及が促進したことで、より高速の通信方式（例えばモデム）が要求され開発された。現在、利用可能な最高速のアナログモデム（国際電気標準連合（ITU-T）が規定するITU-T V.34モデムと称す）は、理想的な条件下で約33,600bpsの速度でデータ通信を行う。ITU-T V.90と呼ばれるハイブリッド・デジタル・アナログモデムは理想的な条件下で約56,000bpsの最高速でのデータ通信を実現可能である。これらのモデムは、PSTNの約4kHzの帯域でデータ交換を処理して行う。

大きな容量メガバイト (MB) のデータファイルを転送することも珍しくはない。V. 3.4 版図を利用して動作するモデムは、そのようなファイルの転送に長時間を必要とする。その結果、さらに高速のモデムとインターネットアクセス方法に対する需要が高まってきた。

したがって、従来の4kHz帯域を超えるスペクトルを使用するローカルツイ  
ストワイヤペア上で高速あるいは広帯域のデータを送信するために多くの新しい  
通信方法は研究がなされている。様々な「雑音」(パリアンション)のデジタ

ル加入専用回線 (DSL) モデムが開発され、また開発中である。例えば、DSL、ADSL、VDSL、HDSL、SHDSL、SDSL (以上をまとめて一般にxDSLと称す) などを含むが、これらは規定されない。

各xDSLバリエーションは種々の通信方式を用いるため、上り、下り伝送速度は異なり、また異なる周波数帯域のツイストペア通信チャネルを利用する。種々の周波数のツイストペアワイヤには伝搬特性にわたって物理的、機械的制限が課せられ、可能な通信帯域帯域の予測は大きく異なる。例えば、ツイストペアワイヤ (例えばCAT5ワイヤに対してCAT3ワイヤ) の品質によっては、所定のxDSL方式では公表された最高データ伝送速度でデータ送信を行うことができない場合がある。

既存のxDSL技術は高速データ伝送の問題を解決することを約束しているが、xDSL機器の迅速な開発と起動にはいくつかの障害が存在する。

種々のxDSL方式のうちいくつかは、音声帯域および超音声帯域の周波数帯域で一つのツイストペアによる同時通信を可能にする。音声帯域および音声帯域より高い帯域の同時通信を実現するために、xDSLバリエーションによっては低域フィルタ、高域フィルタなどのフィルタやスプリッタと呼ばれるフィルタの組み合わせを必要とするものがある。フィルタは音声帯域の通信を阻害する周波数帯域とデータ通信を担う超音声帯域の周波数帯域を分離する。フィルタの使用法と性能は設備ごとに異なる場合がある。

最近、そのようなフィルタの使用を排除、ないし削減するための技術や市場からの要望が存在する。このように、特定の通信チャネルによってフィルタの存在および (または) その性能は不明な場合が往々にしてある。そのようなフィルタはどの通信方法が利用可能であるかに影響するので、通信方法を確立する前にそのようなフィルタの存在および性能を確認するための通信検査が必要である。

多様なxDSLおよび高速アクセステクノロジーによる解決法については、公衆標準、専有標準および (または) 事実上の標準に記述されている。ある標準の一向にある機器は、互いに互換性を持ち得る (互換性を持たない) 標準 (または複数の標準) を満たし得る。一般に、種々の標準間に起動および初期化方法について互換性がなかった。

従来の音声帯域 (例えば0-4kHz帯域) 内での通信を行う従来のアナログモデムと共存する能力、セントラルオフィス機器におけるパワートリプと回線品質などのxDSLデータ通信方式を取り巻く回線環境は、きわめて多様多岐で複雑である。したがって、迅速かつ干渉のない通信回線を確立するためには、通信機器の性能を判定する機能ばかりではなく通信チャネルの性能を判定する機能が不可欠である。

ユーザのアプリケーションによっては立派なデータ帯域要件を持つものがある。一般に、複数のxDSLボックスに含まれるxDSL標準のうちユーザは常に最高の性能を持つxDSL標準を使用することができたとしても、通信コストは一般に利用帯域に等しいためにもっとも高価なものになるであろう。低い帯域のアプリケーションを使用する場合、ユーザは高い帯域のxDSLサービスを使用するのとは反対に、低い帯域のxDSL (すなわちより低価格の低速サービス) に対する好みを表示する機能を持つ場合がある。その結果、ユーザサービスとアプリケーション要件を正確に照合 (例えばセントラルオフィス) に自動的に提示するシステムを設けることが望ましい。

通信機器および通信チャネルの物理的構成の他にも、高速データアクセスの持つ性能は制約問題による影響を受ける。その結果、通信チャネルの性能に對ける可能な解決上の組み合わせは著しく増加した。

1996年の中央電気通信法によって、電力のある (CLEC) 使用およびワイヤを敷置した電気送配網 (ILEC) に対して金属ツイストワイヤペアの大規模なインフラストラクチャの建設計画が開始された。このように、多数のプロバイダが一つのワイヤペアに対する性能及び設備を共有せざるを得ない場合がある。

特定のセントラルオフィス環境において、特定の通信チャネル (同線) は、音声帯域専用、ISDN、または多くの新しいxDSL (ADSL、VDSL、HDSL、SDSLなど) サービスのどれか一つに対して単独に与えられる。カータフォン番号の割当、電報サービスのユーザ (顧客) は、音声帯域チャネルに通信回線専用線 (例えば電話、電報、電報、モデムなど) を配置 (すなわち設置および利用) する広範な自由がある。ただし、専用回線に関連した顧客側設備 (CPE) は、サービスプロバイダにより設置されることが一般的である。

高速通信市場が発展するにしたがって、顧客もまた従来の音声帯域を超える帯域を用いて高速回線用の独自のCPEを選択し設置する選択の自由を期待し要求するようになる。この結果、サービスプロバイダには広帯域の機器が特定の回線に接続されるという予期せぬ事態に直面しなければならないという責任が加わることになる。

顧客側 (例えば家庭、オフィスなど) の顧客側回線条件/構成および配線のノードに接続される機器の構成は多岐で、特定することは不可能である。サービスプロバイダにとって技術者および (または) 顧客を派遣して回線診断を分析し (あるいは) インストレーションを行うことは大きなコスト負担である。したがって、多くの通信方法や構成方法が存在する状況における回線の初期化には効率的で費用のかからない (すなわち人的介入が不要な) 方法が必要になる。

さらに、通信チャネルの終端と実際の速度装置の間にはスイッチング遅延が存在している。そのスイッチング遅延は特定の種類の通信装置に特定の回線を接続できるように機能する場合がある。

このように、種々の機器や通信チャネル、機器環境などの問題を解決する高速データアクセス起動技術 (検査および方法) が緊急に必要とされる。

かつてITU-Tは音声帯域チャネル上でデータ通信を開始する推奨方法を公表したことがある。特に、次の2つの動作が示された。

- 1) 動作V, 6 (09/94) - 一般電気通信網上のデータ通信セッションの開始手順、および
  - 2) データ回線基本機能 (DCE) 間および一般電気通信網上のデータ端末機器 (DTE) 間の伝送動作モードの制御および選択の手順
- いずれの動作も使用する通信方式、プロトコルなどの互いに共通の (共有) 動作モードを識別しネゴシエーションを行うために各モデムから転送されるビットシーケンスを使用する。ただし、いずれの起動シーケンス動作も従来の音声帯域通信方法にしか適用できない。さらに、これらの従来の起動シーケンスは、モデム間の通信チャネルの構成および (または) 条件をテスト (および/または確認) しない。

ただし、通信リンクの確立に成功した場合、複数のxDSLモデムが実際の相

互接続を行う前に接続についてネゴシエーションを行う時点で周知特性、ノイズ特性、スプリッタの有無などの回線条件情報は有用である。

音声帯域ローピング技術は周知の技術であり、音声帯域回線条件の検出を確保するために使用することができる。そのような技術は、V.34などの特定の通信方法の最適化のために使用されたが、起動方法および (または) 通信選択方法の最適化のために使用されなかった。複数の通信方法を持つ通信セットにおいて、V.8またはV.8bisはネゴシエーションを実行し得る範囲を選択するために使用された。実際の起動シーケンスの開始後、音声ローピング技術は通信チャネルの条件のなんらかの表示を受信するために使用される。その時点で所定の通信チャネルが選択した通信方法を効果的にサポートできないことが判明した場合、従来の技術では効果的な通信方法を見出すために試行錯誤的 (すなわち盲目的) フェールバック技術が使用される。

より優れた通信リンクを確立するために、最適な通信方法を選択する前に回線条件を評価 (試験) する方法が必要である。特定の回線に対してデータ速度を上げることが望まれているが、従来の技術は通信方法の選択も助けるチャネル情報を用いる方法は提供しない。

あいにく、法務的観点において一般的チャネル構成の知識なしに機能に関するネゴシエーションが発生する。スペクトルやスプリッティングなどの明確な知識は、最適な通信メカニズム (装置) 決定プロセスの選択には不可欠である。

#### 定義

以下の図において、次のような定義を使用する。

起動期 (発呼期) - xDSLサービスを起動するDTT、DCEおよびその他の関連端末設備

受呼期 - GSTN上で発生した発呼に反応するDTE、DCEおよびその他の関連端末設備

キャリアセット - 特定のxDSL顧客のPSDマスクに関連した1つまたは複数の周波数セット

CAT3 - 16MHzの通信に対してクリーンな通信を行うため設計、テ

ストされるケーブルおよびケーブルコンポーネント、10Mbpsでの音声およびデータ/LANトラフィックに使用

CAT5 - 100MHzの帯域に対してクリーンな送信を行うための設計、テストされるケーブルおよびケーブル部品

送信方法 - モデム、映像、回線コードなどの名称で呼ばれることがある送信形態

下り - xTU-CからxTU-Rへの送信方向

エラーフレーム - フレームチェックシーケンス (FCS) エラーを含むフレーム

Galp - 81.9の値を持つオクテット、すなわちHDL Cフラグの1の割合

開始番号 - 送附手順を開始する番号

開始局 - 送附手順を開始するDTE、DCE、およびその他の送附端末機器

無錯フレーム - トランスバレンシーオクテットを除いてフラグ間のオクテットが4未満のフレーム

メッセージ - 送信順序を通じて伝送されるフレーム化情報

全長ローカルループ - 送信機内へのローカルループを形成する通信チャネル

フル5、全長ワイヤ

お客番号 - 宛先に応答して送られる番号

お客局 - リモート局からの通信トランザクションの開始に呼応する局

セッション - ネットワーク上のコンピュータまたはアプリケーション間

の接続から終りまで設定したアクティブな通信経路

信号 - トーンに基づく送信によって伝送される情報

信号ファミリー - あるキャリアスペーシング間隔数の送受信のキャリア

セットグループ

スプリッター - 全長ローカルループを2つの動作領域に分割するよう設計された高域フィルタと低域フィルタの組み合わせ

電話モード - 送信方法として（変換された情報を伝送するメッセージでは

なく）音声または他のオーディオを伝送した動作モード

トランザクション - 肯定応答付 (ACK (1)), 否定応答付 (NAK),

あるいはタイムアウトのいずれかで終了する一連のメッセージ

請求 - 局、および

上り - xTU-RからxTU-Cへの送信方向

終端

次の略語は、詳細な図説の全図にわたって使用する。

ACK - 肯定応答メッセージ

ADSL - 非同期デジタル加入者回線

ANS - V. 25アンサートーン

ANSam - V. 8 3重アンサートーン

AOB - アドミニストレーション、オペレーションおよびマネージメント

CCITT - 国際電信電話諮問委員会

CDSL - 同期デジタル加入者回線

CR - 機械リクエスト

CL2 - 機械リクエスト

DCME - デジタル回線多重化機器

DPSK - 振幅位相変調

DIS - デジタル識別信号

DHT - ディスクリット・マルチトーン

DSL - デジタル加入者回線

EC - 伝送路

EOC - 組み込み動作チャネル

ES - ニスケーブ番号

FCS - フレームチェックシーケンス

FDM - 周波数分割多重化方式

FSK - 周波数変調方式

GSTN - 一般交換電話網 (PSTNと同じ)

HDSL - ハイレベルデータリンクコントロール

HSTU - ハンドシェイクトランシーブユニット

ISFT - インターネットエンジニアリングタスクフォース

ISO - 国際標準化機構

ITU-T - 国際電気通信連合 電気通信標準化セクタ

LSB - 最下位ビット

LTU - 電話線接続機 (セントラルオフィス設備)

MR - モードリクエスト

MS - モードセレクト

MSB - 最上位ビット

NAK - 否定応答メッセージ

NTU - ネットワーク構成装置 (顧客機内設備)

OGM - 音声メッセージ (音声音声またはその他のオーディオ)

ONU - 光ネットワーク装置

POTS - 普通の従来電話サービス

PSD - スペクトル密度

PSTN - 公衆交換電話網

RADSL - レートアダプティブDSL

REQ - リクエストメッセージタイプメッセージ

RFC - コメント用リクエスト

RTU - RADSL端末装置

SAVD - 同時または交互音声およびデータ

SNR - 信号対ノイズ比

VDSL - 超高速デジタル加入者回線

xDSL - 種々のデジタル加入者回線 (DSL) のいずれか

xTU-C - xDSLのセントラル局側装置、および

xTU-R - xDSLのリモート局側装置

本発明は、かかる点に照みてなされたものであり、既述の図説条件に準じた

特定の (xDSL) 通信速度を決定するために送信チャネル、伝送機器、および送附装置の種々の構成、能力および限界を抽出する送信方法、モデム装置およびデータ通信システムを対象としている。この目標を達成するため、本発明はシステムとしていくつかの個別技術を使用する。

（図説を接続するための手段）

本発明の第1の図説に係る送附装置は、センター側の送附装置に対して特定のモードを選択するためのM5信号を送信し、前記センター側の送附装置よりACK信号、あるいはNACK信号を生成する第1の送信モードと、前記センター側の送附装置にM5信号の送信を要求するM4信号を送信し、前記センター側の送附装置よりM4信号を生成すると、その後ACK信号、あるいはNACK信号を前記センター側の送附装置へ送信する第2の送信モードとを有する送信手段と、前記センター側の送附装置と通信を開始すると共に前記第1の送信モードと前記第2の送信モードのどちらか一方を選択する選択手段とを具備する。

本発明の第2の図説は、第1の図説に係る送附装置において、前記送信手段が、自己の送信リストを生成し、かつ前記センター側の送附装置の送信リストを生成するように前記センター側の送附装置に要求するC1信号を送信し、前記センター側の送附装置の送信リストを生成し、C1信号を前記センター側の送附装置より受信すると、その後ACK信号、あるいはNACK信号を前記センター側の送附装置へ送信する第3の送信モードを実行する。

本発明の第3の図説は、第2の図説に係る送附装置において、前記第1の送信モードの実行前に前記第3の送信モードを実行する。

本発明の第4の図説は、第2の図説に係る送附装置において、前記第2の送信モードの実行前に前記第3の送信モードを実行する。

本発明の第5の図説は、第1の図説に係る送附装置において、前記送信手段は、実行不可能なモードを要求するM5信号を前記センター側の送附装置より受信し、かつACK信号を送信する。

本発明の第6の図説は、第5の図説に係る送附装置において、前記送信手段は、NACK信号を送信し、送信を初期状態に戻す。

本発明の第7の図説は、第1乃至第5のいずれかの図説に係る送附装置において、

前記送信装置は、自己の機能リストを含む、かつ前記センタ側への通信経路の接続リストを決定するように前記センタ側への通信経路に要求するCIR信号を送信し、前記センタ側の通信経路の接続リストを含む前記CIR信号を前記センタ側の通信装置より受信すると、その後ACK信号、あるいはNACK信号を前記センタ側の通信装置へ送信する第4の通信モードを実行する。

本発明の第8の態様は、第7の態様に係る通信装置において、前記送信装置は、前記第4の通信モード実行において前記センタ側の通信装置より前記CIR信号を受信する。

本発明の第9の態様に係る通信装置は、リモート側の通信装置において特定のモードを指定するためのMS信号を送信し、前記リモート側の通信装置よりACK信号、あるいはNACK信号を受信する第1の通信モードと、前記センタ側の通信装置にMS信号の送信を要求するMR信号を送信し、前記リモート側の通信装置よりMS信号を受信すると、その後ACK信号、あるいはNACK信号を前記リモート側の通信装置へ送信する第2の通信モードとを実行する送信手段と、前記リモート側の通信装置と通信を継続すると共に前記第1の通信モードと前記第3の通信モードのどちらか一方を選択する制御手段とを具備する。

本発明の第10の態様は、第9の態様に係る通信装置において、前記送信装置は、自己の機能リストを含む、かつ前記リモート側の通信装置の接続リストを決定するように前記リモート側の通信装置に要求するCIR信号を送信し、前記リモート側の通信装置の接続リストを含むCIR信号を前記リモート側の通信装置より受信すると、その後ACK信号、あるいはNACK信号を前記リモート側の通信装置へ送信する第3の通信モードを実行する。

本発明の第11の態様に係るデータ通信方法は、センタ側通信装置とリモート側通信装置とで通信を行う通信方法において、前記センタ側の通信装置に対して特定のモードを指定するためのMS信号を送信し、前記センタ側の通信装置よりACK信号、あるいはNACK信号を受信する第1の通信モードと、前記センタ側の通信装置にMS信号の送信を要求するMR信号を送信し、前記センタ側の通信装置よりMS信号を受信すると、その後ACK信号、あるいはNACK信号を前記センタ側の通信装置へ送信する第2の通信モードのどちらか

一方をデータ通信に先立って実行する。

本発明の第12の態様は、第11の態様に係るデータ通信方法において、自己の機能リストを含む、かつ前記センタ側への通信経路の接続リストを決定するように前記センタ側への通信装置に要求するCIR信号を送信し、前記センタ側の通信装置の接続リストを含むCIR信号を前記センタ側の通信装置より受信すると、その後ACK信号、あるいはNACK信号を前記センタ側の通信装置へ送信する第3の通信モードを前記第1の通信モードまたは前記第2の通信モードに先立って実行する。

本発明の第13の態様に係る通信装置は、センタ側の通信装置において特定のモードを指定するためのMS信号を送信する送信手段と、前記センタ側の通信装置よりMS信号に対するACK信号、あるいはNACK信号を受信する受信手段とを具備し、前記MS信号は少なくとも識別フィールドと拡張情報フィールドとを有し、前記各フィールド内のデータは階層的に記憶されている。

本発明の第14の態様は、第13の態様に係る通信装置において、前記MS信号は複数のオクテットを有し、少なくとも各オクテットの最上位ビットはオクテット内のデータの区切りを示す。

本発明の第15の態様は、第13の態様に係る通信装置において、前記送信手段は、MS信号の送信に先立って、自己の機能リストを含む、かつ前記センタ側の通信装置の接続リストを決定するように前記センタ側への通信装置に要求するCIR信号を送信し、前記受信手段は、前記センタ側の通信装置の接続リストを含むCIR信号を前記センタ側の通信装置より受信する。

本発明の第16の態様は、第15の態様に係る通信装置において、前記CIR信号は、少なくとも識別フィールドと拡張情報フィールドとを有し、前記各フィールド内のデータは階層的に記憶されている。

本発明の第17の態様は、第16の態様に係る通信装置において、前記CIR信号あるいはCIR信号は複数のオクテットを有し、少なくとも各オクテットの最上位ビットはオクテット内のデータの区切りを示す。

本発明の第18の態様は、第13乃至17のいずれかの態様に係る通信装置において、MS信号内の識別フィールドには階層情報を含む。

本発明の第19の態様は、第13乃至18のいずれかの態様に係る通信装置において、MS信号内の識別フィールドには識別情報を含む。

本発明の第20の態様は、第13乃至18のいずれかの態様に係る通信装置において、MS信号内の拡張情報フィールドにはG、9.9.2.1、あるいはG、9.9.2.2を指定する情報を含む。

本発明の第21の態様に係る通信装置は、リモート側の通信装置において特定のモードを指定するためのMS信号を送信する送信手段と、前記リモート側の通信装置よりMS信号に対するACK信号、あるいはNACK信号を受信する受信手段とを具備し、前記MS信号は少なくとも識別フィールドと拡張情報フィールドとを有し、前記各フィールド内のデータは階層的に記憶されている。

本発明の第22の態様は、第21の態様に係る通信装置において、前記MS信号は複数のオクテットを有し、少なくとも各オクテットの最上位ビットはオクテット内のデータの区切りを示す。

本発明の第23の態様に係る通信装置は、センタ側の通信装置へネゴシエーションデータを送信するネゴシエーションデータ送信手段を具備し、前記ネゴシエーションデータのメッセージ情報フィールドは、識別フィールド、それに続く拡張情報フィールド、および拡張情報フィールドから構成される。

本発明の第24の態様は、第23の態様に係る通信装置において、前記識別フィールド及び前記拡張情報フィールドにおいて格納される情報のほとんどは、センタ側の通信装置及び自身に格納したパラメータからなり、このパラメータは、格納したサブパラメータを持たないパラメータと、格納したサブパラメータを持つパラメータとに分けられる。

本発明の第25の態様は、第23乃至24の態様に係る通信装置において、前記識別フィールドは、少なくともフレームのメッセージタイプを指定するメッセージタイプフィールドを有する。

本発明の第26の態様は、第23乃至25のいずれかの態様に係る通信装置において、前記識別フィールドは、少なくとも識別情報が格納されている複数の拡張情報フィールドを有する。

本発明の第27の態様は、第23乃至26のいずれかの態様に係る通信装置に

において、前記識別フィールドは、少なくとも識別コードを有する。

本発明の第28の態様は、第23乃至27のいずれかの態様に係る通信装置において、前記拡張情報フィールドは、少なくとも格納しているG、d,mもしくはG、1,iの情報を格納するパラメータを有する。

本発明の第29の態様は、第28の態様に係る通信装置において、前記G、d,mには、G、9.9.2.1,AnnexA,B及びCが含まれる。

本発明の第30の態様は、第29の態様に係る通信装置において、G、d,mもしくはG、1,iの情報を格納するパラメータを、関連したサブパラメータを持つパラメータとして扱う。

本発明の第31の態様に係る通信装置は、リモート側の通信装置へネゴシエーションデータを送信するネゴシエーションデータ送信手段を具備し、前記ネゴシエーションデータのメッセージ情報フィールドは、識別フィールド、それに続く拡張情報フィールド、および拡張情報フィールドから構成される。

本発明の第32の態様は、第31の態様に係る通信装置において、前記識別フィールド及び前記拡張情報フィールドにおいて格納される情報のほとんどは、リモート側の通信装置及び自身に格納したパラメータからなり、このパラメータは、格納したサブパラメータを持たないパラメータと、格納したサブパラメータを持つパラメータとに分けられる。

本発明の第33の態様は、第31乃至32の態様に係る通信装置において、前記識別フィールドは、少なくともフレームのメッセージタイプを指定するメッセージタイプフィールドを有する。

本発明の第34の態様は、第31乃至33のいずれかの態様に係る通信装置において、前記識別フィールドは、少なくとも識別情報が格納されている複数の拡張情報フィールドを有する。

本発明の第35の態様は、第31乃至34のいずれかの態様に係る通信装置において、前記識別フィールドは、少なくとも識別コードを有する。

本発明の第36の態様は、第31乃至35のいずれかの態様に係る通信装置において、前記拡張情報フィールドは、少なくとも格納しているG、d,mもしくはG、1,iの情報を格納するパラメータを有する。

本発明の第37の図は、第36の図に係る送信装置において、前記G、d mには、G、992.1 Annex A、B及びCが含まれる。

本発明の第38の図は、第37の図に係る送信装置において、G、d mもしくはG、111の送信を制御するパラメータを、関連したサブパラメータ及びパラメータとして扱う。

本発明の第39の図に係るデータ送信方法は、センタ側送信装置とこのセンタ側送信装置に接続されたリモート側の送信装置との間でネゴシエーションデータを交換するデータ送信方法において、前記ネゴシエーションデータのメッセージ種類フィールドは、識別フィールド、それに続く送信情報フィールド、および制御フィールドから構成される。

本発明の第40の図は、第39の図に係るデータ送信方法において、前記識別フィールド及び前記送信情報フィールドにおいて伝送される情報のほとんどは、送信側に関連したパラメータからなり、このパラメータは、関連したサブパラメータを含まないパラメータと、関連したサブパラメータを持つパラメータとに分類される。

本発明の第41の図は、第39乃至40の図に係るデータ送信方法において、前記識別フィールドは、少なくともフレームのメッセージタイプを識別するメッセージタイプフィールドを含む。

本発明の第42の図は、第39乃至41のいずれかの図に係るデータ送信方法において、前記識別フィールドは、少なくとも既知が格納されている送信の識別番号フィールドを含む。

本発明の第43の図は、第39乃至42のいずれかの図に係るデータ送信方法において、前記識別フィールドは、少なくとも識別コードを含む。

本発明の第44の図は、第39乃至43のいずれかの図に係るデータ送信方法において、前記送信情報フィールドは、少なくとも格納しているG、d mもしくはG、111の送信を制御するパラメータを含む。

本発明の第45の図は、第44の図に係るデータ送信方法において、前記G、d mには、G、992.1 Annex A、B及びCが含まれる。

本発明の第46の図は、第45の図に係るデータ送信方法において、G、

d mもしくはG、111の送信を制御するパラメータを、関連したサブパラメータ及びパラメータとして扱う。

本発明の第47の図に係る送信装置は、センタ側の送信装置へネゴシエーションデータを送信するネゴシエーションデータ送信手段と、センタ側からのネゴシエーションデータを受信するネゴシエーションデータ受信手段とを具備し、前記ネゴシエーションデータ送信手段に用いられる周波数と前記ネゴシエーションデータ受信手段に用いられる周波数とは互いに異なる帯域の周波数の周波数である。

本発明の第48の図は、第47の図に係る送信装置において、前記送信手段は、G、992.1 Annex AとG、992.2 Annex Aとで共通であるとともに、G、992.1 Annex CとG、992.2 Annex Cとで共通である。

本発明の第49の図に係る送信装置は、リモート側の送信装置へネゴシエーションデータを送信するネゴシエーションデータ送信手段と、送信装置からのネゴシエーションデータを受信するネゴシエーションデータ受信手段とを具備し、前記ネゴシエーションデータ送信手段に用いられる周波数と前記ネゴシエーションデータ受信手段に用いられる周波数とは互いに異なる帯域の周波数の周波数である。

本発明の第50の図は、第49の図に係る送信装置において、前記送信手段は、G、992.1 Annex AとG、992.2 Annex Aとで共通であるとともに、G、992.1 Annex CとG、992.2 Annex Cとで共通である。

本発明の第51の図に係るデータ送信方法は、センタ側の送信装置とこのセンタ側の送信装置に接続されたリモート側の送信装置との間でネゴシエーションデータを交換するデータ送信方法において、一方から他方へネゴシエーションデータを送信する際に用いられる周波数と他方から一方へネゴシエーションデータを送信する際に用いられる周波数とは互いに異なる帯域の周波数の周波数である。

本発明の第52の図は、第51の図に係るデータ送信方法において、前記

送信装置は、G、992.1 Annex AとG、992.2 Annex Aとで共通であるとともに、G、992.1 Annex CとG、992.2 Annex Cとで共通である。

#### (本発明の送信装置)

本発明の一例面によれば、通信セッションに使用する単一の共通通信標準を選択するために、多数(複数)の通信方法(例えばDSL標準)を実現するモデム間におけるネゴシエーションを行う方法および装置が用意されている。通信標準は、通信交換機において使用されるXDSLのタイプ識別情報などの高速データ通信に関する情報を取得するためのネゴシエーションチャネルにおいてハンドシェイク手順(プロトコル)を実行する。通信標準とは、事実上の標準、専有標準、あるいは業界または政府機関が発行する標準などあらゆる標準の標準を意味する。

本発明の他の側面によれば、セントラル通信システムおよびリモート通信システム間の通信チャネルの特性は、試験信号を用いて探知される。試験信号は、セントラルシステムとリモートシステムの間で送信、検出される所定数のコールバックおよびノイズなど(を含むがこれに限定されないものとする)の障害を検出する。通信チャネルの質に関する情報により本発明は通信標準の選択(ADSLの代わりにVDSLを用いるか、あるいはVDSLの代わりにDSLを用いるかなど)に關して情報に基づく決定を行うことができる。

本発明の様々な側面のすべてを組みあわせることによって、最適な通信方法を選択するために通信チャネルおよびインストール済みの機器の特性の両方から本発明の検査を実行する方法と装置が得られる。システム設計者、設置者、およびプロバイダは、最適な通信手段の意思を自動的に決定するネゴシエーションプロセスにおいて本発明の方法および装置が検出する種々のパラメータをあらかじめ決定し決定することができる。

本発明により、可能な高速通信を決定する手段、高速データ通信のための最適な通信の選択、および通信回線特性の試験は同時に実行することが可能になり、所定のデータ通信手段に該当するハンドシェイクプロトコルに直ちに移行することができる。この点で、手動に選択的にも実行することが可能であると認識される。

本発明は最適なネゴシエーションのために通信チャネルの両側に含めることができる。ただし、本発明の利点を生かすという点で、通信チャネルの一方の側のみに取り入れる(含める)ことができる。そのような構成は通信システムに正確に通知され、通信システムが元の(アナログ)通信方法を提供し従来の通信方法に立回ることが適切な場合は、そうすることも可能である。

本発明は実際の高速通信標準で実装する必要はなく、通信チャネルを結線し、あるいは分割するインテリジェントスイッチにおいて実装することも可能である。これにより通信システムは、セントラルシステムとリモート通信システムの機能と条件の明示的なネゴシエーションを通じて(必要に応じて)正しく割り当てることが可能な独立した装置(またはモデム)において実装される様々な通信標準を使用することができる。

本発明の利点によれば、送信キャリアを選択する過程にやさしい方法が提供される。

本発明の他の利点によれば、ITU-T G、997.1を用いて情報フィールドの構造を構成することができる。

本発明の他の利点により、ユニークなデータフォーマット、コード化フォーマット、およびメッセージ用のデータ構造が提供される。

本発明の目的によれば、送信リンクを確立する前には、両側の複数の送信装置と選択して応答側の送信装置にキャリアを送信するネゴシエーションデータ送信装置、両側の複数の送信装置と選択し、送信キャリアに反応して応答側の送信装置からキャリアを受信するネゴシエーションデータ受信装置、および通信チャネルを確立するために応答側の送信装置に反応して複数の送信装置から適切な送信装置を選択する選択装置を具備する。

本発明の特徴によれば、送信キャリアは利用可能なキャリアの範囲に調整したデータを含む。また、送信キャリアおよび受信キャリアは複数の帯域に分割することができる。システムは各所帯域に異なる干渉を最小にするための最適な帯域を選択する。

本発明の利点の一つは、ネゴシエーションデータ送信装置が接続する受信システムに応じてキャリアを選択することである。送信キャリアの送信特性は、接続す

伝送路に与える干渉を最小にするために送信動作中に再調整が可能である。

本発明の目的によれば、送信リンクを確立するための方法が提示される。この方法に基いて送信装置は所定のキャリアを送信し、所定の送信キャリアに呼応して受信側の受信装置から所定のキャリアを受信し、受信した所定のキャリアに応じて送信側の送信装置から適切な送信経路を選択して送信チャネルを確立する。

本発明のこの目的の特徴は、送信キャリアおよび受信キャリアを複数の帯域に分割することである。

本発明の他の特徴は、所定のキャリアの送信が所定する送信システムに応じたキャリアの送信であることである。キャリアの送信特性の送信には、所定する受信局に対する干渉を最小にするために送信動作中にキャリアを再構成することが含まれる。

本発明の他の目的は、送信チャネルを通じて開始側の送信装置と応答側の送信装置の間でデータをやりとりするデータ交換装置、およびやりとりしたデータを分析して送信チャネルの特性を評価する監視チャネルブロープとを具備する、送信信号の送信または受信の少なくとも一方を行う送信装置を提供することである。

本発明のデータ交換装置は、交換データの一部として分析した交換データの周波数成分を送信する送信機を具備する。

監視チャネルブロープは、交換データのスペクトル分析を実行することによって送信チャネルを監視するアナライザを具備する。データの交換および交換データの分析は、実質的に同時に発生するか、時間的に連続して発生する場合がある。

本発明の特徴によれば、交換データは複数の送信キャリアを具備し、複数の送信キャリアは開始側の送信装置と応答側の送信装置の間で交換される。

本発明の他の目的によれば、送信チャネルを通じて開始側の送信装置と応答側の送信装置の間でデータを交換し、交換データの監視チャネルブロープ分析を行い送信チャネルの特性を評価する、送信信号の送信および受信の少なくとも一方を行う方法が提示される。

本発明の利点は、データ交換に交換データの一部として分析した交換データの結果の送付が含まれることである。

本発明の他の利点は、監視チャネルブロープ分析の実行に交換データのスペク

トル分析が含まれることである。

本発明の特徴によれば、その方法にはさらにデータ交換と分析を相互的に同時か、交互または断続的に連続して実行することが含まれる。

本発明の利点は、開始側の送信装置と応答側の送信装置の間で複数の送信キャリアの交換を行うことである。

本発明の他の目的は、複数のキャリアで送信を開始する送信装置、および所定のキャリア送信システムにしたがって前記送信装置が送信する複数のキャリアを所定のキャリアに低減するキャリア判定装置を具備する送信装置に関する。

本発明の特徴によれば、所定のキャリア送信システムはベータ位相反転システム、変調キャリアシステム、あるいはキャリア使用および要求送信システムを具備する。

本発明の他の特徴によれば、キャリア判定装置は応答手順の実行時に送信電力を制限するため複数のキャリアを所定のキャリアに低減する低減装置を具備する。

また、本発明の他の特徴は、もつとも利用度の高い送信チャネルを判定する判定装置を具備するキャリア判定装置に関する。

本発明によれば、複数のキャリアの初期送信には送信チャネルを確立する可能性を高めるシステムが含まれる。キャリア判定装置は、電力送信要件を低減するために複数のキャリアを所定のキャリアに低減する。

本発明の他の目的によれば、高速送信リンクのネゴシエーションを行うために開始側の送信装置と応答側の送信装置の間で送信キャリアを交換し、高速送信リンクのネゴシエーションを行うために開始側の送信装置と応答側の送信装置の一方が送信キャリアを処理できない場合、所定の送信リンクを確立するためのフォールバック手順を実行する送信リンクを確立するための方法が提示される。

フォールバック手順の実行は、従来の高速送信装置との送信リンクを確立する所定のネゴシエーション手順の実行、あるいはもう一つの方法として従来の高速送信装置との送信リンクを確立するための所定の明示的接続手順の実行からなる。

本発明の特徴によれば、フォールバック手順の実行には音声帯域送信リンクを確立するための音声帯域送信手順の実行が含まれる。

また、本発明の他の目的は、第一の送信リストを第一送信および第二送信のいずれか一方に送信し、第一の送信リストに基いて第一送信および第二送信の他の方が送信する第二送信リストを受信し、送信チャネルを確立するための第二送信リストに従って複数の送信モードから適切な送信モードを選択し、第一送信および第二送信のいずれか一方が非データ交換状態になり、第一送信および第二送信の間でデータが交換される場合に送信リンクを再確立するための単純化された起動手順を実行する、第一送信および第二送信の間の送信リンクを確立するための方法に関する。

本発明の他の目的は、第一送信および第二送信の間で共通の送信機能を確立し、確立された共通の送信機能にしたがって複数の送信モードから適切な送信モードを選択し、送信チャネルを確立するための第二送信リストにしたがって複数の送信モードから適切な送信モードを選択し、第一送信および第二送信のいずれか一方が非データ交換状態になり、第一送信および第二送信の間でデータが交換される場合に送信リンクを再確立するための単純化された起動手順を実行する、第一送信および第二送信の間の送信リンクを確立するための方法に関する。

本発明の他の目的は、第一送信装置および第二送信装置の間で送信リンクを確立するためのネゴシエーションプロトコルを実行し、組み込み動作チャネルとして送信リンクの確立時にネゴシエーションプロトコルのキャリアを確立する、送信リンクを確立するための方法に関する。

本発明の特徴によれば、組み込み動作チャネルは管理データを運搬する。

本発明の他の目的において、ハンドシェイク送信手順を実行する手段、および無線ネットワーク管理プロトコルを用いて端末からハンドシェイク送信パラメータを構成する手段を具備する送信装置が提示される。送信装置には、さらに端末からハンドシェイク送信パラメータを受信する手段も含まれる場合がある。また、本発明は高速送信リンクを確立するためにハンドシェイク手順を簡略化して送信するアドミニストレーション、オペレーションおよびマネージメント(AOM)、および無線ネットワーク管理プロトコル(SNMP)を使用する場合がある。

本発明の開示は、1998年4月1日出願の本国特許出願60/080,310号、1998年6月19日出願の本国特許出願60/099,850号、19

98年7月22日出願の本国特許出願60/093,669号、および1998年7月29日出願の本国特許出願60/094,479号に開示された内容に関連するものであり、この内容をここに含めておく。

本開示は、以下の引用を参考にするものであり、その内容をここに含めておく。

特許V. 8 b 1 s (09/94)「一般交換機網上のデータ送信セッションの開始手順」、国際電気通信連合 電気通信標準化セクタ発行

特許V. 8 (08/96)「データ回線網接続機(DCE)間および一般交換機網上のデータ端末接続機(DTE)間の共通動作モードの開始および選択の手順」、国際電気通信連合 電気通信標準化セクタ発行

特許T. 35「非標準化伝送用CCITT定数コードの訂正手順」、国際電気通信連合 電気通信標準化セクタ発行

特許V. 34 (10/96)「一般交換機網および専用ポイントツーポイント2線式電話型回線での使用を対象にした最高33,600bpsまでのデータ送信速度で動作するモデム」、国際電気通信連合 電気通信標準化セクタ発行

#### 図面の簡単な説明

本発明の前提およびその他の目的、特徴、利点は、非制限例として示す図面を参照し、以下に述べる優先的実施形態のより詳細な記述から明らかである。添付図面の参照文字は種々の図を通して同じ部分を示す。

図1は、本発明の一般的な使用環境の概略ブロック図。

図2は、xDSLサービス用にセントラルオフィス機器を設け、リモート機器はスプリッドを使用しない典型的な状況における本発明の概略ブロック図。

図3は、送信チャネル上で互いに信号を送信するよう適合化した2つの典型的な高速(xDSL)モデムと接続して使用する本発明の優先的実施形態の概略ブロック図。

図4は、xTUE装置のトランザクションメッセージシーグンス用の状態遷移図。



図5は、X T U - C 装置のトランザクションメッセージシーケンス図の概要図  
 図6は、メッセージにおけるオクテット用の表示および順序フォーマット規則  
 を示す図。  
 図7は、単一オクテットに附随しないデータ用のフィールドマッピング規則を  
 示す図。  
 図8は、フレームチェックシーケンス (FCS) の2つのオクテット用のビッ  
 ト順序を示す図。  
 図9は、フレーム中のオクテットの配置を示す図。  
 図10は、3種類の情報フィールドを示す図。  
 図11は、識別 (I) フィールドおよび標準情報 (S) フィールドにおける種々  
 のパラメータ (N P a r t s および S P a r t s) をリンクするツリー構造を示す図。  
 図12は、メッセージにおける N P a r t s および S P a r t s の送信順序を示す  
 図。  
 図13は、識別 (I) フィールドにおけるオクテットの配置を示す図。  
 図14は、非標準情報 (N S) フィールドにおける非標準情報ブロックの配置  
 を示す図、および  
 図15は、非標準情報ブロックにおけるデータのオクテット配置を示す図で  
 ある。

#### 装置の形態の詳細な説明

本発明の第一の実施形態に係るデータ通信システムは、図1に示すように、  
 セントラルシステム2とリモートシステム4から構成され、両システムは通信チ  
 ャネル5を介してインタフェースとされる。  
 セントラルオフィスシステム2は、セントラルオフィスシステム2と通信チ  
 ャネル5間のインタフェースをとるようにつなぐメイン分配フレーム (M D F)  
 1を含む。メイン分配フレーム (M D F) 1は一端に外部からの電話回線 (例え  
 ば通信チャネル5) を接続し、他端に内部回線 (例えば内部セントラルオフィ

図1) を接続するように動作する。

リモートシステム4には、リモートシステム4と通信チャネル5とのインタフ  
 ェースをとるようにつなぐネットワークインタフェース装置 (N I D) 3が搭  
 載されている。ネットワークインタフェース装置 (N I D) 3は、顧客の電話と  
 通信ネットワーク (例えば通信チャネル5) とのインタフェースをとる。

本発明は、発明の趣旨と範囲から脱しない限り、他の通信装置にも適用で  
 きるものと理解される。また、本発明はツイストペアワイヤを用いた電話通信シ  
 ステムを参照して記載されているが、発明の趣旨と範囲から脱しない限り、  
 本発明はケーブル通信システム (例えばケーブルモデム)、光通信システム、ワ  
 イヤレスシステム、有線通信システムなどの他の通信環境などにも適用可能で  
 あると理解される。

図3は、図1のデータ通信システムの第一の実施形態の詳細なブロック図であ  
 る。本実施形態は、セントラルオフィスシステム2およびリモートシステム4の  
 いずれも本発明を實現する典型的な装置形態を示す。

図3に示すように、セントラルオフィスシステム2は、低域フィルタ34、高  
 域フィルタ36、テストネゴシエーションブロック48、高速データ受信部68、  
 高速データ送信部70、およびコンピュータ84を具備する。コンピュータ84  
 は、セントラルオフィスに設置されたネットワーク機器に対する汎用インタフ  
 ェースと接続される。テストネゴシエーションブロック48は、実際の高速データ  
 通信の前に発生するネゴシエーションおよび試験手順のすべてを実行する。

低域フィルタ34および高域フィルタ36は、通信チャネル5を通じて伝送さ  
 れる通信信号をフィルタする機能を持つ。テストネゴシエーションブロック48  
 は、セントラルオフィスシステム2、リモートシステム4、および通信チャネル  
 5をテストしそれらの条件、容量などのネゴシエーションを行う。テストネゴシ  
 エーションブロック48の手順は、高速モード受信、送信部 (例えばモード) 6  
 8および70の選択の前に完了し、それらの選択を開始する。高速受信部68は  
 リモートシステム4から送信された高速データを受信し、高速データ送信部70  
 はリモートシステム4に高速データを送信する。高速部68および70はA D S  
 L、H D S L、S H D S L、V D S L、C D S Lモデムなどから構成される。高

速部68および70は、初期ネゴシエーション手順の実行時に共通ブロック48  
 を「共有する」複数の高速通信装置であってもよい。ネゴシエーションデータ受  
 信部62および高速データ受信部68は、コンピュータ84に信号を送信する。  
 ネゴシエーションデータ送信部54および高速データ送信部70は、コンピュ  
 タ84から出される信号を受信する。

図示された実施形態において、テストネゴシエーションブロック48は、ネゴ  
 シエーションデータ受信部52およびネゴシエーションデータ送信部54から構  
 成される。ネゴシエーションデータ受信部52はネゴシエーションデータを受信  
 し、ネゴシエーションデータ送信部54はネゴシエーションデータを送信する。  
 以下、セントラルオフィスシステム2の種々の部分の動作について詳細に示す。

リモートシステム4は、低域フィルタ36、高域フィルタ40、テストネゴシ  
 エーションブロック48、高速データ受信部72、高速データ送信部66、およ  
 びコンピュータ84から構成される。コンピュータ84は、リモートシステムに  
 設置されたネットワーク機器に対する汎用インタフェースであるものと理解さ  
 れる。テストネゴシエーションブロック48は、実際の高速データ通信の前に発  
 生するすべてのネゴシエーションおよび試験手順を実行する。

低域フィルタ36および高域フィルタ40は、通信チャネル5で伝送される通  
 信信号をフィルタするように動作する。テストネゴシエーションブロック48は、  
 セントラルオフィスシステム2、リモートシステム4、および通信チャネル5の  
 条件や容量などの試験およびネゴシエーションを行う。高速受信部72はセント  
 ラルオフィスシステム2から送信される高速データを受信するように機能し、高  
 速データ送信部66はセントラルオフィスシステム2に高速データを送信する。  
 ネゴシエーションデータ受信部56および高速データ受信部72はコンピュ  
 タ84に信号を送信する。ネゴシエーションデータ送信部50および高速データ送  
 信部66は、コンピュータ84から出される信号を受信する。

図示された実施形態において、テストネゴシエーションブロック48は、ネゴ  
 シエーションデータ受信部56およびネゴシエーションデータ送信部50から構  
 成される。ネゴシエーションデータ受信部56はネゴシエーションデータを受信  
 し、ネゴシエーションデータ送信部50はネゴシエーションデータを送信する。

以下、リモートシステム4の種々の部分の動作について、詳細に説明する。

リモートシステム4のネゴシエーションデータ受信部50は、セントラルシス  
 テム2のネゴシエーションデータ送信部52によりネゴシエーションデータを送  
 信する。セントラルオフィスシステム2のネゴシエーションデータ送信部54は、  
 リモートシステム4のネゴシエーションデータ受信部56に下りネゴシエーシ  
 ョンデータを送信する。

セントラルオフィスシステム2は、リモートシステム4の複数のチャネル22、  
 26、28、30、および32との通信に使用される複数のチャネル6、10、  
 14、16、18を含む。この点について、図示された実施形態においてはチャ  
 ネル6は、低域フィルタ34および36でフィルタされた従来の音声帯域 (例  
 えば0 Hz〜約4 kHz) の該当するリモート音声チャネル32と直接通信する  
 ために使用されるセントラル音声チャネルであることが注目される。さらに、リ  
 モート音声チャネル33は、セントラルオフィスシステム2の制御下ないリモ  
 ートシステム4に接続されている。リモート音声チャネル33は、通信チャネル  
 5 (ただし低域フィルタ36の直前に) に並列に接続されており、したがってリモ  
 ート音声チャネル32と同じサービスを提供する。ただし、このチャネルは低域  
 フィルタ36の直前に接続されているのでリモート音声チャネル33は高速デー  
 タ信号および音声信号のいずれも含まれる。

フィルタは異なる周波数特性を持つように調整でき、したがって音声チャネル  
 6と32の間でI S D Nなどの他の伝送通信方法を用いて通信を行なうことが  
 できることが注目される。高速フィルタ38および40は、4 kHz以上の周波  
 数スペクトルを確保するように選択される。

(セントラルオフィスシステム2における) ビットストリーム10、14、1  
 6、18および (リモートシステム4における) ビットストリーム22、26、  
 28、30は、それぞれセントラルコンピュータ82およびリモートコンピュ  
 タ84間の通信に使用されるデジタルビットストリームである。ビットストリー  
 ム10、14、16、18を (図に示すように) 別個の信号として実現するか、  
 インタフェース、またはケーブルに接続する、あるいは一つのストリームに多重  
 化することは本発明の範囲および (または) 特徴を限定することなく、本発明の



ADSLモデムが使用する帯域に因して、本説明は次の符号化方式を用いて上りネゴシエーションチャネルおよび下りネゴシエーションチャネルご適切なキャリアを選択する。

1. 今ご知られているすべてのサービス/ファミリー (例えば G. 992. 1 / G. 992. 2 Annex a, Annex B, Annex C, II DSL2) を考慮する。
2. 上および下のネグレーションに同じ再送数 (すなわち優先的再送形態は反復再送を使用しない) を使用しない。
3. FDMフィルタ実施 (いくつかの重要でない追加を含め) は例えば上/下リンクレートを回避する。
4. 既存の T. 1. 413 記述トーン (例えばトーン番号 8, 44, 48, 52, 60) を回避する。
5. G. 992. 1 Annex a, G. 992. 2 Annex A は、同じ上および下キャリアを使用する。Annex C および G. 992. 2 Annex C は同じ上および下キャリアを使用する。
6. G. 992. 1 Annex a と関連した少なくとも 1 つのキャリアは G. 992. 1 Annex C で使用するキャリアと同じである。G.

992. 2 Annex aの少なくとも1つのキャリアはG、992. 2 Annex Cで使用するキャリアと(上り、下りいずれに用いても)同じである。
7. ADSL Annex a下り帯域は、G、992. 2に基いてトーン37-68に属する。
8. 異なる波長の伝送に対して十分な強度を持つこと。
9. 周知待用グリッド(おもにAnnex aおよびAnnex Bに適用)。これにより、スペクトル中のフォールドオーバーした信号は互いに重なるため、ナイキストレートより低いサンプリングレートが必要となる情報を引き出すことができる。Annex C用のトーンは特別の条件があるためAnnex aやAnnex Bトーンと同じグリッドには属さない場合が多い。
10. より高い周波数のトーン同士を引き離すことによりフィルタのリークを少なくする必要がある。
11. 一般に、Annexごとに3つのトーンが存在する(ただし、Annex Cは各方向に2つの主要トーンと3つのボダライントーンがある)。
12. 14と64の間のトーンは、TCM-1SDN環境では適用してはならない。
13. (可能な場合は)RDSLに伝送周波数を回送する。したがって、よりキャリアでは68kHz(〜16)および85kHz(〜20)を回送する。下りキャリアでは282kHz(〜65)および306kHz(〜71)を回送する。

データ項目	データ形式	注
4.3 年次	6, 11, 16, 21, 26, 31, 41	(Raman + 電圧モニターンググラフ) データ(全数)
4.4 年次	1, 7, 12, 17, 22, 27, 32, 37, 42	(Raman + 電圧モニターンググラフ) データ(全数)
4.5 年次	2, 8, 13, 18, 23, 28, 33, 38, 43	(Raman + 電圧モニターンググラフ) データ(全数)

優先的資料形態#2は次のキャリアを使用する。:

基本内装箱形態等 3 は次のキャリアを使用する。:

優先的実施形態#4は次のキャリアを使用する。:

表4. 低劣的実成形態#1のキャリア

2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
2.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64																																				

選択したキャリアに関するコメント

1. 上り、下りキャリアは完全に分離する。
2. 既存のT1、413帯域トーンの上り、下り帯域は維持する。
3. Annex Bではオプションとして番号33以下のトーンを使用でき、ATU-xはAnnex aに指定されたキャリアのすべてなく一部を用いることができる。
4. Annex Bより帯域およびAnnex a下り帯域は本来重複するので、2つの条件の属で共通帯域を分離した。
5. Annex aとBに共通したトーンは共通グリッドに沿って設定する。
6. トーン25はオプションで下り帯域に使用するので、高周波回線の減衰が存在する状況ではこれよりずっと低い周波数を使用できる場合がある。ただし、トーン25は上り帯域の真中にあるので、フィルタ実装によってはその使用を除外する場合がある。
7. トーン74はTCM-ISDNスペクトルのエルの範囲に入るので、正のSNRが存在しAnnex Bとは共通である。
8. トーン74はAnnex BのC-AC T2 m用の周波数として選択した。
9. Annex Bよりトーンに割り当て帯域は非常に狭い。3つのキャリアを使用すると2つの外部キャリアは帯域のかなり近接に配置される。2つのキャリアで十分であれば、それらの配置はかなり改善される。その場合、適切な上りグリッドは4N-1であり、すべての変更した上りキャリアの値を表5に示す。

表5. 優先的実施形態#2の上りキャリア

Y		上9		F9	
上	0	16	20		
Annex A		11	12	23	
Ann. B				32	39
Ann. C	9	11			
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99					

のグリッドを待つキャリアが置かれる。

4. キャリアはVDSL変復調を待つと長い間待て出でるよう3MHz (ADSLトーン#695相当) 以下でなければならぬ。
5. キャリアは、例えば北米での1.8~2.0MHz (ADSLトーン#417~#464相当) またはヨーロッパにおける1.81~2.0MHzなどの既知のVDSL変復調帯を回避しなければならぬ。
6. キャリアはVDSL変復調帯からの干渉を回避するように選択されなければならない。
7. VDSLは時分割多重 (TDD) 技術を使用する場合がある。したがって、上り、下りの分岐はそれと一致させる必要はない。
8. VDSL帯域の1.1MHzを超える信号は、バインダの他のTDD VDSL帯域とのニアエフェクトクロストーク (NEXT) を回避するため、ONUの選択したスーパーフレーム構造と同期して送信されなければならない。
9. キャリアのうち少なくとも1セットはVDSLスベクトルプランの範囲内でなければならない。

上記に基づき、本発明によればVDSL用の優先的キャリアは以下のとおりである。

$$\text{下りグリッド} = (\text{ADSL下りグリッド}) \times (\text{VDSLグリッド}) = (8N+2) \times (10)$$

8 100, 140, 260, 340など

$$\text{上りグリッド} = (\text{ADSL上りグリッド}) \times (\text{VDSLグリッド}) = (4N-1) \times (10)$$

8 350, 390, 470, 510, 550など

本発明の暗黙的チャネルブローピング機能は、送信チャネルを通じて情報を送信すると同時に送信チャネルの特性を評価するために使用できる。

チャネルブローピングは、起動シーケンス時に送られるすべての起動キャリアを監視し、またどのキャリアを送信したかを検証するために図2および図24に示す該ビットを組み出すことによって実行する。非同期キャリアの受信時、xTUEはネゴシエーションデータ受信部52、xTURはネゴシエーション

データ受信部56を用いて送信チャネル (図5) を監視しスベクトル情報を取り出すために信号のスベクトル分析を実行する。暗黙的チャネルブローピングの精度は高精度である必要はない。チャネルのSNRの大きな変動を得られればよい。xTURはCL/CLRメッセージ交換の内容に基づいてその変動およびパラメータ選択、および暗黙的チャネルブロープからのSNRを変更する。

本発明が取り扱うもう一つの問題は、起動初期のキャリア数の過剰、つまり過剰な送信電力の使用に関する。スベクトルに関するマナーを守るためにネゴシエーション相模の送信に使用するキャリア数を減らすことが必要である。その場合、受信機が実際に受信しているトーンがどれであるかを判断することは困難である。

「ペア伝播反応」の例と呼ばれるキャリア数を減らすための本発明の第一の例によれば、上り、下りトーンはペアとして扱われる。xTURは特定のペアからトーンを受信すると、xTURは該ペアキャリアを開始する前に該当する相手 (ペア) 上で位相反転を送信する。

ただし、この例には次のような制限がある。

1. ペアの一方のトーンは、ブロッカアップまたは干渉のため、使用不可の場合があり、したがってペアのもう一方はアイドル状態となる。
2. キャリアは必ずしもユニークな組み合わせになるとは限らない。

図2の例は「メッセージ前の暗黙的キャリア」の例と呼ばれる。正確に合ったキャリアの送信後および暗黙的キャリアの送信前、メッセージはフラグで始まり、xTURはそのキャリアのすべてを受信し、どのキャリアを受信しているかを示す。異なるキャリアを監視する異なる長さの1と0の連続した50%デューティサイクルパターンを送信することによってコードを生成することができる。図2はデューティサイクルにより、オクテット同期なしの受信が可能である。

ただし、この例には次のような制限がある。

1. この方式はビットまたは時間効率が高い。
2. まずオクテット同期を行い、次にデジタルメッセージで情報を送ることが望ましい。
3. この方式は起動シーケンスに必要な時間を増大し、

4. コーディング方式はエラー訂正を含んでいない。

図3の例は「使用キャリアおよび要求送信」方式と呼ばれる。この方式の制限に基づけば (以下で説明)、例3は優先的方式である。後続のセッションで使用するキャリアはメッセージラングザクションのオクテットによりネゴシエーションを行う。

初期状態では、すべての送信するキャリアはCL/CLRメッセージを送信する。送信キャリアのリストを図23と図24に示す。後続メッセージにどのキャリアを使用するかを決定 (ネゴシエーション) するために使用するCL/CLRメッセージ中のパラメータを図34と図35に示す。送信キャリア数は、同じラングザクション中のMR、MS、ACK、NAKメッセージなど同じラングザクションでは縮小することができる。送信キャリア数は有線セクションおよびMSまたはMRメッセージで始まるラングザクションで縮小することもできる。MSメッセージの内容と状態のMSの場合と異なり、xTURは利用可能なキャリア情報を保存するためのメモリを使用する。

下流またはブリックアップなどのチャネル障害が検出された場合、図23xTURからの起動タイムアウトによって、可能なすべてのトーンは起動xTUR-Xから使用することができる。

xTURおよびxTUR-Cは初期状態において、共通のキャリアが存在するかどうかを判断するためにできるだけ多くのキャリアを送信することが望まれる。xTUR-EとxTUR-Cのペアは上記のあらかじめ決められた手順でネゴシエーションを行い後続のメッセージおよび後続の起動のための縮小したキャリア数の送信を決定する。

xTUR-Xがラングザクションの途中でキャリア数を縮小するよう指示された場合、xTUR-Xはフラグの送信時のみキャリア数を縮小する。フラグの送信が完了するとxTUR-Xは2オクテット同期延長キャリアで非同期キャリアを送信した後、元キャリアによる送信を停止する。

xTUR-EとxTUR-Cが上記の手順で縮小した起動キャリアを用いるためネゴシエーションを行った場合、その縮小キャリアセットはその後の起動に使用されるものとする。時間T1内に予測した応答が得られない場合、キャリア数を

縮小するためのxTUR-Xからの以前の指示は無視され、起動方式が再開する。

セントラルオフィス (xTUR-C) システム2またはリモート (xTUR-E) システム4は送信チャネルを開始することができる。リモートシステム4のネゴシエーションデータ送信部50はセントラルシステム2のネゴシエーションデータ受信部52によりネゴシエーションデータを送信する。セントラルシステム2のネゴシエーションデータ送信部54はリモートシステム4のネゴシエーションデータ受信部56によりネゴシエーションデータを送信する。ネゴシエーションデータ送信部56は送信部54に下りネゴシエーションデータを送信する。ネゴシエーションデータ送信部54は送信部56に上りネゴシエーションデータを送信する。セントラルオフィスとリモート間のラングザクションメッセージに同じ「開始モデム」と見なされる。同様、セントラルオフィスまたはリモート「応答用」と見なされる。

次にxTUR-Eによる起動について説明し、続いてxTUR-Cによる起動について論じる。

図23のxTUR-Eは、ネゴシエーションデータ送信部50を通じて上りグループのファミリーのいずれかまたはその両方から選択した非同期キャリアを送信する。ネゴシエーションデータ送信部52が、あらかじめ設定された期間 (優先的応答形態では少なくとも200ms)、xTUR-Eからキャリアを受信すると、応答側のxTUR-Cは下りグループのファミリーのみから選択した非同期キャリアをネゴシエーションデータ送信部54を経て送信する。ネゴシエーションデータ送信部56によりあらかじめ設定された期間 (少なくとも200ms)、xTUR-Cからキャリアを受信後、xTUR-E DP SKはネゴシエーションデータ送信部50を用いてキャリアのファミリーの一つのみを監視し、あらかじめ決められたフラグ (例えばT<sub>E1</sub>) をデータとして送信する。両方のファミリーから選択したキャリアでxTUR-Eが起動した場合、xTUR-Eは選択したファミリーからのキャリアの起動を開始する前に他のファミリーからのキャリアの送信を停止する。xTUR-Eからネゴシエーションデータ送信部52を通じてフラグを受信後、xTUR-C DP SKは (ネゴシエーションデータ送信部54を用いて) キャリアのファミリーの一つのみを監視しフラグ (例えばT<sub>E1</sub>) をデータとして送信する。

キャリア (決定する場合) の共通セットの発見を容易にするために、図23で

ないファミリーのキャリアをxTU-Cが受信する場合、xTU-Cはそれにもかわらず送信可能なファミリーからのキャリアを送信することによって応答する。これにより、xTU-RはxTU-Cの存在を検出し、可能であれば異なるキャリアファミリーで起動手順を実行しようとする。

同様の実施形態において、xTU-CとxTU-Rはキャリアの送信の前に送信のサービスがないか回線をモニターし、それぞれネゴシエーションデータ受信部52および56を用いて既済のサービスに対する+歩を回避する。

xTU-Cは下りキャリアのいずれか、あるいはすべてのキャリアで同一データを同一のタイミングで送信する。

送信側xTU-Cは、ネゴシエーションデータ送信部54を用いて下りグループのファミリーのいずれかまたは両方から選択した非同期モジュールを送信する。xTU-Cから（低優先度形態において）少なくとも200msの間、ネゴシエーションデータ受信部56を用いてキャリアを受信した後、応答側xTU-Rは上りグループの一つのファミリーから選択した非同期キャリアをネゴシエーションデータ送信部50を用いて送信する。xTU-Rのネゴシエーションデータ受信部52により少なくとも200msの間キャリアを受信した後、xTU-Cはネゴシエーションデータ送信部54を用いてキャリアのファミリーの一つのみに対してDPSK変調を開始し、“1”（例えばF<sub>1,1</sub>）をデータとして送信する。xTU-Cが両方のファミリーから選択したキャリアで起動した場合、xTU-Rは、選択したファミリーからのキャリアの起動を開始する前に他のファミリーからのキャリアの送信を停止する。xTU-Cから“1”を受信後、xTU-R DPSKはキャリアの1つのファミリーのみを選択し、フラグ（7E<sub>1,1</sub>）をデータとして送信する。xTU-Rからフラグを受信後、xTU-C DPSKはキャリアの1つのファミリーのみを選択し、フラグ（7E<sub>1,1</sub>）をデータとして送信する。

キャリア（存在する場合）の共通セットの発見を容易にするために、送信できないファミリーのキャリアをxTU-Rが受信する場合、xTU-Rはそれにもかわらず送信可能なファミリーからのキャリアを送信することによって応答する。これにより、xTU-CはxTU-Rの存在を検出し、可能であれば異なる

キャリアファミリーで起動手順を実行しようとする。

本発明によれば、xTU-CとxTU-Rは（それぞれネゴシエーションデータ受信部52および56を用いて）既済のサービスに対する+歩を回避するためにキャリアの送信の前に既済のサービスがないか回線をモニターする。

xTU-Cは下りキャリアのいずれか、あるいはすべてのキャリアで同一のタイミングで同一データを送信する。xTU-Rは上りキャリアのいずれか、あるいはすべてのキャリアで同一のタイミングで同一データを送信する。

本発明において、エラー回復メカニズムは、例えば！初回送信をしない“1”（F<sub>1,1</sub>）またはフラグ（7E<sub>1,1</sub>）の非同期キャリアの送信を含む（が、これには限定されない）。xTU-Rは起動手順を再開するか、あるいはオプションにより代替の起動手順を開始することができる。

送信リンクの一つの送信遅延しか本発明の優先的起動方法を規定しない場合は、無送信は可能でない場合がある。以下に、従来のDSSSシステムまたは音声帯域通信システムなどを例（が、これには限定されないものとする）従来の通信システムで代替する（あるいは回避する）メカニズムについて説明する。まず、xDSLシステムによる代替方法について説明し、続いて音声帯域代替方法について説明する。

#### 1. 従来のxDSLシステムによる代替方法

従来のxDSLシステム（その例については図3に示す）の中には、本発明を構成するものもある。本発明は従来のxDSL起動方法に適用する手順を言う。本発明は未知のトランシーバDSSSを具備する未知の機器が存在する状況で複数のxDSL変調を起動するための強力なメカニズムとなるよう意図している。地線線（すなわち従来の線路）の経路は、1つの異なる方法、暗黙的方法（例えばエスケープによる起動）または明示的方法（例えば既済の経路または既済情報による起動）により処理することができる。いずれの方法も複数の起動方法をカバーするために使用する。

エスケープ方法による起動によって、本発明のネゴシエーション変調の開始に先立つ経路の起動が容易になる。これによって、例えば所定の送信率（PSSDと異なる）のAnnex A、BまたはC、およびT1、4:3のような（が、

これには限定されないものとする）従来のDSSSシステムを測定する際の起動が可能になる。本発明はxTU-Cのデータ受信部52、またはxTU-Rのデータ受信部56を用いていくつかの異なる周波数帯をモニターする。このように、地線線（例えばT1、4:3）をサポートする装置は、同時に（あるいはほとんど同時に）地線線の起動信号をモニターし、同時に本発明の起動信号をモニターする。ANSI T1.413プロトコルとの相互作用の手順を図8に示す。

図8. T1.413経路によるエスケープ起動

動作	説明
1. T1.413	1. T1.413の起動
2. T1.413	2. T1.413の起動
3. T1.413	3. T1.413の起動
4. T1.413	4. T1.413の起動
5. T1.413	5. T1.413の起動
6. T1.413	6. T1.413の起動
7. T1.413	7. T1.413の起動
8. T1.413	8. T1.413の起動
9. T1.413	9. T1.413の起動
10. T1.413	10. T1.413の起動
11. T1.413	11. T1.413の起動
12. T1.413	12. T1.413の起動
13. T1.413	13. T1.413の起動
14. T1.413	14. T1.413の起動
15. T1.413	15. T1.413の起動
16. T1.413	16. T1.413の起動
17. T1.413	17. T1.413の起動
18. T1.413	18. T1.413の起動
19. T1.413	19. T1.413の起動
20. T1.413	20. T1.413の起動
21. T1.413	21. T1.413の起動
22. T1.413	22. T1.413の起動
23. T1.413	23. T1.413の起動
24. T1.413	24. T1.413の起動
25. T1.413	25. T1.413の起動
26. T1.413	26. T1.413の起動
27. T1.413	27. T1.413の起動
28. T1.413	28. T1.413の起動
29. T1.413	29. T1.413の起動
30. T1.413	30. T1.413の起動
31. T1.413	31. T1.413の起動
32. T1.413	32. T1.413の起動
33. T1.413	33. T1.413の起動
34. T1.413	34. T1.413の起動
35. T1.413	35. T1.413の起動
36. T1.413	36. T1.413の起動
37. T1.413	37. T1.413の起動
38. T1.413	38. T1.413の起動
39. T1.413	39. T1.413の起動
40. T1.413	40. T1.413の起動
41. T1.413	41. T1.413の起動
42. T1.413	42. T1.413の起動
43. T1.413	43. T1.413の起動
44. T1.413	44. T1.413の起動
45. T1.413	45. T1.413の起動
46. T1.413	46. T1.413の起動
47. T1.413	47. T1.413の起動
48. T1.413	48. T1.413の起動
49. T1.413	49. T1.413の起動
50. T1.413	50. T1.413の起動
51. T1.413	51. T1.413の起動
52. T1.413	52. T1.413の起動
53. T1.413	53. T1.413の起動
54. T1.413	54. T1.413の起動
55. T1.413	55. T1.413の起動
56. T1.413	56. T1.413の起動
57. T1.413	57. T1.413の起動
58. T1.413	58. T1.413の起動
59. T1.413	59. T1.413の起動
60. T1.413	60. T1.413の起動
61. T1.413	61. T1.413の起動
62. T1.413	62. T1.413の起動
63. T1.413	63. T1.413の起動
64. T1.413	64. T1.413の起動
65. T1.413	65. T1.413の起動
66. T1.413	66. T1.413の起動
67. T1.413	67. T1.413の起動
68. T1.413	68. T1.413の起動
69. T1.413	69. T1.413の起動
70. T1.413	70. T1.413の起動
71. T1.413	71. T1.413の起動
72. T1.413	72. T1.413の起動
73. T1.413	73. T1.413の起動
74. T1.413	74. T1.413の起動
75. T1.413	75. T1.413の起動
76. T1.413	76. T1.413の起動
77. T1.413	77. T1.413の起動
78. T1.413	78. T1.413の起動
79. T1.413	79. T1.413の起動
80. T1.413	80. T1.413の起動
81. T1.413	81. T1.413の起動
82. T1.413	82. T1.413の起動
83. T1.413	83. T1.413の起動
84. T1.413	84. T1.413の起動
85. T1.413	85. T1.413の起動
86. T1.413	86. T1.413の起動
87. T1.413	87. T1.413の起動
88. T1.413	88. T1.413の起動
89. T1.413	89. T1.413の起動
90. T1.413	90. T1.413の起動
91. T1.413	91. T1.413の起動
92. T1.413	92. T1.413の起動
93. T1.413	93. T1.413の起動
94. T1.413	94. T1.413の起動
95. T1.413	95. T1.413の起動
96. T1.413	96. T1.413の起動
97. T1.413	97. T1.413の起動
98. T1.413	98. T1.413の起動
99. T1.413	99. T1.413の起動
100. T1.413	100. T1.413の起動

標準非同期送信または標準情報を用いた起動により、従来の通信システムをメッセージ中に示すことによってハンドシェイク変調の起動後における変調の相互作用が可能になる。メッセージは非同期情報（NS）フィールドまたは標準情報（S）フィールドのいずれかを使用することができる。

本発明は異なる変調を示す非同期のメッセージの送受信を可能にする。地線線は既済の線路によって明示的にネゴシエーションを行うことができる。

本発明は異なる変調を示す非同期のメッセージの送受信を可能にする。地線線は標準情報フィールドにおけるコードポイントによって明示的にネゴシエーションを行うことができる。

2.ADSLのような（が、これには限定されないものとする）他のDSL通信システムは、本発明の原理と図面から既述することなくT1.413について上記した明示的、暗黙的方法を用いてネゴシエーションを行うことができると解される。

#### 2. 音声帯域間への送達方法

音声帯域間による送達方法は、xDSL変調について上述した送達方法に類

似している。すなわち、明示的、暗黙的いずれの方法も存在する。

音声帯域間の初期信号はITU-T勧告V.8およびITU-T勧告V.8bisで規定されている。明示的方法において、V.8またはV.8bisコードポイントがMSメッセージで選択され、ACK(1)メッセージで通知され、本発明が実行（完了）してから、V.8またはV.8bis手順が開始する。xTU-RはV.8勧告のルールを引き受け、xTU-CはV.8勧告のルールを引き受ける。

暗黙的方法においては、xTU-Rがネゴシエーションを送信することによってハンドシェイクセッションを開始し、しかも送信チャネル5の他端のxTU-Xからの応答を受け取らない場合、他端のxTU-Xは他端のxTU-Rが高速送達をサポートしていないと見なし、V.8やV.8bisなどの音声帯域間の手順を用いた通信の開始に切替える。

また、本発明は、送信リンクの一方の送信装置がデータ送信を必要とするとき、長時間の、または迅速な起動トランザクションを実行するという先行技術の問題にも対処する。

一般に、xTU-Cは通常、常にONであるが、xTU-RがONになる前にONに切替えられている。xTU-Rは常にONのままにできるが、xTU-RがOFFになるか、a sleep モード（電力消費を最小にするためにxTU-Rをスタンバイモードにするモード）する状態があることが好ましい。xTU-Rがスリープモードのとき、セントラル側はデータ送信が発生する前にxTU-Rを「ウェイクアップ」する必要がある。これを促進するための4つの基本トランザクションを図9に示す。

図9. 4つの基本トランザクションの必要性

動作	説明	動作
1. Announce First Tone	1. 最初の音調の送信	2. Announce Second Tone
3. Announce Third Tone	3. 3番目の音調の送信	4. Announce Fourth Tone
5. Announce Fifth Tone	5. 5番目の音調の送信	6. Announce Sixth Tone
7. Announce Seventh Tone	7. 7番目の音調の送信	8. Announce Eighth Tone
9. Announce Ninth Tone	9. 9番目の音調の送信	10. Announce Tenth Tone
11. Announce Eleventh Tone	11. 11番目の音調の送信	12. Announce Twelfth Tone
13. Announce Thirteenth Tone	13. 13番目の音調の送信	14. Announce Fourteenth Tone
15. Announce Fifteenth Tone	15. 15番目の音調の送信	16. Announce Sixteenth Tone
17. Announce Seventeenth Tone	17. 17番目の音調の送信	18. Announce Eighteenth Tone
19. Announce Nineteenth Tone	19. 19番目の音調の送信	20. Announce Twentieth Tone
21. Announce Twenty-first Tone	21. 21番目の音調の送信	22. Announce Twenty-second Tone
23. Announce Twenty-third Tone	23. 23番目の音調の送信	24. Announce Twenty-fourth Tone
25. Announce Twenty-fifth Tone	25. 25番目の音調の送信	26. Announce Twenty-sixth Tone
27. Announce Twenty-seventh Tone	27. 27番目の音調の送信	28. Announce Twenty-eighth Tone
29. Announce Twenty-ninth Tone	29. 29番目の音調の送信	30. Announce Thirtieth Tone
31. Announce Thirty-first Tone	31. 31番目の音調の送信	32. Announce Thirty-second Tone
33. Announce Thirty-third Tone	33. 33番目の音調の送信	34. Announce Thirty-fourth Tone
35. Announce Thirty-fifth Tone	35. 35番目の音調の送信	36. Announce Thirty-sixth Tone
37. Announce Thirty-seventh Tone	37. 37番目の音調の送信	38. Announce Thirty-eighth Tone
39. Announce Thirty-ninth Tone	39. 39番目の音調の送信	40. Announce Fortieth Tone
41. Announce Forty-first Tone	41. 41番目の音調の送信	42. Announce Forty-second Tone
43. Announce Forty-third Tone	43. 43番目の音調の送信	44. Announce Forty-fourth Tone
45. Announce Forty-fifth Tone	45. 45番目の音調の送信	46. Announce Forty-sixth Tone
47. Announce Forty-seventh Tone	47. 47番目の音調の送信	48. Announce Forty-eighth Tone
49. Announce Forty-ninth Tone	49. 49番目の音調の送信	50. Announce Fiftieth Tone
51. Announce Fifty-first Tone	51. 51番目の音調の送信	52. Announce Fifty-second Tone
53. Announce Fifty-third Tone	53. 53番目の音調の送信	54. Announce Fifty-fourth Tone
55. Announce Fifty-fifth Tone	55. 55番目の音調の送信	56. Announce Fifty-sixth Tone
57. Announce Fifty-seventh Tone	57. 57番目の音調の送信	58. Announce Fifty-eighth Tone
59. Announce Fifty-ninth Tone	59. 59番目の音調の送信	60. Announce Sixtieth Tone
61. Announce Sixty-first Tone	61. 61番目の音調の送信	62. Announce Sixty-second Tone
63. Announce Sixty-third Tone	63. 63番目の音調の送信	64. Announce Sixty-fourth Tone
65. Announce Sixty-fifth Tone	65. 65番目の音調の送信	66. Announce Sixty-sixth Tone
67. Announce Sixty-seventh Tone	67. 67番目の音調の送信	68. Announce Sixty-eighth Tone
69. Announce Sixty-ninth Tone	69. 69番目の音調の送信	70. Announce Seventieth Tone
71. Announce Seventy-first Tone	71. 71番目の音調の送信	72. Announce Seventy-second Tone
73. Announce Seventy-third Tone	73. 73番目の音調の送信	74. Announce Seventy-fourth Tone
75. Announce Seventy-fifth Tone	75. 75番目の音調の送信	76. Announce Seventy-sixth Tone
77. Announce Seventy-seventh Tone	77. 77番目の音調の送信	78. Announce Seventy-eighth Tone
79. Announce Seventy-ninth Tone	79. 79番目の音調の送信	80. Announce Eightieth Tone
81. Announce Eighty-first Tone	81. 81番目の音調の送信	82. Announce Eighty-second Tone
83. Announce Eighty-third Tone	83. 83番目の音調の送信	84. Announce Eighty-fourth Tone
85. Announce Eighty-fifth Tone	85. 85番目の音調の送信	86. Announce Eighty-sixth Tone
87. Announce Eighty-seventh Tone	87. 87番目の音調の送信	88. Announce Eighty-eighth Tone
89. Announce Eighty-ninth Tone	89. 89番目の音調の送信	90. Announce Ninetieth Tone
91. Announce Ninety-first Tone	91. 91番目の音調の送信	92. Announce Ninety-second Tone
93. Announce Ninety-third Tone	93. 93番目の音調の送信	94. Announce Ninety-fourth Tone
95. Announce Ninety-fifth Tone	95. 95番目の音調の送信	96. Announce Ninety-sixth Tone
97. Announce Ninety-seventh Tone	97. 97番目の音調の送信	98. Announce Ninety-eighth Tone
99. Announce Ninety-ninth Tone	99. 99番目の音調の送信	100. Announce Hundredth Tone

表 10. トランザクションの優先的方策 #1
-------------------------

×T U-Rは、常にトランザクションの最初のメッセージを送り、また×T U-Rが受信を初期化するとき最初のメッセージはできるだけ意味を持たなければならぬので、本発明は表10に示す優先的初期化プロトコルを使用する。代わりに、表11に示す初期化プロトコル方式を使用することができる。ただし、これらのトランザクションに対する変更は、本発明の趣旨と範囲から逸脱しない範囲で可能であると解される。

表 10. トランザクションの優先的方策 #1

トランザクション	優先的方策 #1	優先的方策 #2	優先的方策 #3
1. 送信元が送信する	送信元が送信する	送信元が送信する	送信元が送信する
2. 受信元が受信する	受信元が受信する	受信元が受信する	受信元が受信する
3. 送信元が送信する	送信元が送信する	送信元が送信する	送信元が送信する
4. 受信元が受信する	受信元が受信する	受信元が受信する	受信元が受信する

ここで、	
11. 送信元が送信する	このメッセージは送信元が送信する最初のメッセージであり、送信元が送信する最初のメッセージである。
12. 受信元が受信する	このメッセージは受信元が受信する最初のメッセージであり、受信元が受信する最初のメッセージである。
13. 送信元が送信する	このメッセージは送信元が送信する最初のメッセージであり、送信元が送信する最初のメッセージである。
14. 受信元が受信する	このメッセージは受信元が受信する最初のメッセージであり、受信元が受信する最初のメッセージである。
15. 送信元が送信する	このメッセージは送信元が送信する最初のメッセージであり、送信元が送信する最初のメッセージである。
16. 受信元が受信する	このメッセージは受信元が受信する最初のメッセージであり、受信元が受信する最初のメッセージである。
17. 送信元が送信する	このメッセージは送信元が送信する最初のメッセージであり、送信元が送信する最初のメッセージである。
18. 受信元が受信する	このメッセージは受信元が受信する最初のメッセージであり、受信元が受信する最初のメッセージである。
19. 送信元が送信する	このメッセージは送信元が送信する最初のメッセージであり、送信元が送信する最初のメッセージである。
20. 受信元が受信する	このメッセージは受信元が受信する最初のメッセージであり、受信元が受信する最初のメッセージである。

トランザクションに関連した名称やシナリオがあるが、名称は本質的に重要

により、いずれか一方の側は特定のモードを要求することができ、他方の側は要求モードへの遷移を受け付けるか拒否することができる。トランザクションまたは方法は、共通能力をまず互立することになり、動作モードを選択するために使用される。トランザクションの両側の能力についての情報を交換するために使用される。トランザクションは、両側がトランザクションの結果をコントロールできるようにすることを目的としている。

図4および図5は、第2トランザクションの機能形態の場合の状態遷移図である。この状態遷移図は状態情報（例えば状態の名称と現在の送信メッセージ）と遷移情報（例えば状態遷移の原因となった受信メッセージ）を示す。図4および図5において、アスタリスク（\*）のついたメッセージ名称は完全なメッセージの受信時、あるいはメッセージの1つまたは複数のセグメントの受信時、状態遷移が起ることを示す。

選択フィールドでバイナリ「1」にセットされた「追加情報利用可能パラメータ (Additional Information Available Parameter)」と共にメッセージが受信される場合、受信側はACK (2) メッセージを送り、送信側に送信するように要求しても良い。送信側は、ACK (2) メッセージを受信すると情報をさらに送信する。選択したモードと関連した信号の送信はACK (1) の送信の直後に開始する。

ある側が呼び出すことができないモードを要求するMSメッセージを受信した場合、NAKを送ることによってこれを拒否する。いずれの状態でも無効なフレームを受信すると、送信側はNAK (1) を送信し、直ちに初期状態に戻る。一方の×T U-Rがメッセージを送信したが他方の×T U-Rからフラグまたは有効なメッセージデータを受信していない場合、(上記の)エラー回復手順が適用される。×T U-Rがメッセージを送信し、かつフラグの受信を行っていない場合、同じメッセージを再送信する前にあらかじめ設定された期間、例えば1秒間待つ。他の×T U-Rから有効なメッセージを受信せずに×T U-Rが同じメッセージを特定の回数（例えば3回）送信した場合、送信側×T U-Rはハングアップメッセージを送りキャリアの送信を停止する。直ぐに×T U-Rは、再起動を行うための起動手順を開始しても良い。

を伝送する目的を持つにすぎないと思えるべきである。

トランザクションではすべてのメッセージが要求される。

RCメッセージに1ビットの位相シフトがない。ビットを「1」にセットすることは、×T U-Rがフラッシュ要求により「ビククリ」させられたか、通信状態であることを意味している。この状態において、×T U-RはトランザクションWの代わりにトランザクションXを使用することが推奨される（必須ではない）。MSは常に所望のモードを待たせ。

×T U-R がトランザクションXでNAKを出し、しかも誤みを低くしたい場合、NAK ( ) を送信した後トランザクションZを送信するものとする。

一方、×T U-RがNAKを出す場合、×T U-RはRCを送りトランザクションXかWを開始しなければならない。

×T U-Rが受信を開始した状況において次のことが注目される。

1. ×T U-Rに優勢になることに対して×T U-Rを準備した場合、トランザクションXまたはWを使用すべきである。×T U-Rが受信を開始するとき、これは典型的なケースである。
2. ただし、×T U-Rが等しいコントロールを行える場合、トランザクションZを使用すべきである。
3. トランザクションYは使用できるが、×T U-Rの一部にとっては非常に遅速である。
4. ×T U-Rによる受信の開始は、電力資源システムと共同して使用することもできる。

表 11. トランザクションの優先的方策 #2

トランザクション	優先的方策 #2	優先的方策 #3	優先的方策 #4
1. 送信元が送信する	送信元が送信する	送信元が送信する	送信元が送信する
2. 受信元が受信する	受信元が受信する	受信元が受信する	受信元が受信する
3. 送信元が送信する	送信元が送信する	送信元が送信する	送信元が送信する
4. 受信元が受信する	受信元が受信する	受信元が受信する	受信元が受信する

可能なすべてのトランザクションを以下に示す。

メッセージCおよびCLRの使用を伴うトランザクションは、2つの側の間の能力の相違または交換を可能にする。メッセージMSの使用を伴うトランザク

いずれの情報フィールドも最大オクテット数は84である。情報がこの制限を超える場合、情報の残りの部分はその後のメッセージに含まれる。情報がさらに存在することを示すため、追加情報利用可能パラメータは送信メッセージの識別フィールドでバイナリ「1」にセットされる。ただし、メッセージの受信時にリモート側が追加情報を要求するACK (2) メッセージを送る場合に限りこの情報は送信される。

情報フィールドに非標準の情報がある場合、標準情報および非標準の情報はそれぞれ別のメッセージで伝送される。CLメッセージで伝送される情報が一つのメッセージで伝送することが不可能で、かつ追加情報利用可能パラメータでバイナリ「1」にセットされる場合、追加情報の送信順序に関わらず、送信側が上記のCL-MSを組み合わせたメッセージの送信を完了するために受信側から応答を求められる。この場合、さらに情報の要求がない場合、ACK (1) が送られるものとする。

また、本発明は、ネゴシエーション手順の実行時に両側の能力（例えばチャネル情報、サービスパラメータ、識別情報など）の他に、いかなる情報の送受信が望ましいかという意思も持っている。この点において、本発明はV、8 b i sおよびV、8と比較して、いくつか異なる、追加のタイプの情報が含まれている。このタイプの情報は「アプリケーショングループ」の代わりのサービス要件 (service requirement) に重点を置いている。このタイプの情報は主にパラメータ交換の種類の例にすぎず、したがって本発明の趣旨と範囲から除外することなく修正（変更）できることが注目される。

本発明の好ましい実施形態は、表12に示すような一般問題解決系を示す。本発明の非依存情報 (modulation independent information) は「標準」フィールドに示され、非依存情報 (modulation dependent information) は「標準情報」フィールドに示される。一旦に、サービスパラメータおよびチャネル能力情報は種々の×D S L側から独立している。第一の例のメッセージの全体的構成を表13に示し、一方、第二の例を表14示す。

表 12. 情報組織例

・ 送信側サービスパラメータの定義 (T1.413) (サービスパラメータなし)	・ 受信側サービスパラメータの定義 (R1.413) (サービスパラメータなし)
・ 送信側サービスパラメータの定義 (T1.413) (サービスパラメータなし)	・ 受信側サービスパラメータの定義 (R1.413) (サービスパラメータなし)
・ 送信側サービスパラメータの定義 (T1.413) (サービスパラメータなし)	・ 受信側サービスパラメータの定義 (R1.413) (サービスパラメータなし)
・ 送信側サービスパラメータの定義 (T1.413) (サービスパラメータなし)	・ 受信側サービスパラメータの定義 (R1.413) (サービスパラメータなし)
・ 送信側サービスパラメータの定義 (T1.413) (サービスパラメータなし)	・ 受信側サービスパラメータの定義 (R1.413) (サービスパラメータなし)
・ 送信側サービスパラメータの定義 (T1.413) (サービスパラメータなし)	・ 受信側サービスパラメータの定義 (R1.413) (サービスパラメータなし)
・ 送信側サービスパラメータの定義 (T1.413) (サービスパラメータなし)	・ 受信側サービスパラメータの定義 (R1.413) (サービスパラメータなし)
・ 送信側サービスパラメータの定義 (T1.413) (サービスパラメータなし)	・ 受信側サービスパラメータの定義 (R1.413) (サービスパラメータなし)
・ 送信側サービスパラメータの定義 (T1.413) (サービスパラメータなし)	・ 受信側サービスパラメータの定義 (R1.413) (サービスパラメータなし)
・ 送信側サービスパラメータの定義 (T1.413) (サービスパラメータなし)	・ 受信側サービスパラメータの定義 (R1.413) (サービスパラメータなし)

表13. メッセージの全体構成 (実施の形態1)

フィールド	メッセージタイプ (送信側/受信側)	送信側サービス パラメータ (T1.413)	受信側サービス パラメータ (R1.413)	送信側サービス パラメータ (T1.413)	受信側サービス パラメータ (R1.413)
ヘッダ	Y	Y	Y	Y	Y
ボディ	Y	Y	Y	Y	Y
フッタ	Y	Y	Y	Y	Y

注: \* NACKは伝送エラーのパラメータのビットを決定することによってNACKの理由を台める。

表14. メッセージの全体構成 (実施の形態2)

フィールド	メッセージタイプ (送信側/受信側)	送信側サービス パラメータ (T1.413)	受信側サービス パラメータ (R1.413)	送信側サービス パラメータ (T1.413)	受信側サービス パラメータ (R1.413)
ヘッダ	Y	Y	Y	Y	Y
ボディ	Y	Y	Y	Y	Y
フッタ	Y	Y	Y	Y	Y

以下に、カテゴリごとの構成要素を示す。

所定のXDSL装置に固有のパラメータは、必ず該当する装置カテゴリに入っていないなければならない。これらの装置パラメータの中には他よりも一般的なパラメータが存在し、NPara/SPParaとして高い位置にある場合がある。T1.413でネゴシエーションを行ったパラメータは、本発明でもネゴシエーションを行っている (ただし、T1.413コードを使用するベンダーIDを除く)。ただし、送信パラメータが本発明によるネゴシエーションを必要とするケースがいくつか存在する。

・ G.992.10のパラメータのオプションがT1.413と異なる場合

・ パラメータを単に送受信するだけでなく、ネゴシエーションを必要とする場合、あるいは

・ パラメータのクラスに属する一般的優先事項を表示する必要がある場合

パラメータが非常に一般的である場合、識別フィールドのサービスパラメータオクテットでネゴシエーションを行う必要がある。パラメータが非常に一般的ではない場合、伝送側情報オクテットの第2レベルでネゴシエーションを行う必要がある。これらの識別パラメータが特定の装置の固有の識別子であっても、装置ごとに異なるコーディングされる。また、例えば、VDSLなどのXDSL装置も非常に異なるパラメータを持っており、すべてのXDSL装置と機能を満足することを試みる一つの大きなパラメータリストを持つことを非常に困難にする。その結果、V.8bisに互換性が存在しているのとまったく同様に互換パラメータにも互換性が存在する。さらに、種々のアプリケーションにおける多くのパラメータは同一である。

従来、従来、ネゴシエーションオプションの3つのタイプのパラメータ/オプションが存在する。

### 1. 拡張オプション

拡張オプションはメーカーが製品設計において含めるか選択する仕様のオプション部分として定義される。拡張オプションの一例は、FDM VS. SCを使用することである。種々の製品間で共通点があれば拡張は不可能であるので、拡張オプションは伝送時に明示および隠蔽されなければならない。

### 2. 伝送オプション

伝送オプションは、ある意味において事前に決められるオプション能力として定義される。伝送オプションの一例としては、COまたはCPのいずれかによって提供されることが必要なCOにおけるループタイミングがある。CO能力は遠端、ネゴシエーションの前に事前に決定によって決められる。このオプションは

拡張オプションまたはネゴシエーションオプションに含めることができることが注目される。その結果、わずかなオプションのみがこのカテゴリに入る。

### 3. ネゴシエーションオプション

ネゴシエーションオプションは、(伝送の) オプションのリストからアイテムを選択しなければならないオプションとして定義される。ネゴシエーションオプションの一例としてデータ送信速度がある。ネゴシエーションオプションにおいて、送信速度はピアツーピアで行われる。

本発明の送信側フォーマットを表15-45を参照して説明する。表15-18に関する記述は背景情報として提供するものである。表20-45は本発明の特徴を説明するものである。

メッセージに使用する基本的フォーマット規則を図6に示す。ビットはオクテットにグループ化される。各オクテットのビットを横列に示し、1から8までの番号を付ける。オクテットは縦列に示し、1からNまでの番号を付ける。オクテットは昇順で送信される。オクテットのうち、ビット1は最初に送信されるビットである。

一つのオクテット内部にあるフィールドにおいて、フィールドの最下位番号のビットは最下位ビット (2<sup>0</sup>) を表わす。フィールドが複数のオクテットにわたる場合、フィールドを含む最上位番号のオクテットのフィールドの最下位番号のビットは最下位ビット (2<sup>0</sup>) を表わす。各オクテット内のビットの次数はビット番号が増加するに従って増加する。オクテットからオクテットへのビット値の次数は、オクテット番号が増加するほど増加する。図7に2つのオクテットにまたがるフィールドを示す。

この規則の例外は2つのオクテットにまたがるフレームチェックシーケンス (FCS) フィールドである。この場合、オクテット内部のビットの次数は反転する。すなわち、第一オクテットのビット1がMSBとなり、第二オクテットのビット8がLSBとなる (図8を参照)。

本発明のメッセージは図9に示すフレーム構造を使用する。ISO/IEC3309に定義されているように、メッセージは標準HDL Cフラグオクテット (0111110<sub>2</sub>) で始まり終わる。フレームチェックシーケンス (FCS) フ

ィールドはISO/IEC3309で定義されている。オクテットスタックウィング方法を使用したトランスバレンシスはISO/IEC3309で定義されている。

メッセージ情報フィールドは3つの構成要素、識別フィールド (I)、それに続く標準情報フィールド (S)、およびオプションの非標準情報フィールド (NS) から構成される。メッセージ情報フィールドの一般的構造を図10に示す。

識別情報 (I) および標準情報 (S) フィールドのいずれにおいても、伝送される情報のほとんどは、2つの層にわたって特定のモード、特徴、または装置に関するパラメータからなる。一貫した識別に従ってこれらのパラメータをコード化し、本発明の現在および将来の実施により情報フィールドを正しく解析できるような方法でパラメータリストの特定の拡張を可能にする目的で、パラメータは拡張可能なツリー構造でリンクされている。ツリー内のパラメータを送信する順序、およびツリーを受信側で再構築できるようにする区切りビットの使用については以下に示す図例に従って説明する。

パラメータ (Para) は、(1) 関連するサブパラメータをまったく持たないパラメータを意味するNPara B、(2) 関連するサブパラメータを持つパラメータを意味するSPPara Bに分類される。このツリーの一般的構造を図11に示す。ツリーの最上レベルであるレベル1において、各SPParaはそれに関連したツリーのレベル2に一致するNPara (NParaおよびことによるとSPPara) を有する。同様に、このツリーのレベル2において、各SPParaはそれに関連したツリーのレベル3に一致するNParaを有する。

パラメータは二進コード化され、逐次的に送受信される。同じタイプのパラメータ (すなわち、レベル、分類、注釈) は複数のオクテットから構成されるデータブロックとして逐次的に送受信される。NParaとSPParaの送信順序を図12に指定する。(Par (2)) は、n番目のレベル1SPParaに関連したレベル2パラメータセットを示し、NPara (2) パラメータおよびSPPara (2) パラメータから構成される。(NPara (3)) は、m番目のレベル2SPParaに関連したレベル3NParaセットを示し、m番目のレベル2SPParaはn番目のレベル1SPParaに関連している。パラメータの送信はNPara (1) の第一オクテットで開始しPar (2) の最後のオクテットで終了する。



第二の実施形態において、識別フィールドは、8ビットのメッセージタイプフィールド(表1を参照)とそれに続く8ビットの改訂番号フィールド(表1、8)、およびビットコード化パラメータフィールドの3つの構成部分で構成されている。この一般的構成を図1に示す。

例えば国別コード、プロバイダ名、およびプロバイダコードフィールドのベン  
ダ領域にIETU-丁番号I、35のフォーマットに従い、図16に示す非標準フ  
ィールドで使用するのと同じである。

メーカ・モデル	エレクトロ			
	0	1	2	3
MS	0	0	0	2
CS	0	0	0	0
CLD	0	0	1	1
MS12	0	1	0	0
MS12-1	0	1	0	0
1200-6月に4年	0	1	1	0
1200-6月に4年	0	1	1	0
MS12-1	1	0	1	0
MS12	1	0	1	0
MS12-1	1	0	1	0
MS12-1	1	2	1	0
MS12	1	1	1	0
1200-6月に4年	1	1	0	0
1200-6月に4年	1	1	1	0

メッセージタイプ	ビット数							
	1	2	3	4	5	6	7	8
BP	1	1	0	3	1	2	0	1
AP	1	0	0	0	0	0	0	1
CE	0	0	0	0	0	0	1	1
CLB	0	0	0	0	0	0	1	1
AGM(1)	0	0	0	1	0	0	0	1
NCX(1)	0	0	0	1	0	0	0	1
RAM-07	0	1	1	1	0	0	0	0
RAM-08	0	1	1	0	0	0	0	0
RAM-09	0	1	1	0	0	0	1	0
RAM-09	0	1	1	1	1	0	0	0

REQ-44	2	0	1	1	2	1	1
SFO-2	2	0	1	1	2	1	1

取し番号	1234567890			
取し日	1	2	3	4

2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
0	0	0	0	0	0	0	0

[illegible]

種別 (2) パラメータフィールドはNPar (1), SPAr (1), NPar (2) のいくつかのオクテットから構成される。これらのオクテットにおいて、各パラメータはユニークなビット位置 (またはフィールド) が割り当てられる。割当てられたビット位置のバイナリ“1”は、パラメータが有効であることを示す。複数のパラメータの有効性は、有効なパラメータに該当するビット位置のバイナリ“1”を論理和することによって伝達される。フィールドはその仮定されているようにコード化される。

KPar (1) および SPar (1) オクテットは常に送信される。KPar (2) オクテットは SPar (1) の検査ビットが "1" の場合に限り送信される。オクテットは表 19 に示す順序で送信される。レベル 1 NPar を表 20 に示す。レベル 1 SPar を表 21 と表 22 に示す。レベル 2 NPar は表 23 から表 25 にて示す。

[illegible][illegible]



0992.1 - Annex A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

表38. 標準情報フィールド - (SPar (1))

0992.1 - Annex A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

表39. 表 BG. 992.1 Annex a (NPar (2))

0992.1 - Annex a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

表40. 表 BG. 992.1 Annex a (NPar (2))

0992.1 - Annex a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

表41. 表 BG. 992.1 Annex a (NPar (2))

0992.1 - Annex a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

0992.1 - Annex a	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

MS、CL、CLRメッセージは、オプションによりここで定義する情報を追加した情報を伝達するために非標準情報フィールドを含み得る。非標準情報を伝達する場合、非標準フィールドパラメータ (non-standard field parameter) が送信メッセージの識別フィールドでバイナリ "1" にセットされる。非標準情報フィールドはオプションにより一つまたは複数の非標準情報ブロックから構成し得る (図14を参照)。

各非標準情報ブロック (図15を参照) は、(1) ブロックの頭りの部分の長さを指定する長さインジケータ (1オクテット); (2) 結合7、35で定義される識別コード (Xオクテット); (3) プロバイダコードの長さを指定する長さインジケータ (1オクテット) (例えば1オクテットが観くことをオクテット値); (4) 結合7、35で識別される図で指定したプロバイダコード; および (5) 非標準情報 (Mオクテット) から構成される。

本発明により、ネゴシエーション手順の終了後に本発明で使用する変数を引き続き送信することができる。本発明の形態によれば、変数は例えばクリアチャネルEOCとして使用することができる。例えば、標準情報NPar (1) ビットはCL/CLRメッセージの可用性 (アベイラビリティ) を示し、同じビットはMSメッセージにおける選択を示すために使用される。ACKメッセージによる本発明のネゴシエーションプロトコルの終了後、クリアEOCチャネルを提供するためにキャリアはONのままにすることができる。

追加において、従来のATU-Rハンドシェイクの構成はATコマンドまたは他の尋常手段を用いて実行された。本発明によれば、従来のATU-Rの間でAOM管理プロトコルを使用し、またATU-Cとネットワーク管理システムの間で類似した通信経路を使用する。上記のより詳細な形態において、従来のSNMPプロトコル (IEEE EFC 1157, 1990年5月発行) を使用してATU-Rにおいて本発明のハンドシェイク手順を構成しモニタリングする。本発明のハンドシェイク手順のデータ速度は100バイト/秒以下であるため、端

0992.1 - Annex A	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

表42. 表 BG. 992.1 Annex B (NPar (2))

0992.1 - Annex B	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

表43. 表 BG. 992.1 Annex C (NPar (2))

0992.1 - Annex C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

表44. 表 BG. hds1 (NPar (2))

0992.1 - Annex C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

表45. 表 BG. 992.2 (NPar (2))

0992.1 - Annex C	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
------------------	---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	----	-----

末がハンドシェイクセッションに積極的に加わるためには十分な時間を要する必要がある。

一般に、CLおよびCLRメッセージパラメータはハンドシェイク手順の開始時にセットすることができる。本発明によって従来のパラメータのうちいくつかの状態を (ATU-Rについて) 調査することができる。

SNMPトラップは、MSまたはACK/NAKメッセージなどのアイテムに影響を及ぼすことを望む場合、従来の形態を保持する必要がある受信メッセージの重要な部分を示すために使用することができる。

本発明はその好ましい実施形態を参照して詳細に説明され、記載されているが、次の状態項によって定義されるように本発明の精神と範囲から逸脱しない限り、形態およびまたは詳細において種々の変更を行うことができることは当業者によって理解される。本発明は特定の手段、材料、実施形態を参照して記載されているが、本発明はここに開示された事項に限定されるものではなく、請求項の範囲内のすべての均等物に拡張されるものと理解される。

#### (発明の効果)

以上説明したように本発明によれば、既存の同条件に適用した従来の (XDS 1) 送信機を改良するために送信チャネル、受信機、および制御回路の種々の構成、能力および境界を維持する送信機、およびデータ伝送方法を改良することができる。

## 請求の範囲

1. センター側の通信遅延に対して対応のモードと指定するためのMS伝信を受信し、前記センター側の通信遅延よりACK伝信、あるいはNACK伝信を受信する最初の通信モードと、前記センター側の通信遅延にMS伝信の伝送遅延を足したMS伝信を決定し、前記センター側の通信遅延よりMS伝信を受信すると、その残ACK伝信、あるいはNACK伝信を前記センター側の通信遅延と通信モードの通信モードとを実行する通信モードと、前記センター側の通信遅延と通信遅延を足したときに前記モードの通信モードと前記モードの通信モードのどちらか一方を決定する通信モードとを通信する通信モード。

2. 下記通信手段で、自己の接続リストを含む、かつ前記センター側の通信装置の接続リストを定例するように前記センター側の通信装置に送受するCIR信号を送信し、前記センター側の通信装置の接続リストを含むCIR信号を前記センター側の通信装置より受信すると、その後A CIR信号、あるいはHACR信号を前記センター側の通信装置へ送信する第3の通信モードを実行する第4項目1)記載の通信装置。

1. 前記1の通り「\*」の字門面に前記第3の通信モードを実行することと時  
限とする請求第3記項の通信装置。

4. 前記第2の通信手段の次に前記第3の通信手段を実行することと特  
許とする前記第2配列の通信装置。

5. 前記通信手段は、実行不可能なモードを要求するMS信号を前記センター側の通信装置から受信したときにNACK信号を送信することを特徴とする請求項1記載の通信装置。

6. 前記通信手段は、NACK信号を通信後、送信を初回状態に戻すことを特徴とする前記第5記載の通信装置。

7. 前記送信機が、自己の機内リストを含む、かつ前記センター側の送信装置の機内リストを受信するように前記センター側の送信装置に要求するC/LR信号を送信し、前記センター側の送信装置の機内リストを含む部分的C/L信号を前記センター側の送信装置より受信すると、その後ACK信号、あるいはNA

センター側の通信履歴の総機リストを次のC/L番号で前記センター側の通信履歴より受信すると、その後ACK番号、あるいはNACK番号を前記センター側の通信履歴へ送信する第3の通信モードを前記第1の通信あるいは前記第2の通信モードに立上りして条件する請求項1、11のデータ通信方法。

1.3. ランダム無の通信装置に対して特定のモードを指定するためのMS信号を送信する受信手段と、所定セグメント毎の通信装置よりMS信号に対するACK信号、あるいはNACK信号を受信する受信手段とを具備し、所定MS信号は少なくとも前記フィールドと制御情報フィールドとを有し、前記各フィールド内のデータは階層的に組織されていると多種類とする通信装置。

14. 図1M3の番号は後述のオクテットを用い、少なくとも各オクテットの最上位ビットはオクテット内のデータの区切りを示すことを保証とする構成とする。  
この通信規格。

1.5. 前記受信手段は、MS信号の送信に先立って、自己の接続リストを含み、かつ前記センター側の送信経路の接続リストを送信するように前記センター側の送信経路に要求するCTD信号を送信し、前記受信手段は、前記センター側の送信経路の接続リストに含まれるCTD信号を前記センター側の送信経路より受信することと特許とする請求項1に記載の通信装置。

15. 特定CIR値は、少なくとも識別フィールドと標準値フィールドを有し、前記各フィールド内のデータは限定的に記憶されていることを特徴とする請求項15記載の記憶装置。

17. 所記CLR信号あるいはCL信号は複数のオクテットを指し、少なくとも各オクテットの最上位ビットはオクテット内のデータの区切りを示すことを無誤とする要求！6記載の通信装置。

1.8. MS符号中の識別フィールドには国別型を含むことと特長とする。請求項1  
3乃至17のいずれか1項の適用範囲。

1.9. MS信号内の識別フィールドには改訂情報を含めたことを特長とする読込期  
1.3乃至1.8のいずれかに記載の通信装置。

20. MS番号内の知照情報フィールドにはG. 992.1、あるいはG. 922.2を指定する情報を含むことを条件とする前項21乃至29のいずれかに

ＣＫ組合防犯センター側の盗犯被害へ被害する者の通信コードを交付する原  
本第１乃至第５のいずれかに記載の通信装置、

8. 前記受信機は、前記第4の通信モード実行において前記アンテナ側の送信  
をより新令内Cし信号を複数回受信することと等価とする請求項7記載の通信  
装置。

9. リミット側の通知発信に対して宛先のモードを指定するためのMS送信を差出し、前記リミット側の受信履歴とNACK信号、あるいはNACK信号を受信する宛先への送信モードと、前記センター側の受信履歴にMS信号の送信を要求するNACK信号とを比較し、前記リミット側の送信履歴よりMS信号を受信すると、その後ACK信号、あるいはNACK信号を前記リミット側の受信履歴に差出す。前記の送信モードと実行する送信発信と、前記リミット側の送信履歴と送信先を比較すると共に前記リミットの送信モードと前記宛先の送信モードのどちらか一方を選択する判定手段とを具備する送信装置。

10. 新設減価率半が、自己の増配リストを含む、かつ前記リスト側の減価率表の増配リストに準拠するように前記リスト側の減価率表に要求するC/L値を決定し、前記リスト側の減価率表の増配リストを含むC/L番号を前記リスト側の減価率表より受領すると、その後ACX番号、あるいはNACX番号を前記リスト側の減価率表に準拠する箇3の減価率コードを発生する前記減価率表の減価率表。

1.1. センタ一の通信状態よりセート側通信状態とで通信を行う通信方法において、前記センタ一の通信状態に対して特定のモードを指定するためのMDS信号を生成し、前記センタ一の通信状態よりACK信号、あるいはNACK信号を受信するまでの通信モードと、前記センタ一の通信状態よりMDS信号の指定するモード信号を生成し、前記センタ一の通信状態よりMDS信号を受信すると、その後ACK信号、あるいはNACK信号を前記センタ一の通信状態へ送附するまでの通信モードとのどちらか一方をデータ通信に転じて実行することと特徴とするデータ通信方法。

12. 自己の運転リストを読み、かつ前記センター側の運転記録の運転リストを  
読取するように前記センター側の受信装置に要求するC.L.R.信号を送信し、前記

### 配股の過償額

2.1. リモート側の通信装置に対して特定のモードを設定するためのMS信号を送信する送信手段と、前記リモート側の装置からMS信号に対するACK信号、あるいはNACK信号を受信する受信手段とを具備し、前記MS信号は少なくとも識別フィールドと制御情報フィールドを有し、前記各フィールドのデータは暗号的に保護されていることを特徴とする通信装置。

2.2. 前記MSD値は実際のオクテットを指し、少なくとも各オクテットの最上位ビットはオクテット内のデータの区切りを示すことと併数とする形式(2.1)の形式で表す。

2.3. センサー側の通信装置へネゴシエーションデータを送信するネゴシエーションデータ受信手段を具備し、前記ネゴシエーションデータのメッセージ種類フィールドは、識別フィールド、それに続く拡張情報フィールド、および拡張情報フィールドから構成されることを特徴とする通信装置。

2.4. 前記規則フィールド及び前記記憶情報フィールドにおいて示される性質のほとんどは、センター側の通信履歴及び自局に到達したパラメータからなり、このパラメータは、到達したサブパラメータを持たないパラメータと、到達したサブパラメータを持つパラメータとに分類される。図表2.3記述の通信履歴。

2.5. 前記欄外フィールドは、少なくともフレームのメッセージタイプを識別するメッセージタイプフィールドを有する要求項 2.5 乃至 2.4 記述の連列装置。

36. 前記識別フィールドは、少なくとも機器が保持している規格の改訂番号フィールドを有する請求項23乃至25のいずれかに記載の通信装置。

27. 前記差別フィールドは、少なくとも国別コードを有する語彙項23乃至26のいずれかに記載の通信装置。

2.8. 可同型性検定フィールドは、少なくとも生成している  $G$ -dm もしくは  $G$ - $1$  の  $1$  の規格を生成するパラメータを有する既定型 2.3乃至2.7のいずれかに記述の値を有する。

29. 附記Q.dmtには、G. 992.1 Annex A, B及びCが含まれる別  
項28参照の通帳等。

30.  $G_{dm}$  もしくは  $G_{lm}$  の傾斜を識別するパラメータを、関連したサ

パラメータを持つパラメータとして扱う要求項2.9記載の通信装置。

3.1. リモート側の通信装置へネゴシエーションデータを送信するネゴシエーションデータ送信手段を具備し、前記ネゴシエーションデータのメッセージ情報フィールドは、識別フィールド、それに続く標準情報フィールド、および拡張フィールドから構成されることを特徴とする通信装置。

3.2. 前記識別フィールド及び前記標準情報フィールドにおいて伝達される情報のほとんどは、リモート側の通信装置及び自局に伝達したパラメータからなり、このパラメータは、前記したサブパラメータを持たないパラメータと、前記したサブパラメータを持つパラメータとに分類される要求項3.1記載の通信装置。

3.3. 前記識別フィールドは、少なくともフレームのメッセージタイプを識別するメッセージタイプフィールドを有する要求項3.1乃至3.2記載の通信装置。

3.4. 前記識別フィールドは、少なくとも格納されている格納の識別番号フィールドを有する要求項3.1乃至3.3のいずれかに記載の通信装置。

3.5. 前記識別フィールドは、少なくとも識別コードを有する要求項3.1乃至3.4のいずれかに記載の通信装置。

3.6. 前記標準情報フィールドは、少なくとも格納しているG.dmもしくはG.lite規格を識別するパラメータを有する要求項3.1乃至3.5のいずれかに記載の通信装置。

3.7. 前記G.dmには、G.992.1 Annex A、B及びCが含まれる要求項3.6記載の通信装置。

3.8. G.dmもしくはG.lite規格を識別するパラメータを、前記したサブパラメータを持つパラメータとして扱う要求項3.7記載の通信装置。

3.9. センター側の通信装置とこのセンター側の通信装置に接続されたリモート側の通信装置との間でネゴシエーションデータを送信するデータ送信方法において、前記ネゴシエーションデータのメッセージ情報フィールドは、識別フィールド、それに続く標準情報フィールド、および拡張フィールドから構成されることを特徴とするデータ送信方法。

4.0. 前記識別フィールド及び前記標準情報フィールドにおいて伝達される情報のほとんどは、両局間に伝達したパラメータからなり、このパラメータは、前記

したサブパラメータを持たないパラメータと、前記したサブパラメータを持つパラメータとに分類される要求項3.9記載のデータ送信方法。

4.1. 前記識別フィールドは、少なくともフレームのメッセージタイプを識別するメッセージタイプフィールドを有する要求項3.9乃至4.0記載のデータ送信方法。

4.2. 前記識別フィールドは、少なくとも格納されている格納の識別番号フィールドを有する要求項3.9乃至4.1のいずれかに記載のデータ送信方法。

4.3. 前記識別フィールドは、少なくとも識別コードを有する要求項3.9乃至4.2のいずれかに記載のデータ送信方法。

4.4. 前記標準情報フィールドは、少なくとも格納しているG.dmもしくはG.lite規格を識別するパラメータを有する要求項3.9乃至4.3記載のデータ送信方法。

4.5. 前記G.dmには、G.992.1 Annex A、B及びCが含まれる要求項4.4記載のデータ送信方法。

4.6. G.dmもしくはG.lite規格を識別するパラメータを、前記したサブパラメータを持つパラメータとして扱う要求項4.5記載のデータ送信方法。

4.7. センター側の通信装置へネゴシエーションデータを送信するネゴシエーションデータ送信手段と、センターからのネゴシエーションデータを受信するネゴシエーションデータ受信手段とを具備し、前記ネゴシエーションデータ送信手段に用いられる規格と前記ネゴシエーションデータ受信手段に用いられる規格とは互いに異なる種類の規格の両方であることを特徴とする通信装置。

4.8. 前記規格は、G.992.1 Annex AとG.992.2 Annex Aとで共通であるとともに、G.992.1 Annex CとG.992.2 Annex Cとで共通である要求項4.7記載の通信装置。

4.9. リモート側の通信装置へネゴシエーションデータを送信するネゴシエーションデータ送信手段と、通信装置からのネゴシエーションデータを受信するネゴシエーションデータ受信手段とを具備し、前記ネゴシエーションデータ送信手段に用いられる規格と前記ネゴシエーションデータ受信手段に用いられる規格とは互いに異なる種類の規格の両方であることを特徴とする通信装置。

5.0. 前記規格は、G.992.1 Annex AとG.992.2 Annex Aとで共通であるとともに、G.992.1 Annex CとG.992.2 Annex Cとで共通である要求項4.9記載の通信装置。

5.1. センター側の通信装置とこのセンター側の通信装置に接続されたリモート側の通信装置との間でネゴシエーションデータを送信するデータ送信方法において、一方から他方へネゴシエーションデータを送信する際に用いられる規格と他方から一方へネゴシエーションデータを送信する際に用いられる規格とが互いに異なる種類の規格の両方であることを特徴とするデータ送信方法。

5.2. 前記規格は、G.992.1 Annex AとG.992.2 Annex Aとで共通であるとともに、G.992.1 Annex CとG.992.2 Annex Cとで共通である要求項5.1記載のデータ送信方法。